

تثبيت ليدال في نظام SAP System Copy

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الإجراء](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تثبيت الوظيفة الإضافية ل SAP System Copy.

تحتوي "نسخة النظام لحزمة أتمتة SAP" على إستدعاءات RFC التي تتطلب تثبيت الوظيفة الإضافية ل Cisco ل SAP على نظام SAP الهدف. يجب أن تكون الوظيفة الإضافية من برنامج Cisco متوفرة على جميع أنظمة SAP حيث سيتم إستخدام أدوات RFC هذه. أخترت in order to دقت، نظام < حالة، وراجعت البرمجية مكون صيغة ل ال cisco وظيفة إضافية.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 أو إصدار أحدث، و SAP، و SAP System Copy Content for Tidal Enterprise Orchestrator.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

الإجراء

أكمل الخطوات التالية لتثبيت وظيفة SAP الإضافية:

1. انتقل إلى الموقع الذي تم فيه إستخراج بيانات ABAP Transport أثناء تثبيت TEO. الموقع الافتراضي هو:
C:\Documents and Settings\user\My Documents\Cisco\Tidal Enterprise

2. انسخ ملفات حزمة SAP الإضافية (.pat) إلى هذا الموقع على خادم SAP (علبة وارد EPS لنظام SAP الهدف):
 usrlsap\trans\EPS\in
3. قم بتسجيل الدخول إلى العميل 000 من نظام SAP باستخدام حساب مسؤول (*SAP أو NOT* DDIC*)، ثم قم بتشغيل كود الحركة ST.
4. انقر فوق الزر بدء لبدء عملية الاستيراد، ثم اتبع الخطوات كما تم توجيهها بواسطة معالج إستيراد SAP.

Add-On Installation Tool - Version 7.00/0036

Add-On Installation Tool : Installed Add-ons

Add-on/PCS	Release	Level	Description	Import cli
EA-APPL	600	0011	SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Finan	0C
EA-DFPS	600	0011	SAP Enterprise Extension Defense Forces	0C
EA-FINSERV	600	0011	SAP Enterprise Extension Financial Servi	0C
EA-GLTRADE	600	0011	SAP Enterprise Extension Global Trade	0C
EA-HR	603	0022	SAP Enterprise Extension HR	0C
EA-HRCAR	603	0022	Sub component EA-HRCAR of EA-HR	0C
EA-HRCAT	603	0022	Sub component EA-HRCAT of EA-HR	0C
EA-HRCAU	603	0022	Sub component EA-HRCAU of EA-HR	0C
EA-HRCBE	603	0022	Sub component EA-HRCBE of EA-HR	0C

Status/Remarks

i The overview shows you the installed Add-ons and Preconfigured systems
 - Choose [START] to start an installation or an upgrade

Back Start Cancel

- يجب أن تظهر الوظيفة الإضافية ل Cisco. إذا لم يظهر، إما أن الملف غير موجود في مجلد علبة الوارد EPS أو أن عميل تسجيل الدخول ليس 000.
5. حدد الصف الذي يعرض Cisco، وانقر فوق متابعة. لا توجد حزم دعم هدف ضرورية، ولكن (إذا تم توجيهها للقيام بذلك) قم بتوفير ذلك في الشاشة التالية.
6. انقر فوق متابعة.
7. راجع الحزمة، ثم انقر متابعة.
8. انقر فوق لا للمتابعة (نظرا لعدم وجود تعديلات ضرورية).

Installation of Add-on CISCO Re1.220TA_700 : Calculated queue

Installation queue | Software Components

✓ OCS packages for import

OCS Package	Package type	Software Compon...	Release	Short descrip
SAPK-220CPINCISCO	IN			

Do you want to add Modification Adjustment Transports to the queue?

Yes No Info

Status/Remarks

i The displayed packages must be imported when installing the Add-on

- You have not selected any further Support Packages
- Choose [CONTINUE] to add Modification Adjustment Transports to the queue
- Choose [BACK] to go back to the Support Package selection

Back Continue Logs Screen 3 / 6 Cancel

9. راجع المعلومات، وقم بضبط خيارات البدء إذا لزم الأمر.

10. انقر فوق متابعة لمتابعة التثبيت. قد تستغرق هذه الخطوة ما يصل إلى 5 دقائق في وضع الحوار. إذا كان إصدار النقل السابق من برنامج Cisco Software موجودا على نظام SAP Target، فقد ترى هذا الإطار:

Information on Modified Objects



Information on Modified Objects

Call SPAU | Continue | ?

Phase RUN_SPAU_?: Information on Objects Modified in System

The import was completed successfully. This means that all the Repository objects that were imported are now activated in the shipped original state.

The system detected however that 2 of the Repository objects - either in the installation packages or in the Support Packages in the installation queue - have been modified in your system

Check whether you want to retain or restore these changes you have made. To do this, call transaction SPAU (choose 'Call SPAU').

For more information about performing the modification adjustment, see 'Modification Adjustment Help'.

If you want to continue importing the queue immediately, choose 'Continue'.

11. قم باستدعاء SAPU لكود الحركة، ثم حدد إعادة التعيين إلى الأصل لأي كائنات /CISCO/ namespace/.
تعمل هذه الخطوة على إستبدال برامج Cisco الموجودة.
12. إذا كنت تستخدم SPAU، قم بتشغيله في نافذة منفصلة، ثم قم بالرجوع إلى شاشة تثبيت الوظائف الإضافية. ملاحظة: لتشغيل SPAU، يجب تعيين إعداد تعديل النظام لمساحة الاسم /CISCO/ على قابل للتعديل من خلال SAP Transaction SE03.
13. انقر فوق متابعة لمتابعة التثبيت. يتم إكمال التثبيت عندما ترى الرسالة المناسبة في مربع الحالة/الملاحظات.
14. اختر النظام < الحالة، وانقر أيقونة إصدار المكون (عدسة تكبير) للتحقق من التثبيت. في معاملة SAP SE80، يجب أن تكون الحزم التي تبدأ ب /Cisco/*، مثل /Cisco/TEO، موجودة.

System: Status

Usage data

Client	000	Previous logon	09.06.2011	21:08:31
User	TIDAL	Logon		21:09:00
Language	EN	System time		21:50:44
		Time zone	CET	10.06.2011
				04:50:44

SAP data

Repository data		SAP System data	
Transaction	SAINT	Component version	SAP ECC 6.0
Program (screen)	SAPLSAINT_UI	Installation number	0020236757
Screen number	100	License expiration	31.12.9999
Program (GUI)	SAPLSAINT_UI	Unicode System	Yes
GUI status	SAINT_MAIN		

System: Component information

Software Compon...	Release	Level	Highest Support ...	Short Description of Software Compon
IS-OIL	600	0011	SAPK-60011 INISO	IS-OIL
IS-PS-CA	600	0011	SAPK-60011 INISP	IS-PUBLIC SECTOR CONTRACT ACC
IS-UT	600	0011	SAPK-60011 INISU	SAP Utilities/Telecommunication
LSOFE	600	0011	SAPK-60011 INLSO	SAP Learning Solution Front-End
SEM-BW	600	0011	SAPK6S6011	SEM-BW: Strategic Enterprise Manager
CISCO	220TA_700	0000	-	Cisco Tidal Intelligent Automation - Tas

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا