

# هل يمكن إعادة ضبط Tandberg EX90 طابض ةداع| يننكمي فيك عن صملا تاداع|

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[كيف يمكنني إعادة ضبط Tandberg EX90 إلى إعدادات المصنع؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام EX90 TelePresence System من Cisco.

س. كيف يمكنني إعادة ضبط Tandberg EX90 إلى إعدادات المصنع؟

ألف - هذه الإجابة صالحة لـ EX90 TANDBERG فقط.

1. افصل كابل الطاقة.
  2. قم باستبدال كابل الطاقة.
  3. اضغط باستمرار على زر الطاقة مباشرة عندما يضيء مؤشر LED الأخضر الموجود في الركن السفلي الأيسر. ابق حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة ثم تعود إلى العمل بعد حوالي 10 ثوان.
  4. أترك زر الطاقة واضغط عليه مرتين خلال ثابنتين.
- والآن تمت إعادة ضبط الطراز Tandberg EX90 على إعدادات المصنع الافتراضية.

كما يمكن تنفيذ إعادة ضبط المصنع من خلال تنفيذ أمر API واحد.

قم بتسجيل الدخول إلى مسؤول Tandberg EX90 باستخدام SSH (طبقة الأمان):

1. تنفيذ الأمر xCommand systemUnit FactoryReset API: تأكيد: نعم
  2. سيقوم النظام الآن بإعادة التشغيل
- سيقوم الإجراء بإعادة تعيين أو حذف:

- جميع كلمات المرور إلى إعدادات المصنع الافتراضية
  - جميع التكوينات لإعدادات المصنع الافتراضية، بما في ذلك إعدادات SIP و H.323
  - دفتر الهاتف المحلي
  - كافة السجلات
  - DHCP-information
- لن يعمل الإجراء على حذف إصدار البرنامج - ومفاتيح الخيار.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا