

ةيخالص لة ةي هت نم صيخرت لة ةرت ف دي دجت

تايوت حمل لة

[ةمدقم لة](#)

[صيخرت لة ةيخالص ةدم تهتنا](#)

[ICSeverity](#)

[ريثات لة](#)

[فصول لة](#)

[SyslogMessage](#)

[MessageSample](#)

[تاجت نم لة ةلئاع](#)

[سك يغير](#)

[ةيصول لة](#)

[رماول لة](#)

ةمدقم لة

ك ب صخالص صيخرت لة ةيخالص ءاهتنا دن ع ثدحي امو ي كذلا صيخرت لة دن تستم لة اذه حضوي

صيخرت لة ةيخالص ةدم تهتنا

ICSeverity

أطخ - 3

ريثات لة

يساسأل ماظن لة بسح تامدخال لة رثوي نأ نكمي ، بقارم ريغ كرت اذإ

فصول لة

Cisco ةزهجأ ربع صيخارت لة ةرادإل ةنرم و ةي زكرم ةقيرط رفوت ةمدخ نع ةرابع ي كذلا صيخرت لة مبيقت لة عضوي ف لمعي نأ نكمي هنإف ، "ي كذلا صيخرت لة" ةزي م زاهج لة مدختسي امدنع ةي رورض لة صيخارت لة ءارش لبق تازي م لة رابتخا ني مدختس م لة حيتي امم ، ةني عم ةرت فل هذه ضرع متي . ددحمل لة خيرات لة ي ف زاهج لة مبيقت ةرت ف ءاهتنا لة ةلاس رل هذره ريشت ةلصاوم ديرتو مبيقت لة ةرت ف تهتنا اذإ . ةيخالص لة ءاهتنا دع ب عوبسأ لك ةرم ةلاس رل اه ليجستو Cisco نم ةبسانم لة صيخارت لة لة لوصح لة لة ةجاحب تنأف ، تازي م لة مادختسا ي كذلا صيخرت لة ةمدخ عم

SyslogMessage

MessageSample

Jun 04 56:35:27 <> : %SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING: Evaluation period expired on xxx xxx xx:xx:xx x

تاجت نمل الة لئاع

- Cisco Catalyst 9300 Series Switches
- Cisco Catalyst 9200 Series Switches
- Cisco Catalyst 3850 Series Switches
- Cisco Catalyst 3650 Series Switches
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches
- Cisco 4000 Series ة لس لس ل ة لم اك تم ال تام دخال تاهجوم
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches

سك يغي ر

رفوت م ريغ

ةي صوت ال

دوجو مدع دنع وأ، زاهج ل ليجست مدع دنع وأ، م يقيقت ال ةرتف ءاهتنا دنع أطلخال اذه ةظحال م نكمي ةداع | ةل واهم ل ةي ل ال تا واطخال عابتا يجرى Cisco. نم (CSSM) ةي كذال جمارب ال ري دمب لاصتا ةل أسم ال ي ف ةطاسول:

1. tools.cisco.com: switch#ping ل ل وصول ةي ناكم | هيدل زاهج ال نأ نم ققحت. tools.cisco.comtype escape sequence to abort. لاسر | لوكوتورب ءادصأ لاسر | 100 و 5 ةعس ICMP لوكوتورب ءادصأ لاسر | 173.37.145.8 ل ل ةل (5/5) ةئام ل اب 100 وه حاجن ل ل ددم !!! :نات ي ناث يه ةلهم ال، 41/41/42 = ةري دتسم ال ةل حر ل ل ي صق أ ل دخال /طس وت م ل /ل ن دأ ل
2. نع CSSM عم زاهج ل ليجست ب مق، ي كذال صيخرت ال مداخ ل ل زاهج ل ليجست متي مل اذ | [CSSM نم دي دج زي مم زمر ءاشنا](#) :طاب ترال ا اذه ي ف ل حال وه امك، دي دج زي مم زمر ءاشنا قي رط
3. رماوأل هذه مادختس اب دي دج ل زي مم ل زمر ل مادختس اب زاهج ل ل جس. Device#license smart trust idtoken local force وأ Device#license smart trust idtoken force.
4. CSSM. مداخو زاهج ل ل ني ب 80/443 ذف نمل اب حامس ال نم دكأت.

رماوأل

#show version

#show logging

#show platform

#show license status

#show license all

#show clock

#show license summary

#show module

#show running-config

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاأل مءتبلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مءم دقئى تىل ةى فارتحال ةمچرتل عم لءل وه
ىل اءمءاد ةوچرلاب ي صوءو تامچرتل هذه ةقदनء اهتئل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزلچنءل دن تسمل