"حدث خطأ في TcpInputProc - واجه دفق S2S" في splunkd.log عند إرسال البيانات من Splunk إلى Splunk

قابلية التطبيق

مؤسسة Splunk

الوصف

يواجه Splunk أخطاء S2S بسبب عدم اتساق الحقول أو فقدها.

```
06-21-2019 11:10:31.738 +0200 ERROR TcpInputProc - Encountered Streaming S2S error=Cannot regis
new_channel="source::perfdata|host:: xxxx.xx.xxx.xxx.xx (https://xxxxx.xx.xxxx.xxx.xx/) |source
:nmon_data|145804": desired_field_count=14 conflicts with existing_field_count=0 for data recei
from src=10.121.200.154:50626.
```

إستجلاء

قد لا يكون اتصال S2S مرتبطا مباشرة بتنوع nmon و IIS، والتي تكون مكونات مثل رسائل TcpInputProc واحدة من قنوات السجل التي تقوم بالإبلاغ عن معلومات الشبكة، مثل بروتوكول S2S.

هناك العديد من الأحداث التي تشير إلى أن TcpOutputProc (معالج إخراج TCP و FD) من HF يواجه حالات انتهاء المهلة الزمنية للاتصال بالمفهرس x.x.x.x، عند إرسال البيانات المطبوخة.

بدأ في الإبلاغ عن التحذيرات مع "رفض الاتصال" وأخيرا فشل الاتصال.

<#root>

```
WARN TcpOutputFd - Connect to x.x.x.x:10101 failed. Connection refused
ERROR TcpOutputFd - Connection to host=x.x.x.x:10101 failed
WARN TcpOutputFd - Connect to x.x.x.x:10101 failed. Connection refused
ERROR TcpOutputFd -
```

Connection to host=x.x.x.x:10101 failed

WARN TcpOutputFd –

Connect to x.x.x.x:10101 failed. Connection refused

WARN TcpOutputProc –

Cooked connection to ip=x.x.x.x:10101 timed out

```
WARN TcpOutputProc - Cooked connection to ip=x.x.x.x:10101 timed out
WARN TcpOutputProc - Cooked connection to ip=x.x.x.x:10101 timed out
```

رارق

يمكن تشغيل رسالة الخطأ هذه عندما تتوقع Splunk كمية من الحقول وتستلم الرقم الخطأ، وهو 0. قد يكون السبب في ذلك هو نقص الاتصال أو الشبكة في هذه الحالة الخاصة، أو المواد المشغولة.

بما أن مكونات TCPOuputProc وTCPoutputFd هي معالجات الإخراج التي تدير إعادة توجيه البيانات إلى الخوادم التي تم تكوينها:المنفذ، والذي يتم إستخدامه غالبا بواسطة UF و HF. هم يديرون واصف الملف على منافذ TCP ويقومون بعمليات مثل القراءة/الكتابة.

يمكن تشغيل رسائل خطأ S2S (splunk to splunk) عندما تتوقع Splunk مقدار ما من الحقول وتستلم الرقم الخطأ، في هذه الحالة الخاصة، كان 0. قد يرجع السبب في ذلك إلى نقص الإدخال/الإخراج في المساحة لكتابة البيانات المواد المشغولة أو نقص الاتصال الناجم عن قبل الشبكة الشائع أو.

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).