

# ىلإ SW 7.10.1 نم NCS1001 ةيقرت ةيفيك 25.4.1

## تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[25.4.1 ىلإ SW 7.10.1 نم ةيقرتل ل NCS1001 يف يمازل Bridge SMU تيبثت](#)

## ةمدقمل

25.4.1 ىلإ SW 7.10.1 نم NCS1001 ةيقرت ءارج دنتمسمل اذه حضوي

## 7.10.1 نم ةيقرتل ل NCS1001 يف يمازل Bridge SMU تيبثت ىلإ 25.4.1

صرقلا ءحاسم ءلكشم ةيؤرمه نكمي ف ، 25.4.1 ىلإ 7.10.1 نم ءدقلا ةيقرت ءالمءلا ماق اذا  
7.10.1 يف هذه SMU تادحو تيبثت متي مل اذا ءحاتملا ريغ

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

اذا show media location all رمل ما ءختساب CLI نم هءيكأت بجيو ءحاسملا ىلإ راءصا اذه ءجري ال  
ااضاو اءءلا لظ ك لء عم نكلو . ةيفاك ءرح ءحاسم رهظي ناك

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail
-----				
rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

يف تبكر نوئي نأ ىلإ ءاتءي يءلا 25.4.1 ىلإ 7.10.1 نم NCS1001 ةيقرتل SMU رسء كانه  
Cisco IOS® ىلإ ةيقرتل ل بءق 7.10.1 راءصا

ةقرت ةفوفصم" لودجلا ريشي وعجرم لل انه "عجرم وأ" لى ةقرتلا ةفوفصم ريفوت متي  
اهل SMU ةفاضل لى لجاتحت يتل بويعلا لى "جماربل

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html>

طباورلا رقنا، للخلل نع ديزملا ةفرعم ديرت تنك اذا:

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218>

لخدملا اذه نم SMU ليزنت نكمي:

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ةهوللا جم انربلا رادصل تي بثت ب ةعباتملا كنكمي، رسلل SMU يتدحوالك ذيفنت درجم ب  
عبرملا في Cisco IOS نم 25.4.1

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل