

# ONS 15454 جماربلاو ةزهجالا قفاوت ةفوفصم SONET MSPP Hardware and Software Compatibility Matrix

## المحتويات

<a href="#">المقدمة</a>
<a href="#">المتطلبات الأساسية</a>
<a href="#">المتطلبات</a>
<a href="#">المكونات المستخدمة</a>
<a href="#">الاصطلاحات</a>
<a href="#">توافق الأجهزة والبرامج</a>
<a href="#">توافق JRE</a>
<a href="#">توافق إصدار برنامج بطاقة التحكم الشائعة</a>
<a href="#">توافق الاتصال المتبادل لبطاقة التحكم المشتركة</a>
<a href="#">توافق إصدار برنامج البطاقة الكهربائية</a>
<a href="#">توافق توصيل البطاقة الكهربائية التبادلي</a>
<a href="#">توافق إصدار برنامج البطاقة الضوئية</a>
<a href="#">توافق توصيل البطاقة الضوئية التبادلي</a>
<a href="#">توافق برنامج بطاقة الإثرت</a>
<a href="#">توافق بطاقة الإثرت Cross-connect</a>
<a href="#">توافق بطاقة شبكة منطقة التخزين (SAN)</a>
<a href="#">توافق CTC/CTM</a>
<a href="#">معلومات ذات صلة</a>

## المقدمة

يقدم هذا المستند مصفوفة توافق الأجهزة والبرامج للنظام الأساسي للإمداد متعدد الخدمات Cisco ONS 15454 (SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير النقل من Cisco (CTM)
- وحدة التحكم في النقل (CTC) من Cisco
- بيئة وقت تشغيل (Sun Java (JRE

## المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

• CTC الإصدار 2.20.0x حتى الإصدار 6.0

• CTM الإصدار x.2.1 حتى 4.7

• JRE الإصدار 1.2.2 و 01\_1.3.1 و 1.4.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

## توافق الأجهزة والبرامج

### JRE توافق

يوضح هذا الجدول توافق JRE مع إصدار برنامج محدد ل SONET MSPP 15454 ONS:

إصدار برنامج ONS	متوافق مع JRE 1.2.2	متوافق مع JRE 1.3	JRE 1.4 متوافق
ONS 15454 الإصدار 2.2.1 والإصدارات الأقدم	نعم	لا	لا
ONS 15454، الإصدار 2.2.2	نعم	نعم	لا
ONS 15454، الإصدار 3.0	نعم	نعم	لا
ONS 15454، الإصدار 3.1	نعم	نعم	لا
ONS 15454، الإصدار 3.2	نعم	نعم	لا
ONS 15454، الإصدار	نعم	نعم	لا





بطاقة	بطاقة XCVT	بطاقة XC10G <sup>1</sup>	بطاقة XC-VXC-10G <sup>1</sup>
TCC+ <sup>2</sup>	نعم	نعم	-
TCC2	نعم	نعم	نعم
TCC2P	نعم	نعم	نعم
XC	-3	-3	-3
XCVT	نعم	-3	-3
الطرز XC10G	-3	نعم	-3
الطرز XC-VXC-10G	-3	-3	نعم
أي أي أي	نعم	نعم	نعم
إيه بي	نعم	نعم	نعم

<sup>1</sup> يتطلب تجميع رف SA-ANSI أو SA-HD.

<sup>2</sup> لا يتوافق +TCC مع البرنامج R4.5 أو أحدث.

<sup>3</sup> تكون بطاقات الاتصال المتبادل هذه متوافقة فقط أثناء الترقية.

### توافق إصدار برنامج البطاقة الكهربائية

يسرد هذا الجدول توافق برامج CTC لكل بطاقة كهربائية:

بطاقة كهربائية	R 2.2	R 3.0	R 3.1	R 3.2	R 3.3	R 3.4	R 4.0	R 4.1	R 4.5	R 4.6	R 4.7	R 5.0	R 6.0
EC 1-12	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	-	نعم	-	نعم	نعم
المجلد DS 1-14	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	-	نعم	-	نعم	نعم
دي إس 1-ن	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	-	نعم	-	نعم	نعم

														14
نعم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الط ج D S 1/ E 1- 5 6
نعم	نعم	-	ن م	-	ن م	ن م	ن م	نعم	ن م	ن م	ن م	ن م	ن م	الم ع ج D S 3- 1 2
نعم	نعم	-	ن م	-	ن م	ن م	ن م	نعم	ن م	ن م	ن م	ن م	ن م	D S 3 N- 1 2
نعم	نعم	-	ن م	-	ن م	ن م	ن م	نعم	ن م	ن م	ن م	ن م	ن م	الم ع ج D S 3- 1 2 E
نعم	نعم	-	ن م	-	ن م	ن م	ن م	نعم	ن م	ن م	ن م	ن م	ن م	D S 3 N- 1 2 E
نعم	نعم	-	ن م	-	ن م	ن م	ن م	نعم	ن م	ن م	ن م	ن م	ن م	D S 3 X M - 6



المحول DS3-12E	نعم	نعم	نعم
DS3N-12E	نعم	نعم	نعم
DS3/EC1-48	نعم	نعم	-
DS3XM-6 ((Transmux	نعم	نعم	نعم
DS3XM-12 ((Transmux	نعم	نعم	نعم
DS3i-N-12	نعم	نعم	نعم
الطراز DS1/E1-56	نعم	نعم	نعم

1\_ يتطلب تجميع رف SA-ANSI-15454 أو SA-HD-15454.

### توافق إصدار برنامج البطاقة الضوئية

يسرد هذا الجدول توافق برامج CTC لكل بطاقة ضوئية:

الطاقة الضوئية	R 2 . 2 . 1	R 2 . 2 . 2	R 3 . 0 . 1	R 3 . 1	R 3 . 2	R 3 . 3	R 3 . 4	R 4 . 0	R 4 . 1	R 4 . 5	R 4, 6	R 4, 7 <sup>1</sup>	R 5, 0	R6.0
OC3IR41310	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	-	نعم م	-	نعم م	نعم
OC3IR4/STM1SH1310	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	ز م	-	نعم م	-	نعم م	نعم
O	-	-	-	-	-	-	-	-	ز	ز	-	-	نعم	نعم























<sup>3</sup> من أجل تمكين تشغيل البطاقة OC-192 و OC-48 أي slot، أستخدم بطاقة XC10G أو XC-VXC-10G، وبطاقة TCC+/TCC2/TCC2P، والبرنامج R3.1 أو إصدار أحدث، ومجموعة الرفوف SA-ANSI-15454 أو SA--154545 .HD

ملاحظة: لا تتوافق بطاقة TCC+ مع البرنامج 4.5 أو إصدار أحدث.

<sup>(4)</sup> هذه البطاقات مصنفة على أنها OC192-XFP في لجنة مكافحة الإرهاب.

### توافق توصيل البطاقة الضوئية التبادلي

يسرد هذا الجدول توافق بطاقة الاتصال المتبادل لكل بطاقة ضوئية:

بطاقة ضوئية	بطاقة XCVT	بطاقة XC10G <sup>1</sup>	الطرار <sup>1</sup> XC-VXC-10G Card
OC3 IR 4 1310	نعم	نعم	نعم
OC3 IR 4/STM1 SH 1310	نعم	نعم	نعم
OC3 IR /STM1 SH 1310-8	-	نعم	نعم
الطرار OC12 IR 1310	نعم	نعم	نعم
الطرار OC12 LR 1310	نعم	نعم	نعم
OC12 LR 1550	نعم	نعم	نعم
الطرار OC12 IR/STM4 SH 1310	نعم	نعم	نعم
الطرار OC12 LR/STM4 LH 1310	نعم	نعم	نعم
الطرار OC12 LR/STM4 LH 1550	نعم	نعم	نعم
الطرار OC12 IR/STM4 SH 1310-4	-	نعم	نعم
الطرار OC48 IR 1310	نعم	نعم	نعم
OC48 LR 1550	نعم	نعم	نعم
الطرار OC48 IR/STM16 SH AS 1310	نعم <sup>2</sup>	نعم	نعم

نعم	نعم	نعم <sup>2</sup>	الطرار OC48 LR/STM16 LH AS 1550
نعم	نعم	نعم	OC48 ELR/STM16 EH بسرعة 100 جيجاهرتز
نعم	نعم	نعم	OC48 ELR بسرعة 200 جيجاهرتز
نعم	نعم	-	OC192 SR/STM64 IO 1310
نعم	نعم	-	الطرار OC192 IR/STM64 SH 1550
نعم	نعم	-	الطرار OC192 LR/STM64 LH 1550
نعم	نعم	-	OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx
نعم	نعم	-	OC192SR1/ STM64 IO Short و Reach OC192/ST M64 Any Reach (بطاقات OC192- (XFP
نعم	نعم	نعم	mrc-_15454 12

<sup>1</sup> يتطلب تجميع رف SA-ANSI-15454 أو SA-HD-15454.

<sup>2</sup> يتطلب الإصدار 3.2 من البرامج والإصدارات الأحدث من الفتحات 5 و 6 و 12 و 13.

### توافق برنامج بطاقة الإيثرنت

يسرد هذا الجدول توافق برامج CTC لكل بطاقة إيثرنت:

ر6.0	ر5.0	ر4.7	ر4.6	ر4.5	ر4.1	ر4.0	ر3.4	ر3.3	ر3.3	ر3.2	ر3.1	ر3.0	ر2.2	ر2.2	ر2.2
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



																			K-4
نعم	نعم	-	نعم	-	نعم	نعم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطراز M L 1 0 0 T-1 2
نعم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطراز M L 1 0 0 X-8
نعم	نعم	-	نعم	-	نعم	نعم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطراز M L 1 0 0 0-2
نعم	نعم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C E-1 0 0 T-8

### توافق بطاقة الإيثرنت Cross-connect

يسرد هذا الجدول توافق بطاقة الاتصال المتبادل لكل بطاقة إيثرنت:

بطاقة	بطاقة XCVT	بطاقة XC10G <sup>1</sup>	بطاقة XC-10G <sup>1</sup>
الطراز E100T-12	نعم	-	-

-	-	نعم	E1000-2
نعم	نعم	نعم	الطراز E100T-G
نعم	نعم	نعم	الطراز E1000-2-G
نعم	نعم	نعم، في الفتحات 5 و 6 و 12 و 13	G1K-4
نعم	نعم	نعم، في الفتحات 5 و 6 و 12 و 13	الطراز ML100T-12
نعم	نعم	نعم، في الفتحات 5 و 6 و 12 و 13	الطراز ML1000-2
نعم	نعم	نعم، في الفتحات 5 و 6 و 12 و 13	الطراز ML100X-8
نعم	نعم	نعم	CE 100T-8

<sup>1</sup> يتطلب جميع رف SA-ANSI-15454 أو SA-HD-15454.

### [توافق بطاقة شبكة منطقة التخزين \(SAN\)](#)

يوضح هذا الجدول توافق الاتصال التبادلي لكل بطاقة شبكة تخزين (SAN):

بطاقات شبكة منطقة التخزين (SAN)	بطاقة XCVT	بطاقة XC10G <sup>1</sup>	بطاقة XC-VXC-10G <sup>1</sup>
FC_MR-4	نعم	نعم	نعم

<sup>1</sup> يتطلب جميع رف SA-ANSI أو SA-HD.

### [توافق CTC/CTM](#)

يسرد هذا الجدول توافق CTC لكل إصدار من برنامج SONET ONS15454.

إصدار CTC (SONET)	إصدار CTM
(R2.20.0x (2.2.0	برنامج CTM R2.1.x (مع برنامج CTC (R2.1.3 - R2.2.2
(R3.00.0x (3.0	CTM R3.0 و 3.2 و 4.0 و 4.1 و 4.6
(R3.10.0x (3.1	CTM R3.1.3.2
(R3.20.0x (3.2	CTM R3.1 و 3.2 و 4.0 و 4.1 و 4.6 و 4.7
(R3.30.0x (3.3	CTM R3.1 و 3.2 و 4.0 و 4.1 و 4.6 و R4.7

CTM R3.2 و 4.0 و 4.7 و 4.6 و 4.1	(R3.40.0x (3.4
CTM R4.0 و 4.1 و 4.7 و 4.6	(R4.0.0x(4.0
CTM R4.1 و 4.6 و 4.7	(4.1.0x(4.1
CTM R4.6 و 4.7	(R4. 6. 0x (4. 6
CTM R5.0 و 6.0	الطراز R 5.0x
الطراز CTM R6.0	R6

## معلومات ذات صلة

- [مصفوفة توافق الأجهزة والبرامج ONS 15454 SDH MSPP Hardware and Software Compatibility Matrix](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا