

Cisco تائيب في مزحل طاقسإ تالجس عيمجت SD-WAN cEdge

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[قيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[تانوكمل](#)

[قيساسأ تامولعم](#)

[تاوطخ](#)

عمدقمل

في فيمهألا ةغلأب ةوطخ يهو، مزحل طاقسإ تالجس عيمجت ةيلمع دننتمل اذه فصفي
اهلحو مداخل إلى لوصول ةينكم مدع وأ ةمزحل نادقف ةقلعتمل تالكشم صيخش

قيساسأل تابلطتمل

تابلطتمل

(SD-WAN) ةكبش ةقطنم فرعي ةيجمر رب Cisco ل نم ةفرعم تنأ يقلتني نأ ي صوي Cisco.

تانوكمل

ةنعم ةيدام تانوكم وجرمارب تارادصإ يلع دننتمل اذه رصتقي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجومل ةزهأل نم دننتمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتمل اذه في ةمدختسُمل ةزهأل عيمجت أدب
رمأ يأل لمتمحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل ديقتك تبش.

قيساسأ تامولعم

ةلكشم ل حل ءارجإ يأ ذيفنت لبقتالجسلا عيمجت بجي.

طاقن ديذجت ةكبش ل يفرتمحمل نكمي، ةقذب اهلي لحتو تالجسلا هذه طاقتل لال خ نم
في ءادأل او ةيقو وثومل نيسحتل ةيحيحصت تاءارجإ داختاو ةكبش ل في تاقانخال
اهلمكأب ةسسؤمل.

تاوطخ

تاقببطل إلى لوصول نكمي ال شيح عزومل او عرفل ديذجت 1.



2. BFD تاسلج ومكحتل تالاصت| تناك اذا ام نم ققحتلل ةروكذملا رماوأل تاجرخم عمجب مق .
ليغشتال ديقي .

0 ةيفرطلا ةدحول لوط

ضرعلا ةعاس

show sdwan software

show sdwan control connections

show sdwan bfd | ةسلاج <remote-ip> قفن يف | ةسلاج

show sdwan bfd | ةسلاج SDWAN bfd لمع تاسلاج لودج ضرع

show sdwan bfd summary

show ip route

show ip route vrf <>

ةهجال تاجرخم ل show interface <interface-name> طاقس | تاي لمع دوجو نم اضيا ققحت .

3. 2 لى نم حوارتت تاني ع عمجب مق م ث ، ةزهجال لى ساسأل ماظنل طاقس | تاي لمع نم ققحت .
3. ناوث 10 غلبت ةينمز ةرتف عم

ي ساسأل ماظنل ةزهجال QFP ل ةطشنل تايئاصحال طاقس | راهظا |

ي ساسأل ماظنل ةزهجال ةطشنل IPsec ةزيم ل QFP تاناي ب طاقس | تاي لمع راهظا |

ي ساسأل ماظنل ةزهجال ةطشنل ةزيم ل اب ةصاخال QFP تاناي ب ةدعاق تايئاصحال راهظا |

تاناي ب ةدعاق تايئاصحال اب ساسأل ماظنل ةزهجال ةطشنل QFP ةزيم ضرع

4. قيبطتلا لى لوصول ءانثا Talk و Hub نم cflow جارخا لى لوصولال .

<src-or-dst> يف | fwd sdwan قيبطت ل cflow تاقفدت لودج راهظا |

5. يكاحم لكشب شحتلا ويروحملا الك لى لى عمزحلا عبتت .

ملكوتو ةرصل الك لى لى عمزحلا عبتت

الك <ip> debug platform condition ipv4

debug platform packet-trace packet 2048 fia-trace data-size 4096

ءاطخأل احيصت ةصنم طرش ءدب

لمعلا ةمزح صخلم راهظا

ءاطخأل احيصت ةصنم طرش فاقيا

ةعفترملا مزحلا ةمزح زيمرت كف راهظا

6. نم ملكت و نيروحملا الكى لع admin-tech نيب عمجا

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/216954-how-to-collect-an-admin-tech-in-an-sd-wa.html>.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل