

ي ف Supervisor.Sock ءاطخأ فاشكتسأ ي ف أطخ ضوفرملا لاصتالا

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسأالا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكمل](#)

[ةلكشملا](#)

[اهجالص او ءاطخأالا فاشكتسأ](#)

[يرذج ببس](#)

[لحل](#)

[عقوتملاجتانلا](#)

[ةلص تاذا تاملولعم](#)

ةمدقمل

كرحم ةتمتأ ل cisco wan ل ي فرشملا ىلع رادصا ححصي و ىرحتي نأ فيك ةقيثو اذه فص ي (WAE).

ةيساسأالا تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكمل

ةنعم ةيدام تانوكم و جمارب تارادصا ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلعم ةئيب ي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه ي ف ةدراولا تاملولعملا ءاشنإ مت تناك اذا (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجال عمج تادب رما يال لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتال دي قكتكبش

ةلكشملا

ةيضقلا يه هذه، WAE 7.3 ي ف:

```
[wae@dslwaenod01 etc]$ sudo systemctl status supervisord
supervisord.service - Process Monitoring and Control Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/supervisord.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-12-07 16:52:30 PST; 1 months 14 days ago
Process: 23468 ExecStart=/usr/bin/supervisord -c /etc/supervisord.conf (code=exited,
status=1/FAILURE)
```

```
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]: d.main()
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]:
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/supervisor/supervisord.py", line 70, in main
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]: rlimit_messages =
self.options.set_rlimits()
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]:
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/supervisor/options.py",
line 1316, in set_rlimits
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]: self.usage(msg % locals())
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab supervisord[23468]: KeyError: 'min'
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab systemd[1]: supervisord.service: control process exited,
code=exited status=1
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab systemd[1]: Failed to start Process Monitoring and Control
Daemon.
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab systemd[1]: Unit supervisord.service entered failed state.
Dec 07 16:52:30 dslwaenod01.tnt.lab systemd[1]: supervisord.service failed.
```

دع ب لصي مل ، ك لذل . طشن ريغ فرش م لا لعج مت ، ك لذل ارظنو

```
[wae@dslwaenod01 root]$ supervisorctl status
unix:///opt/supervisor/run/supervisor.sock refused connection
مدخال ل يغشت ة داع و WAE ة ل مع ل يغشت ة داع | ة لواحم حجنت مل
```

اهحال ص و اءاطخال فاشكتسا

ل ي ص اف ت لا هذه طاقت ل اب مق ، ربك ا لك شب ل ي ص اف ت لا هذه زرف ل ج ا نم

1. رادص | WAE
2. ل يغشت ل ماظن رادص | : cat /etc/redhat-release
3. فرش م لا رادص | : rpm -qa supervisor
4. FILE /etc/security/limits.conf

ي رنج ب بس

WAE 7.3 رادص ل نو كي ن ا ن ك مي . ل ق ا و ا 3.2 ة غي ص فرش م لا ي ف ظحول ة فور عم ة لك شم هذه [فرش م لا لك اش م](#) ع جار ، ل ي ص اف ت ل ع ل و ص ح ل ل . ل ق ا فرش م رادص |

ل حل

فرش م لا ة ي قرت ب مق ك ل ذ دع ب ، ان ك م ك ل ذ ن ك ي مل ا ذ و WAE رادص | ة ي قرت ي ف ل حل نم ك ي . ل ي د ب ل ل حل ا ا ذه م د خ ت س ا ف ، ا ر ا ي خ ة ي قرت ل ل ن ك ت مل ا ذ ا ، ك ل ذ ع و م :

Comment these parameters in /etc/supervisord.conf and then restart supervisor/wae.

```
;minfds=1000000 ; (min. avail startup file descriptors;default 1024)
;minprocs=257805 ; (min. avail process descriptors;default 200)
systemctl restart supervisord.service
supervisorctl restart wae:*
```

ع ق و ت م لا ج ت ان ل

عقوتم وه امك WAE ةمدخ أدبت

```
supervisorctl status
wae:kafka                RUNNING   pid 11726, uptime 0:01:06
wae:logrotate            RUNNING   pid 11648, uptime 0:01:07 wae:wae-
monitor                  RUNNING   pid 11667, uptime 0:01:07
wae:waectl               RUNNING   pid 11634, uptime 0:01:07
wae:zookeeper            RUNNING   pid 11633, uptime 0:01:07
```

ةلص تاذا تامولعم

- [تادنتس مل او ينقتلا مرعدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم ل م عدد ي و ت م م ي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا