

# مت يتيلا ةمدخل تاكرحم ةلح ليغشت ةداعإ اهضرعو ESA/CES ىلع اهنىكمت

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس تامولعم](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[اهضرعو ESA/CES ىلع اهنىكمت مت يتيلا ةمدخل تاكرحم ةلح ليغشت ةداعإ](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

ديربل نامأ زاهج ىلع اهضرعو ةمدخل تاكرحم ليغشت ةداعإ ةيفيك دنتسملا اذه حضوي (CES) يباحسل ينورتكلال ديربل نامأ وأ (ESA) ينورتكلال.

## ةيساس تامولعم

ESA حمست ، ثدحال تارادصل او Async OS 11.1.x ليغشتل ماظن ب هزي متل ارظن صاخلا (SSH) نامأل ةقبط لوكوتورب ىل يرا دال لوصول قح مهيدل نيذلا نيمدختسملل رادصل تاظالم ىل عوجرلا يجرى . ةجالح دنع اهليغشت ةداعإ ةنيعم تامدخ ضرعب زاهجال [ان](#).

ةددحم ةفورعم ءاطخأ فاشكتسأ نم عزجك طقف تامدخال ليغشت ةداعإ بجي :ريذحت Cisco TAC ب لاصتال يجرى ، كلذ ي ف ك ش كانه نوكي ام دنع ، اهجالصل او

## ةيساسأل تابلطتملا

### تابلطتملا

- ىلعأ رادصل وأ Async OS 11.1 ليغشتل ماظن لغشي يذلا ESA
- زاهجال ىل يرا دال SSH لوصول
- (SSH) نامأل ةقبط ربع رماوأل ذي فننت عم ةفلأل

## ةمدختسملا تانوكملا

ةيضارتفال ةزهجال او ESA ةزهجأ زرط عيمج ىل دنتسملا اذه ي ةدراول تامولعملا دنتست ىلعأ رادصل وأ Async OS 11.x ليغشتل ماظن ب لمعت يتيلا ةمومدملا

مدختسملا ةهجاوي ف . رمأ رادصلال ، CLI ل نام زاهجال نم ةمولعم ةغيص تقود in order to تلخد .ماظنل ةلح > ةشاش ددح ، ةيموسرلا

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذ ف ةدراولما تامولعملما ءاشنإ م ت ت ناك اذإ . (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذ ف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكبش

## يلع اهن ي كمت م ت ي ت ل ةمدخل ت ا ك ر ح م ة ل ا ح ل ي غ ش ت ة د ا ع | اهضرعو ESA/CES

1. SSH مادختساب ESA ب لصتا .
2. ةيعرفلا رماوآلا تامدخب اعوبتم رماوآلا صيخش لخدأ .
3. (فرحألا ةلاح ةيساسح ب سي لو) اهمساب ةباتكلاب ةجرمدلما تامدخلال يدح | دح .
4. ةزهجالا صيخارتل اق فو ةني عم ةمدخ رايتخال ةيعرف رماوآلا تامدخلال ضعب نمضتت دق . (تاسوري فال ةحفاكل McAfee/Sophos لثم) ةتبتملما .
5. ةمدخلال ليغشت ةداعإل رمالا ليغشت ةداعإب مق وا ، ةمدخلال ةلاح ضرعل رمالا ةلاح لخدأ .

عجرم لل تاجرملل جذومن:

```
lab.esa.com> diagnostic
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- RAID - Disk Verify Utility. - DISK_USAGE - Check Disk Usage. - NETWORK - Network Utilities. -  
REPORTING - Reporting Utilities. - TRACKING - Tracking Utilities. - RELOAD - Reset configuration  
to the initial manufacturer values. - SERVICES - Service Utilities. [ ]> services
```

```
Choose one of the following services:
```

```
- ANTISPAM - Anti-Spam services  
- ANTIVIRUS - Anti-Virus services  
- DLP - Cisco Data Loss Prevention services  
- ENCRYPTION - Encryption services  
- GRAYMAIL - Graymail services  
- REPORTING - Reporting associated services  
- TRACKING - Tracking associated services  
- EUQWEB - End User Quarantine GUI  
- WEBUI - Web GUI  
- SMART_LICENSE - Smart Licensing Agent  
- ETF - External Threat Feeds  
- SDR - Sender Domain Reputation  
- IP_REP_CLIENT - Sender IP Reputation Client  
- URL_REPUTATION_CLIENT - URL Reputation Client  
- SERVICE_LOG_CLIENT - Service Log Client  
[ ]> antispam
```

```
Choose one of the following type of scanners:
```

```
- CASE - CASE  
- IMS - Intelligent Multi Scan  
[ ]> case
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- RESTART - Restart the service  
- STATUS - View status of the service  
[ ]> status
```

**CASE has been up for 38m 38s.**

Choose one of the following type of scanners:

- CASE - CASE
- IMS - Intelligent Multi Scan

[> **case**

Choose the operation you want to perform:

- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service

[> **restart**

**Restart command processed. The service CASE should be up in a moment.**

Choose one of the following type of scanners:

- CASE - CASE
- IMS - Intelligent Multi Scan

[> **case**

Choose the operation you want to perform:

- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service

[> **status**

**CASE has been up for 13s.**

Choose one of the following type of scanners:

- CASE - CASE
- IMS - Intelligent Multi Scan

[>

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم ینورتكلاللا دیربلا نامأ زاوجل ینئاهنلا مدختسملا ةلدأ](#)
- [تامولعمل او Cisco Email Security Appliance ینورتكلاللا دیربلا نامأ زاوجل رادصلا تاظحالم ةماعلا](#)
- [تادنتسملا او ینقتلا معدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاأل مءتبل ب  
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مءم دقي ةل ةل ةفارتءال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوءو تامچرتل هذه ةقدنع اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصل اءمچرئى لءنءل دن تسمل