

# تثبيت تلة بولطم ال ISO تافل م لي زنت ب مق Hyper-V جم ان رب ت تثبيت ل ISE

تايوت حمل

## ةل أسم

تل ع Cisco نم (ISE) ةي وه ل تام د خ ك رح م ت تثبيت تلة بولطم ال ISO تافل م نع ث ح ب ل اء ان ث أ  
تافل م يه Cisco جم ان رب تال ي زنت ة ح ف ص ي ف ة رفوت م ل ا تافل م ل ن أ و د ب ي، Hyper-V ةي ب  
ة بولطم ال Hyper-V ت تثبيت تافل م ت س ي ل و، زاه ل ا ةي ق ر ت

## ةي ب ل ا

- Cisco Identity Services Engine (ISE)، 3.4 راد ص ل ا
- Microsoft Hyper-V نم ةي ضار ت ف ال ا ة ا ح م ل ل ي س ا س أ ل م ا ظ ن ل ا
- ة د ق ع ل ا ةي د ا ح أ ISE ر ش ن ن ي و ك ت

## ر ا ر ق

[جم ان رب لي زنت ز ك ر م](#) ل ا ل خ نم Cisco ISE Hyper-V ت تثبيت تة ص ا خ ل ا ISO و OVA تافل م رفوت ت  
ا ه ن ا ك م د ي د ح ت و ة ب س ا ن م ل ا ت تثبيت تافل م تل ع ر و ث ع ل ل ةي ل ا ت ل ا ت ا و ط خ ل ا ع ب ت ا [Cisco](#).

ل ي ز ن ت ل ا ةي ل م ع

ة ب س ا ن م ل ا ISO تافل م لي ز ن ت ل

تامدخ كرحم [جمانرب تاليزنت ةحفص](#) عقوم ديدحتو [Cisco](#) [جمارب ليزنت زكرم](#) ىلا لوصولا 1. ةيوهلا

هلا جاتحت يذلا فلملا رادصا ددح م ث تارادصا ل عيمج ددح ، ىرسىلا لقننتلا ةمئاق ي ف 2. (3.4.0 > 3 ، لاثملا لىبس ىلع)

3. ةامسمل تافلما ناكم ددح - ISE-3.4.0.608\*.SPA.x86\_64.iso

تافلما تسيل يهو ، ةيرهظلا ةزهجالا تاتيبتتل صاخ لكشب تافلما هذه صيصخت مت ةزهجالا لىقورت

## Hyper-V ل اهب ىصوملا ةيضارتفالا ةزهجالا تافصاوم

ةيضارتفالا ةزهجالا تافصاوم ب ىصوي ، Microsoft Hyper-V جمانرب رشن تايلمعل ةبسنلاب ةيلاتلا:

- ةلقنسم جاتنإ ةدقعل ىندأ دحك تياباجي 600 :صرقلا
- موعدم 6 ىتح ، هب ىصوم رثكأ وأ 2 ، بولطم 1 : (NIC) ةكبشلا ةهجاو تاقاطب
- دحاو يرهاظ صرق مادختسا : صرقلا طيخت
- لوالا لىجلا : Hyper-V جمانرب ءاشنا
- وه قثوم جاتنإ فيرعت فلم رغصأ نوكي ، ةدحاو ةدقعل رشنل ةبسنلاب  
- 16 vCPU  
تياباجي 32 ةعس (RAM) يئاوشع لوصو ةركاذ -  
تياباجي 600 ةعس يداحا يضرارتفا صرق -  
ىندأ دحك ةدحاو (NIC) ةكبش ةهجاو ةقاطب -
- ةركاذلاو (CPU) ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحو  
:اهتقباطم تمت يئلا ةزهجالا ةئف ةطساوب Hyper-V جمانرب مجح ديدحت  
- يئاوشع لوصو ةركاذ ، ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحو نم تلوف 16 : ةئفلا SNS 3615 / ريغص -  
تياباجي 32 ةعس  
- يئاوشع لوصو ةركاذ ، ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحو نم تلوف 24 : ةئفلا SNS 3715 / ريغص -  
تياباجي 32 ةعس  
- يئاوشع لوصو ةركاذ ، ةيزكرملا ةجلالعمل ةدحو نم تلوف 32 : ةئفلا SNS 3815 / ريغص -  
تياباجي 64 ةعس



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنلإل دن تسمل