

لودجمل اي طاي تحال خسنل اءاخأ فاشك تسأ ISE في اه حال صاوا

تايوت حمل

[قلاسم](#)

[قئيبلا](#)

[بارق](#)

[ببسل](#)

[قلاصللا يذىوت حمل](#)

• [قلاسم](#)

• [قئيبلا](#)

• [بارق](#)

• [ببسل](#)

• [قلاصللا يذىوت حمل](#)

قلاسم

لشف ت. قلاودجمل اي طاي تحال خسنل تاي لمع عاشنل ن Cisco (ISE) قئوهال تامدخ كرحم فقوتي قئيناكم ىل ع رثؤي امم، اءب طاف تحال وءاشنل في قئئاقلا لل اي طاي تحال خسنل تاي لمع لك تلشف. ماظنل اداعتسال ءمزالل اءني زخت ونيوكتلل اي طاي تحال خسنل تاي لمع عاشنل قئويلا اي طاي تحال خسنل تاي لمع و قلاودجمل قئئاقلا لل اي طاي تحال خسنل تاي لمع ن م ىوتسم ىل ع اريئات ثءأ امم، (GUI) قئموسرل مدختسمل ءءاو ءطساوب اءلي غشت م تيلا ءمظنال اداعتسال بهأتلل اي طاي تحال خسنل قئووثوم ب قلع تي امي ف تاكشرل

قئيبلا

• 3 حيحصتلل ن مدقألا 3.5 و 3.4 و 3.3 تارادصلل، Cisco Identity Services Engine (ISE)

• قلاودجمل قئلي غشتلل اي طاي تحال خسنل وءو نيوكتلل نيوكت

• مادختسال عبت تانايب نيكم ت

رارق

1. app configure ise رماأل ذيفنتو Cisco ISE رطس ةهجاو ىلإ لوصول.
2. صيخششتال ضارغلأ طبارتل ارشؤم غيرفت ةيلمع عاشنإل 23 رايخل ددح.
3. مايألال لالختال جسلال ةيطغت نمضي امم ، ةيساسألال ةرادإلال ةدقع نم معد ةمزح عمجب مق .
ةريخألال ةرشلال
4. ىلعيوتحت يئلال تالاخلإلاب ةصاخلال مايأ ةرشلال ةرتفل لالخل ISE-PSC.log لجس عجار .
10 ىلإ 1 نم ماقرألاب ةعوبتم DefaultQuartzScheduler_Worker

امم ، اهنم يأ ىقبت ال ىتح ايموي هذه نيلىماعلا طبارت تارشؤم ىدحإ يفتخت : ةطخالمل
ليغشتال ديق دعت مل ةلودجمل فئاظولأ نأ ىلإ ريشي

ىلعيوتحي يذلال طخلال نع catalyina.out في ثحبا .
com.cisco.cpm.infrastructure.telemetry.api.TelemetryJob.execute.

6. نع سايقلا ةمهم ذيفنت رطس ناك اذا [CSCwr39748](#) Cisco نم ءاطخألال حيحصت فرعم ددح .
7. في دعب نع سايقلا > ةكېشلال ةمدخ تاصيخششت > تادادعإلال > ماظنلال > ةرادإلال ىلإ لقتنا .
دعب نع سايقلا ةزيم ليىطعتب مقو ISE (GUI) ةيموسرللا مدختسملال ةهجاو
8. ةقلىعملال ةيلاخال طبارتل تارشؤم حسمل يساسألال لوؤسملال ةدقع ليىمحت دغا .

ببسلال

رطحي ف أطلخال اذه ببستي . [CSCwr39748](#) Cisco نم ءاطخألال حيحصت فرعم وه يرئجلال ببسلال
مئي ال . ةيمويلا مادختسالال عبتت ةمدخ ةطساوب DefaultQuartzScheduler_Worker طبارت تارشؤم
عنمي امم ، ةرشلال طبارتل تارشؤم عيمج كالهتسإ مئيو ، ادبأ طبارتل تارشؤم هذه قالطإ
طخ دوجو دكؤي . ةلودجمل تاءارجلال ليغشت
رثأت Catalyina.out لجس في com.cisco.cpm.infrastructure.telemetry.api.telemetryJob.execute
ماظنلال

ةلصللا يذى وئءءءللا

• [Cisco Bug ID CSCwr39748](#)

• [Cisco نءءال يزنءللا وىنفللا مءءللا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا