

ISE 3.2 MDM عم قفاوتل مالعتسا لش في جمانربل بيعو ليمعلا تبك ببسب

تايوتحملا

ةلأسم

(ISE) ةيوهلا تامدخ كرحم ىلع EAP-TLS ربع اهيلع قدصملا ةيهاونلا طاقن ضعب ملتست ال في ةقفاوتمك اهراظا متي هنأ نم مغرلا ىلع، Microsoft Intune نم قفاوت ةلاح رخآل نيح نم ليوخت جهن ىلع طغضلاب هذه ةيهاونلا طاقن موقت، كذلذ ةجيتنو. Intune تامولعم ةحول عم قفاوتملا ريغ وأ عقوتملا عضولا عم قفاوتملا جهنلا نم الدب يضارتفا يكلسال في (MDM) ةلومحملا ةزهجألا ةرادا عم قفاوتملا تامس ةرثأتملا ةيهاونلا طاقن رهظت ال. عضولا ةيعرف ةومجم ىلع طقف ةلكشملا رثؤتو، ةيجراخلا MDM ريراقت وأ ةرشابملا ISE تالجس رشنلا في ءالمعلا نم

يلي ام تطحول يتلا ةدحمل ضارعألا لمشتو

- ةزهجأ ةرادا ريرقت في ISE ريرقت في تالجس ىلع نيديداعلا ريغ ءالمعلا يوتحي ال. ةيجراخلا لومحملا
- قفاوتلا ةلاح وأ MDM عم قفاوتلا ةلاح لثم تامس ىلع نيديداعلا ريغ ءالمعلا يوتحي ال. طشنلا لجسلا ليصافت في زاهجلا عم
- 802.1x_EAP-TLS_TOYOTAWifi ليوخت جهن ىلا لوصولاب نيديداعلا ريغ ءالمعلا موقي Posture. عم قفاوتملا جهنلا نم الدب يكلساللا
- ىلع روثعلا متي مل : MDM مداخ لاصتالا لشف تالجسلا في أطخلا لئاسر رهظت 404. زارطلا

ةئيبل

- Cisco ISE Multi-node Cluster جمانربل 3.2 Patch 6 رادصلا
- رضخألا نوللاب اهعيمج رهظت، ةومجملا ماظن في ISE دقع 8
- Microsoft Intune عم جمدم يكلس/يكلسال ليمع 11000

- (زاهجلا ةداهش) EAP-TLS ةقداصم ءالمعلال مدختسي
- Intune ب ةصاخلا تامالعتسالل ليمعالب صاخلا MAC ناوع ISE مدختسي
- Microsoft Intune تامولعم ةحول ىلع قفاوتلا ةلاح مهيدل ءالمعلال ةفاك
- مهعيمج سيل نكلو ءالمعلال ضعب ىلع رثؤت ةلكشملا

رارق

.تاوطخلا هذه لالغ نم ةلكشملا لح مت

يرذجال ببسلا فيرعت 1: ةوطخلا

ميدق MDM مداخل فرعم ىلع يوتحت ةرثأتملا ةياهنلا طاقن نأ نع ISE تالجس لي لحت فشك
MDM. تامالعتسا ذيفنت عنمي

:تالجسلا رهظت

```
2026-06-15 13:35:14,343 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-4][[]] cisco.cpm.mdm.util.MDMUtil -:::- M
2026-06-15 13:35:14,343 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-4][[]] cisco.cpm.mdm.util.MdmServersCache -
2026-06-15 13:35:14,344 ERROR [PolicyEngineEvaluationThread-4][[]] cisco.cpm.mdm.pip.MdmPartnerPIPHandl
```

Cisco نم ءاطخألا حيحصت فرعم بيصي رشنلا نأ ىلع روثعلال مت ،كلذ ىلإ ةفاضلإابو
MAC ناوع مادختسا دنع MDM قفاوت نع ثحبال تايلمع ىلع رثؤي يذلاو ، CSCwv51917
ميدق MDM مداخل فرعم ىلع يوتحي

تقؤم لي دب لح 2: ةوطخلا

:تقؤم لي دب لحك

لحل كلذ ةظحالمت مت . ةقداصملا ةداعإو قايصلال ةيؤر ةيناكمإ نم ةياهنلا ةطقن فذح -1.
قفاوتلا ةلاح ىلع لوصلحو MDM مداخل نع مالمعتسال ةلكشم

2.- قاي سلا ةيؤر ةيناكم إىلإ لقتنا

3.- هفدح ب مقو ةياهنلا ةطقنل MAC ناونع ددح

4.- ةياهنلا ةطقن ةقداصم ةداعإ

جماربلا ةيقرت - ةمئاد ةقد 3: ةوطخلا

Cisco CSCwv51917. نم عاطخألا حيحصت فرعم تحت مئادلا لحل بقعت متي

ببسلا

MDM مداخل نئاك نكل ،لصأت ملام ال MDM مداخل عجرم نع مالمعتسالا ISE لواحي ،ةقداصم الانثأ
MDM عم قفاوتلا تامس ISE درتسي ال ،كلذل ةجيتنو .طشن ريغ وأ ادوجوم دعي مل قفاوت م
Intune. نم

ةلصلال يذى وتحمل

- [Cisco CSCwv519173134 نم عاطخألا حيحصت فرعم](#)
- [اهلح مت يتلا تاهي بناتلا - ISE 3.2 رادصلا تاطحالم](#)
- [ةايحلل ةرود ءاهتنا راعش ISE 3.2](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا اوي نفلل معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا