

# ليوحتل "يوتحمل اةيفصت لماع" مادختسا لزع اةيلمع ىل اينورتكلال ديربلا لئاسر ESA في يئاوشعلا ديربلا

## تايتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

ةمالع عضو متي مل يتلا اينورتكلال ديربلا لئاسر ليوحتل نيوكتلا دنتمسلا اذه فصبي  
يئاوشعلا ديربلا لزع اةيلمع ىل اهيلع يئاوشع ديربلا.

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلالاتل تاعوضوملا ةفرعمب Cisco في صوت:

- نيم آل اينورتكلال ديربلا ةرابع (SEG / ESA) Cisco
- يوتحمل اةيفصت لم اوع ةفرعم
- يحصل رجحلا ةفرعم
- يئاوشعلا ديربلا لزع ةفرعم

### ةمدختسملا تانوكملا

ةيلالاتل اةيدامل تانوكملا وجماربل تارادصل ىل دنتمسلا اذه في ةدراول تامولعملا دنتمست:

- اينورتكلال ديربلا نام اةزهجأ

ةصاخ اةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملا ةزهجال نم دنتمسلا اذه في ةدراول تامولعملا عاشن اتم  
تناك اذ (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنتمسلا اذه في ةمدختسملا ةزهجال اعمج تاأب  
رما يال لم تحملا ريثا تلل كمهف نم دكأتف، ليغش تلا ديقتك تكبش.

## ةيساسأ تامولعم

ةمالع عضو متي يتلا اينورتكلال ديربلا لئاسر لزع وه يئاوشعلا ديربلا لزع نم ضرغل  
لائاسر ليوحتل كنكمي، كتسسوم تاجايتحاب قلعتي امي، كلذعمو، يئاوشعلا ديربلا اهيلع

"يئاوشعلا دبرلا لزع" ىلا يئاوشع دبرك اهفنيصت متي مل يتلا ينورتكلال دبرلا

يئاوهنلا مدختسملا لزع ىلا لوصولل كمهف نم دكأت :ريذحت

## نيوكتلا

ESA ىلع ىوتحمللا حشرم عاشناب مق

1. Mail Policies > Incoming/Outgoing content filters ىلا لقتنا
2. رقنا Add Filter
3. ةيفصتلا لماع ةيمست
4. وبوغرم طرش ةفاضلا
5. رقنا Add Action
6. راتخن Add/Edit Header
7. ةميقلا عبرم Header Name لجأ نم X-IronPort-Quarantine مادختسا
8. Submit وCommit

ةروصلال يف حضوم وه امك

The screenshot shows the 'Add Action' dialog box with the 'Add/Edit Header' section active. The 'Header Name' field contains 'X-IronPort-Quarantine'. The 'Specify Value for New Header (optional)' radio button is selected. Below it is an empty text input field. Other options are 'Prepend to the Value of Existing Header', 'Append to the Value of Existing Header', and 'Search & Replace from the Value of Existing Header'. The 'Search for' and 'Replace with' fields are also empty. The 'Help' link is visible in the top right corner of the dialog.

ىوتحمللا ةيفصت لماع عارجا

سأرة فاضلا

بولطملا رداصل/دراولا دبرلا جهن ىلع اذه ةيفصتلا لماع قيبطت ب مق ،ءاهت نال

# ةلص تاذا تامولعم

- [ESA يئاهنلا مدختسملا تاداشرا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل