

# هئا طخأ فاشك تس او AI دعاسم نيوكت FMC زهجا ىلع اهال ص او

## تايوت حمل ا

[عمدق مل ا](#)

[قيساس ال ا تاب ل ط مل ا](#)

[تاب ل ط مل ا](#)

[عمدخت سم مل ا تانوك مل ا](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[AI دعاسم نيوكت](#)

[يعان ط ص ال ا عاك ذل ا دعاسم مادخت سم ال ا تاس رام مل ا ل ص ف ا](#)

[قيساس ال ا فدعاق عاش نا ق ت مت ا](#)

[اهال ص او عا ط خ ال ا فاشك تس ا](#)

[لوصول او ل ا ص ت ال ا تال ك شم](#)

[اي ا ق ل ت ق ر ك ذ ت ل ا عاش نا](#)

[قلص تا ذ تامول عم](#)

## عمدق مل ا

زكرم زهجا ىلع اهال ص او هئا ط خأ فاشك تس او AI دعاسم نيوكت قيفيك دن ت سم ل ا اذه فص ي  
Cisco نم (FMC) نم ال ا ق ي ام حل ا راج ق ر ا د ا

## قيساس ال ا تاب ل ط مل ا

عمو عد مل ا Cisco نام ا تاجت نم ل حل اص ك ارت ش ا

- (SCC) نام ال ا ق با ح س ي ف م ك ح ت ل ا
- (ث د ح ا ر ا د ص ا و ا 7.6 ر ا د ص ا ل ا) On-Prem زار ط م دا خ ل ا ى ل ع (FMC) ق ي ا م ح ل ا ر ا د ج ق ر ا د ا ز ك ر م
- Cisco ق با ح س ت ا م د خ ى ل ا ل و ص و ل ل ر د ا ص ل ا ت ن ر ت ن ا ل ا ل و ص و FMC ب ل ط ت ت
- ل و و س م ل ا ر و د ع م FMC ي م د خ ت س م ل ط ق ف ر ف و ت م AI دعاسم
- ق ي ط ا ي ت ح ا ل ا ق د ح و ل ا ى ل ع AI دعاسم ر ف و ت ي ال ، ي ل ا ع ل ا ر ف و ت ل ا ع ض و ي ف FMC ل ي غ ش ت د ن ع
- Cisco نام ا ق با ح س ع م ق ي ا م ح ل ا ن ا ر د ج ق ر ا د ا ز ك ر م ج م د ب ج ي

## تاب ل ط مل ا

ق ي ل ل ا ت ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ق ف ر ع م ك ي د ل نو ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

- Cisco نم نم آل ةيامل رادج ةرادا زكرم
- Cisco نم (FTD) ةيامل رادج ديدت نع نم آل عافدا

## ةمدختس مل تانوكملا

7.6 رادصالا ىلع Cisco Security Cloud عم جمدم ةيامل ناردرج ةرادا زكرم

ةصاخ ةيلمعم ةئيپ يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمل اذھ يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذھ يف ةمدختس مل ةزهجالا عيجم تادب رما يأل لمحتمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديقتك تكبش

## ةيساساتامل عم

ناما ةرادا طيسبت ىلع (FMC) ةرادال يف مكحتلا ةدحو نمض Cisco نم AI دعاسم لمعي لال خ نم .ةدقعمل ماھملا طيسبتل ةمدقتمل AI ةينقت ةيلاعف ةدايز لال خ نم ةكبشل تالكشمل فاشكتسا ةيلمع عي رستو ،قايسلاب ةقلعتم تاداشراو ةيقابتسا ىؤر ري فوت تاقف نلا ليلقتو نامال تاسايس نيسحت ىلع قرفلا ةينقتلا هذھ دعاست ،اهلحو ةيلغشتلا

لكشب نسحي امم ،تانايبالا ىلع ةمئاق عرسا تارارق ذاختا ني لوؤسمل ىلع ةادال هذھ لهست لمعي ،ءافكل نامضل هميصتل ارظن .ةيساسال ةينبلا ةماعل نامال ةيعضو ريكب ةيامل نمضي امم ،ةيامل ناردرج ةرادا ةقيرط ريغت ىلع Cisco نم يعانطصالاءكذال دعاسم كئيب عيجم يف مكحتلاو ةيؤرلا حوضو ىلع ظافحل عم ةروطتملا تاديدهتلا دض ةيوق تقولا سفن يف ةيقرلا

## AI دعاسم نيوكت

FMC لمكت كنكمي Cisco ناما ةباحس عم ةيامل رادج ةرادا زكرم جمدم كمزلي 1. ةوطخل Cisco Security Cloud نيكمت > Cisco Security Cloud > لمكتلا ىلا لاقتنالاب

The screenshot shows the Firewall Management Center interface. The 'Integration' tab is selected, indicated by a blue circle with the number '1'. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'Cisco Security Cloud', 'Current Cloud Region', 'Tenant', and 'Cloud Onboarding Status'. The 'Cisco Security Cloud' column shows 'Disabled' with a toggle switch. The 'Current Cloud Region' column shows 'us-east-1 (US Region)' with a dropdown arrow. The 'Tenant' column shows 'None' and the 'Cloud Onboarding Status' column shows 'Not Available'. Below the table, there is a blue button labeled 'Enable Cisco Security Cloud' with a link icon, which is highlighted by a red box and labeled with a blue circle containing the number '2'. A 'Learn more' link is also visible below the table.

كب ةصاخلا تاريغتللا ظفحاو نامال Cisco نم AI دعاسم نيكمت عبرم ددح 2. ةوطخل

## Cisco AI Assistant for Security

Powered by generative artificial intelligence and natural language processing, Cisco AI Assistant for Security is your virtual companion, assisting you in efficiently managing the Secure Firewall Threat Defense devices in your network. The AI Assistant helps you understand and create firewall policy rules and configurations, and generates custom guides to walk you through common administration tasks. [Learn more](#)

Enable Cisco AI Assistant for Security

AI دعاسم ل عمق اقل اطرش يف ءديج ءنوقيا رهظت ،اهنيكمت درجمب 3 ءوطخلا



كذلك ءجيتنو و جهنل انايب ءءاق عم ءنمازملل ءعاس 24 AI دعاسم بلطتي :ءطخال  
لى ءوعت انايب انايب ءقلا ءملا اراسفتسالا لى ءوئرل سكعت نأ نكمي  
يف رارم تسالا نكمي و ،ىخال فئاظولا لى ءه ءنمازملل ءىلمع رثؤت ال .ءحاو موي  
ءعطاقم نوو "ىعانطصالا ءكذلا دعاسم" ماءخسا

ءكذلا دعاسم لى ءرم لوأل كلوصو ءنء . AI دعاسم لى ءشئل ءءوولا قوف رقنا 4 ءوطخلا  
ءىصوصخب ماظنل اظافءا ءىفك لىلءلا اءه ءرشى .ءىءىهمت ءقاطب رهظت ،ىعانطصالا  
كءبءت نىسءئل ءىفم ءاىمئل مءقىو كءانايب



### Welcome to your AI Assistant


Powered by generative artificial intelligence and natural language processing, the AI Assistant serves as your virtual companion, dedicated to assisting you in efficiently managing your Cisco Security products starting with Secure Firewall Threat Defense (FTD).




Cancel

Next

AI دعام ةجلا م ةيفيك ةجارمل يلاتلا قوف رونا ،يديه متلا لامعألا لودج نمض  
كتامولعمل.

 **The Assistant does not share your personal data**

The AI Assistant operates based on a large language model (LLM) which is designed to provide responses based on the questions it receives. It does this without collecting or storing any of your personal (PII) data. It does, however, retain past conversations you have had so you can easily reference them in the future.

 **The Assistant strives for transparency**

Where it can, the AI Assistant provides the sources of information used to answer your question. All data sources used in improving the AI Assistant are documented and accessible via our FAQ's.

**The AI Assistant is committed to your Privacy**

Cancel Back Next

راوخل ع برم ةذفان ي ف AI دعام حت فل AI دعام ليغشت قوف رونا .5 ةوطخلا


AI Assistant

**Threads**

[New thread](#)

Previous

How do I schedule a recurrin...



**How can I help today?**

Choose a suggestion or use the text field to ask a question. I have limitations and won't always get it right, but your feedback will help me improve.

How do I create a basic security policy for FTD? How do I schedule a recurring backup?

How do I upgrade my FTD/FMC to latest version? How do I configure/troubleshoot VPNs?

Ask the AI Assistant a question ➔

Assistant can make mistakes. Verify responses. Learn how the AI Assistant handles personal data at [AI Assistant disclosures](#).



ىلع تاظحال م مي دقت رايخ يعان طصالاء كذلا دعاسم يدل : تاظحال م لا : ةظحال م  
دعاسم لال مال عال لفسأل ماهبإ وأ ري دقت لال راهظال لىل عال ماهبإ قوف رونا . هت اباحتسا  
لض فأ لمعب م اي قلال هنكمي ه ناب

يعان طصالاء كذلا دعاسم مادختسال تاسرامم لال لضا

عيرستو ، ةسايس لال ةرادإ ميظنتل ةممصم ةيوق ةادأ يعان طصالاء كذلا دعاسم دعي  
يؤر لىل ةل لوصح نامضل . يلامجال نامأل ةيعضو نيسحتو ، اهجال صإو اطاخال فاشكتسا  
: تاسرامم لال لضا فأ رابتعالا نيعب ذخ ، ذيفنتلل ةيلباقو ةقود رثكأ

- لوح ةدحم ليصافت ريفوتب مق . ةضافضفلا تاراسفتسال بنجت : اقيقد نك  
ايلاح اهيف ققحت يتلل ثداوحلا وأ دعاوقلا وأ تانئاللا
- ليصافتلل نيمضتب مق ، اهجال صإو لاصتالاء اطاخال فاشكتسا دنع : قايسلا ريفوت  
ةينعملل ةدحملل تاهجالاولا وأ قطانملا وأ زهجال لثم ، ةلصلل تاذ ةيئيبلل
- مدختساف ، لمالك لشب كتاجايتحال ةيلوالا ةباحتسالل قرطتت مل اذا : قمعلل راركت  
يعان طصالاء كذلا تاجرخم نيسحتل ةلئسال نم ديزملا

ابللاغ نمضتت ةباحتسا عاشناب يعان طصالاء كذلا دعاسم موقبي ، مالعتسا لاسرا درجمب  
رز قوف رونا ةطاسبب ، ةديج ةثداحم ادبل . ةعارقلا نم ديزملا ةلصلل تاذ قئاثول تاظابترا  
ةشاشلل لفسأل دوجوملا صنللا عبرم يف يلاتلا كلالؤس لاخداب مق وأ ديدجال طبارتلل رشؤم  
يف طبارتلل تارشؤم مسق قوف رونا لاب تقوي يف لعافتلا تاظوفحم ةعجارم كنكمي  
يرسلا لال لقتل ةمئاق



ذيفنت ىجرىف ،همادختسإ وأ "ىعانطصالا ءاكذلا دعاسم" ىلإ لوصولا ءانثأ لكاشم تهجاو اذا  
ةىلاتل ءىصىخشتل تاوطخلا

لوصولو لاصلتال تالكشم

- تبات لاصلتال ىلع ىعانطصالا ءاكذلا دعاسم دمتعى :ةباحسلا لاصلتال نم ققحتل  
نىىعت نم دكأتو Cisco Security Cloud > لماكلال ىلإ لقتنا Cisco. ءباحس تامدخ  
صاخال ءىامحل رادج ءطساوب هرطح مئى الوحوتفم 8989 ذفنملا أو Enabled ىلع ءلحال  
Cisco نامأ ءباحس رجأتسم/ةقطنم ءحص نم ققحتو ،كب  
• لكشب FMC نىوكت نم ققحتف ،لئىكو مداخ مدختست كئىب تناك اذا :لئىكولل نىوكت  
هربع رورملا ءكره هىجوتل هىحص  
• حاجنب هلىمحت مت دق FMC نأ نم دكأتف ،اىئرم AI دعاسم زمر نكى مل اذا :دوقفم زمرلا  
كب صاخال ءىامحل رادج ءطساوب هرطح مئى الوحوتفم 8989 ذفنملا أو SSC ىلإ  
• مامت نم دكأت SSC و FMC نىب لاصلتال ىف ءلكشم ىلإ ءداع لكذ رىشى :ام أطخ ثدح  
ءىامحل رادج ءطساوب هرطح مئى الوحوتفم 8989 ذفنملا أو حاجنب مامضنالا ءىلمع  
كب صاخال  
• ءءاق عم ءنمازملل ءعاس 24 ىلإ لصى ام AI دعاسم قرغتسى نأ نكمى :ءمىدق تامولعم  
،نىوكتل ىف ءىوىح تارىىغت ءارجاب ارخؤم تمق دق تنك اذا .ءىلحال جهنل تاناب  
تاثىدحتل هذه دعاسملا سكعى نأ ءقوت لبق هذه ءنمازملل ءرتفب حامسلا ىجرىف  
• ءزج كب ءصاخال (FMC) لكىهلا ءرادى ىف مكحتل ءدحو تناك اذا : (HA تائىب) SCC ىف أطخ  
لئىغشتل ءضو ىلإ دادعتسال ءضو نم لشفل زواجت ىدؤى نأ نكمى ،HA جوز نم  
ءباحسلا لماكلت لئىطعت كمزلئى ،وئرانئىسلا اذه ىف .ءباحسلا لاصلتال ءطق ىلإ طشنلا  
فئاطول ءداعتسال اثىدح طشنلا زاھل ىلع هنىكمت ءءاعو

دىدحتل ضرعتسملل مكحت ءدحو تالجس ءىمجتب مق ،اهالصلو ءاطخأل فاشكتسأ نم دىزمل  
ةلمتحملا ءاطخأل

رولملا تاودأ ىلإ لوصول

- Chrome, Edge: طغضا F12 أو Ctrl+الاعل+ا (Cmd+Option+ا ىلع MacOS).
- Firefox: طغضا F12 أو Ctrl+الاعل+K (Cmd+Option+K ىلع MacOS).

رزب رقنا .رمحلل صلل ىف رهظت ءاطخأى .ءحفصلل ثىدحتب مق ،مكحتل ءدحوحتف درجمب  
هتكراشم ىلإ ءحاجب تنك اذا فللك لجلسلا ظفحل مكحتل ءدحو ءقطنم قوف نمئىل سواملا  
ثحبلا نم دىزمل

اىئاكلت ءركذتل ءاشنإ

ءركذتب ءىصوتللال لالخم نم معدلا ءىلمع طئىسبت ىلع ىعانطصالا ءاكذلا دعاسم لمعوى  
ىوئى معد بلط ءدبب نئىلوؤسملل اضىأ حامسلا عم ،ءىفاك رىغ ءىللل لولحلل نوكت امءنع  
تقوى ىف

ءلصلل تاذلئىصافتل ءىمجدعاسملا كل رفوى ،معدلا ءلاح رىدم ىف ءلاح ءاشنإ درجمب  
ءلحال ءرادو لاطعأل بقعتل

تاوطخلل هذه ذيفنتلال نم ءءافكو ءعربب كئىدل معدلا تابلط ءرادى كنكمى

- ةحول نم رسيألا يولعل نكرلا يف دوجوملا زمرلا قوف رقنلاب AI دعاسم حتفا: حرطلا كتامولعم
- ةسلجلا ءدبل ةثداحملا عبرم يف كتلكشم وأ ينفلال كلاؤس لخدأ: مالعسا
- دعاسملا اهمدقي يتلا لولحلل وأ اهالصلإو تالكشملا فاشكتسا تاوطخ عجار: ليلحت
- ةلاح حتفل رمألا هجوم مدختساف، كتلكشم ةتمتؤملا تاحارتقالا لحت مل اذا: دعاصتلا TAC مادختساب
- ةبلاطملا ةباتك قيرط نع تقويأ يف ايودي معد بلط ءدب كنكمي: يوديلا لغشملا TAC مادختساب ةلاح حتف

You

open a case with TAC

AI Assistant

11:49 am

I can certainly help you open a TAC case. Could you please provide the following information?

1. A detailed description of the problem you are facing.
2. A brief title for the TAC case.
3. The device name, serial number, or IP address that the case is related to.



ةلص تاذا تامولعم

[Cisco AI دعاسملا ةبلاطملا ليلد](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل