

قفاوتلل ةرشابملا ةيقرتلا راسم حيضوت CSF 3105 FTD و 7.4.x إلى 7.0.x راي عم عم

تايوت حمللا

ةلأسم

7.0.9 رادصلإا ىلع (FMC) ةيامحللا رادج ةرادإ زكرم ليغشتب موقت يتلا ةسسؤملا جاتحت لوح تاداشرا ىلإ (FTD) ةيامحللا رادجل ددعتملا ديهتلا ن عافدلا ةزهجأ ةرادب موقت يتلاو لغشت يتلا FPR1000 ةزهجأو FPR2100 ةزهجأ نم ةئيبلا فلأتت. هب ىصوملا ةيقرتلا راسم زاهج FMC a ىلإ ليحستلا يف ةطخللا لثمتت ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب. FTD نم 7.0.8.1 رادصلإا FTD. جمانرب ليغشي يذلا Cisco Secure Firewall (CSF) 3105

يولي ام نأشب حيضوت ىلإ ةمظنملا جاتحتو

- اذإ وأ ةم و عدم 7.4.7 رادصلإا ىلإ FMC نم 7.0.9 رادصلإا نم ةرشابملا ةيقرتلا تناك اذإ ام 7.2 رادصلإا ىلإ ةطيسو ةيقرت ىلإ ةجاج كانه تناك
- 3105 ل موعدملا FTD رادصلإا ىندألا دحلا وه ام

ةئيبلا

- 7.0.9 رادصلإا ليغشت يتلا FMC 1600 مكحتلا ةدحو
- FTD نم 7.0.8.1 رادصلإا ليغشت يتلا Firepower 2100 ةزهجأ
- FTD نم 7.0.8.1 رادصلإا ليغشت يتلا Firepower 1000 ةزهجأ
- FTD لوكوتوربب لمعي 3105 زارط زاهج

رارق

مؤوعدملا ةيقرتلا تاوطخ مهف FTD و FMC ةزهجأل ةيقرتلا راسم نم ققحتلا نمضتي
:ددم لغاش لك رارقلا اذه لوانتيو .زاهج ىلإ FMC رادصلإ قفاوت تابلطتمو

7.4.7 ىلإ 7.0.9 نم FMC ل ةرشابملا ةيقرتلا راسم

ةرشابم ةيقرت راسم وه 7.4 ىلإ 7.0 رادصلإ نأ 7.4 راطقل Cisco نم ةيقرتلا ةفوفصم دكؤت
ةطيسو ةيقرت ىلإ ةجالحا نود 7.4.x ىلإ 7.0.9 رادصلإ نم FMC ةيقرت معدمتي ،كلذل .مؤعدم
جهن عابتا ىلإ ةجالحا نم صلختلا ىلع ةرشابملا ةيقرتلا راسم لمعي .7.2.x رادصلإ ىلإ
7.2 رادصلإ لالخ نم يلحرم

FTD و FMC ةزهجأ نيب طلختملا رادصلإ قفاوت

لغشت يتلا FTD ةزهجأ ةرادإ هنكمي FMC نم 7.4 رادصلإ نأ ىلإ FMC قفاوت ليلد ريشي
ةدوجوملا FTD ةزهجأ ةرادإ هنكمي FMC نم 7.4.7 رادصلإ نأ ينعي اذه .دمتعمل مدقألا 7.0 رادصلإ
اذه حيتي .ةزهجألا كلتل ةيروف تايقرت ىلإ ةجالحا نود حانب 7.0.8.1 رادصلإ لغشت يتلا
ةزهجألا ةراتخم تايقرت اهعبتي ،الو FMC ةيقرت متت شيح يلحرم جهن عابتا قفاوتلا
ةيلغشتلا تابلطتملا ىلإ ادانتسا

3105 نم آالا ةيامحلا رادج رادصلإ تابلطتم

رادصلإ ىندألا دحلا بلطتت 3105 Secure Firewall ةزهجأ نأ Threat Defense قفاوت ليلد ددحي
بجي ،7.4.7 ىلإ هتيقرتت تمتمت FMC نأ امب .FTD نم 7.0.x رادصلإ معدت الو 7.3.x نم FTD
اذه ينعي .FMC ليجست لبق (< 7.4.7) 7.4.x أو 7.3.x رادصلإ ىلإ ديديجلا 3105 زاهجلا ضيوعت
بجي ،7.0.8 رادصلإ ىلع ةدوجوم FPR1000 و FPR2100 ةزهجألا لظت نأ نكمي نيح يف هنأ ديقل
لقأ أو 7.4.7 رادصلإ 3105 ةديديجلا ةزهجألا لغشت نأ

ةيقرتلل ةقباسلا ةمالسلا تاءارجإ

:ةمساح هذه ةمالسلا تاءارجإ نوكت ،ةيسيسيئر ةيقرت تايلمع يف عورشلا لبق

- ةزهجألاو (FMC) لكيهلا ةرادإ يف مكحتلا ةدحو نم عبرملا جراخ ةيطايتحإ خسن عاشناب مق
(نكمأ امك) ةرادملا

- ةي لمع ءدب لبق فدهلا ةيقرتلا ةمزحل FMC يف "ةيزهال صحف" ةزيم ذي فننتب مق ةيقرتلا
- رشنلا يف ةدوحو ملة ةزهال ةيمجل جماربلا رادصا تابلطتمو ةزهال قفاوت نم ققحت
- نم آلا ةي امحل رادج تاديدهت دص عافدلا ةيقرت ليلىد عجار ، ةيفاضا ليصافت ىلع لوصحلل [قرا دلل زكرم ليلىدب صاخلا Cisco نم](#)

هب ىصوملا ةيقرتلا لسلسل

7. 4. 7. ىلا 7. 0. 9 رادصال نم FMC ةيقرت ب مق : 1 ةوطخل

رادصال مادختساب 3105 هليغشت ديهمتو ديدجل نم آلا ةي امحل رادج نيوكت دعأ : 2 ةوطخل (هواسي و FMC نم لقأ رادصا ىتح) 7.4.x و FTD نم 7.3.x

هتيقرت تمت يذلا FMC ىلا 3105 زاهال ليحستب مق : 3 ةوطخل

7.4.7 رادصال ىلا ةدوحو ملة FPR1000 و FPR2100 ةزهال ةيقرت ب يرايتخا لكشب مق : 4 ةوطخل رادصال ةي لمعل 7.0.8.1 رادصال ىلع اهب ظافتحال و ، ةي ليغشتلا تابلطتملا ىلا ادانتسا طلختملا

ببسل

بطلتت ةزهال ةديج ةيساسا ةمظنا حرط نع ةيقرتلا راسم نم ققحتلا ىلا ةجال اشنت يساسالا ماطنلا بطلتم لمعي . ةمي دقل رشنلا تاي لمع نم ىلعأ ىندا دحك جمارب تارادصا يذلا قفاوتلا دي ق عاشنا ىلع ثدحا رادصا و FTD نم 7.3.x رادصال Secure Firewall 3105 ةرادا يف مكحتلا ةدحول ةي لجال ةيساسالا ةينبال عم لمكتلا دنع اقي قد اطيخت بطلتي تاوشح مهف دعي . ةمي دقل جماربلا تارادصا ليغشت يتل FTD و (FMC) ةيساسالا لكيهل ةي رارمتسا ىلع ظافحلل ايساسا ارمأ تارادصال قفاوت تافوصمو ةم و ةدملا ةيقرتلا تقولا سفن يف ةديجل نام آلا ةزهال جمد عم ليغشتلا

ةلصللا يذوت حمل

- [Cisco نم نم آلا ةي امحل رادج قرا دلل زكرم ةيقرت ليلىد](#)

- [Cisco نـم نـم آلا ةيـامـحـلا رادج ةرادا زكرم قفاوت ليلد](#)
- [Cisco نـم نـم آلا ةيـامـحـلا رادج ديدهت دض عافدلا قفاوت ليلد](#)
- [Cisco نـم تالـيـزنـتـلا اوـيـنـفـلا مـعـدـلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا