

ل لجاعل ا حالصإل ا رادصإ ضرع كولس حيضوت FMC

تايوتحملا

ةلأسم

لازي ال 7.6.5-106 رادصإل لغشي يذلا (FMC) ةيامحل رادج ةرادإ زكرم ىلع حاجنب ([2.sh.REL.tar](#) [CY-7.6.5.1-](#) Hotfix ل CY تيبثت دعب
7.6.5-106 رهظي show version رمأ جارخا تاجرخمو (UI) مدختسملا ةهجاو يف ضرعملا رادصإل مقرر
اذإ ام لوح كش كانه نكلو، عاطخأ نود تيبثتلا لمتكا. لجاعل ا حالصإل رادصإ سكع نم الدب
لجاعل ا حالصإل تيبثت سكعيل رادصإل مقرر ريغت بجي ناك



Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
Model -----[ FMC1600-4 ]-----
: Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)

Version 7.6.5 (Build 106)

UUID : 12345678-1234-1234-1234-1234567890
Rules update version : 2026-07-29-001-vrt
LSP version : lsp-rel-20260729-2041
VDB version : 406
-----
```

ةئيبلا

ىرخألا جماربلا تارادصا اضيا رثأت نأ نكمي .7.6.5-106 رادصاإلا FMC

رارق

لجاع االصا تيبت دنع .(FTD و FMC) ل لجاعلا االصاإلا تاتيبت تل ع قوتملا كولسلا وه اذه
يف رهاظلا جماربلا ءانب/رادصا لظي ،(7.6.5 Build 106 قوف 7.6.5.1-2 ،لاثملا ليبس ىلع)
م تي .(7.6.5-106) يساسألا رادصاإلا رادصا وه show version رملأا جرخمو مدختسملا ةهجاو
رادصاإلا ةلسلس ريغتت مقت الاولصفنم لكشب لجاعلا تاحالصاإلا نم ققحتلا
ةضورعلملا يساسألا

لجاعلا االصاإلا تيبت نم ققحتلا

تاظوفحم نم ققحت ،ةيامحل رادج ىلع لجاعلا االصاإلا تيبت نم يئاهن لكشب دكأتلل
(FMC) ةدحوملا لوصولا ي فمكتل ةدحوب ةصاخلا (CLI) رماوألا رطس ةهجاو نم حيحصتلا
ةيلاتلا تاوطخلا مادختساب

1. ريبخلا عضو لخدأ:

<#root>

>

expert

2. حيحصتلا تاظوفحم ضرع:

<#root>

device:~\$

[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106
[260804 12:50:53:636]

Hotfix Hotfix_CY-2

ةيفاضا تارابتعا

ةلاح ددحي هناف ،ةيلبقتسملا تايقرتلل "دادعتساللا نم ققحتلا" مدختست تنك اذإ
اذه نإف اذل ،(مدختسملا ةهجاو رادصا ةلسلس سيلو) حيحصتلا تاظوفحم نم لجاعلا حالصإلا
تايقرتلل ىلع رثؤي الو يداع كولسلا

ببسلا

رادصا ضرعب ماظنلا ظفتحي FMC. لجاعلا حالصإلا تاتيبتتل ممصملا كولسلا وه اذه
يف لصفنم لكشب لجاعلا حالصإلا تاتيبتتل تايلمع بقعت ءانثأ يساسألا جم انربلا
حيحصتلا تاظوفحم

ةلصللا يذىوتحمل

- [Cisco](#) نم نمآلا ةياملحلا رادج ديدهتل يعافدلا حالصإلا نم عيرسل رادصإلا تاظالم
- [Cisco](#) نم تاليزنتلا وينفل معدلا
- [Cisco CSCwb10571](#) نم ءاطخألا حيحصت فرعم

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا