

،ةحل اص ريغ ةيضا رتفال KeyRing ةداهش ؛" لح Firepower ي ف أطخ ؛ةيحالصلل يه تنم :ببسلا 9300/4100

تايوتحمل

ةلأسم

ةيه تنم :ببسلا ،ةحل اص ريغ ةيضا رتفال KeyRing ةداهش " FXOS يل ع أطخ ةلاس ر ضرع م تي
Cisco Firepower 9300 ةزهجأ يل ع ةلكشملا هذه ةظحال م تمت .ةيحالصلل

ةئيبل

- Cisco نم نم آل ةيماحل رادج :جت نمل
- Firepower 9300/4100 :زاهجلا زارط
- FXOS :يساسال ماظنلا

رارق

،أطخ .اهتيحالص ةدم تهتنا :ببسلا ،ةحل اص ريغ ةيضا رتفال حي تافملا ةقلح ةداهش " لح
Firepower 9300/4100 لك يه يل ع ةيضا رتفال حي تافملا ةقلح ةداهش عاشنإ ةداعإ بجي
أطخل حسمو ةداهشلا عاشنإ ةداعإ ةبولطملا تاوطخل اذه لمعل ري س حضوي .رثأتملا

FXOS ل (CLI) رماوأل رطس ةهجاوي ف نامأل قاطن يل لوصول - نامأل قايس يل قاطنلا 1.
حي تافملا ةقلح تاداهش ةرادإ عدبل

2. ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح قايس ىلا لقتنا - ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح ىلا قاطن .

scope keyring default

3. ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح ةداهش عاشنإ ةداعإل ماظنلا نبيعت - ةداهشلا عاشنإ ةداعإ .

set regenerate yes

4. تاريغتلا ذيفنت لالخنم عاشنإل ةداعإ ةيلمع قيبطت - تاريغتلا ذيفنت .

commit-buffer

نع غالبإل متي شيح Firepower 9300/4100 لك يه لك ىلع هالعأ روكذملا عارجإل ذيفنت بجي
أطخل .

ديجتو أطخل حسم متي ،حاجنب ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح ةداهش عاشنإ ةداعإ دعب
ةداهشب اقبس م طبترملا يسيئرلا أطخلل اهلح مت ةلاح نع مالعإلاب ماظنلا موقي .ةداهشلا
ةيحالصل ةيهتنم حي تافملا ةحول

ببسلا

ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح ةداهش ةيحالصل ءاهتنا يف ةلكشم لل يرذجل بسبب لثمتي
ةيهتنم ةداهشلا تببست .ةيماحل رادج ماظن ةيقرت دعب FXOS ياساسألا ماظنلا ىلع
ديعتسي ةداهشلا عاشنإ ةداعإ .ةقباطملا أطخل ةلاسروي سيئر أطخ ثودح يف ةيحالصل
ةيداعلا ةيلمعلا

ةلصلل ذيوت حمل

• [ةيضا رتفالا حي تافملا ةقلا ح عاشنإ ةداعإ](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةيلآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا ءانأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلا و
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلا ةيفارتحالا ةمچرتلا عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأا يزيلچنإل دنتسمل