

يتم الآن إعداد HA FTD نيوكوت لإصلاح حيضوت لشرف الزواج وإصلاح راهظا؛ "يف؛" اهيطخت مت دودرم؛ جتانلواو

تايوت حمل

الاسم

زواج "ك نيوكوت لإصلاح (HA) يلاع لرفوت لل (FTD) أيامحل راج ديدت نع عافدل جوز ضرعي
ني تدحولا الك لى ع طرشل اذه رهظي. ع قوت مل "نمامل اذيفنت مت" لإصلاح نم الدب "نمامل
تادحولا و ع طشنل تادحولا ني ب نيوكوت لإصلاح نمامل تناك اذا ام لوح فواخم ريثي و HA جوز يف
حيص لكشب لمعت أي طاي تحال

(FTD ل ع طشنل اذحولا) لاثم

<#root>

device#

show failover state

State	Last Failure Reason	Date/Time
Standby Ready	Comm Failure	16:10:34 UTC Apr 13 2026

====Configuration State====

Sync Skipped

====Communication State====
Mac set

(أي طاي تحال FTD اذحولا) لاثم

<#root>

device#

show failover state

	State	Last Failure Reason	Date/Time
Standby Ready	Ifc Failure	This host - Secondary 15:17:58 UTC Apr 13 2026 management: No Link	
Active	Comm Failure	Other host - Primary 16:10:34 UTC Apr 13 2026	

====Configuration State====

Sync Skipped - STANDBY

====Communication State====

Mac set

ةيبل

- رأل جماربل اراراصل اضيأ رثأت . FTD 7.6.4
- طشنل/دادعتسال ا عضو يف رفوتل ةيلاع ةزهأل رشن يف FTD جمارب

رارق

أطخ ةلاح ل "ةنمازل يطخت" ةلاح ريشت ال

ازجوم احيضوتو ةفلتخمل نيوكتل ال احب ةمئاق لودجل رفوي

ح رشل	ةلاح ةلسلس نيوكتل
يرال نيوكتل ةئزت ايلمع قباطت نع ةطشنل ةدحولت فشك ل ةلاح كانه دعت مل كذل ،دادعتسال او طشنل ا عضول نيب اهل يغشت .ةقباطت م تانيوكتل لعفال اب اهيدل ني دحولت لك . نيوكتل ةنمازم	يطخت م ةنمازل

<p>اتلك تدكأ دقو؛ قباطم لانيوكتلا طرشل ةيطايتحاللا ةدحوللا نم روظنم ةقباطم تانيوكت امهيدل نأ نيديدحوللا</p>	<p>يطخت مت عضو - ةنمازمالا دادعتسالا</p>
<p>ةدحوللا مضمنت ام دنع رهظي .دعب أدبت مل نكلو ةيرورض نيوكتلا ةنمازم اذا ام دعب ةطشنلا ةدحوللا ددحت ملو HA جوز ىلى لىلأا ةرم لل ةيطايتحاللا يف قباطم مدع فاشتك م تي ام دنع وأ ،ةقباطم نيوكتلا تاي لمع تناك نيوكتلا</p>	<p>ةبولطم ةنمازمالا</p>
<p>VLAN ةكبش ب صاخلا نيوكتلا لاسرا ةيلمعب ةطشنلا ةدحوللا موقت ةيطايتحاللا ةدحوللا لىلأا ةهجاوولا</p>	<p>نيوكت ةنمازم ةهجاوولا</p>
<p>ةيره اظلا ةيلحملا ةكبش لاب صاخلا نيوكتلا ةيطايتحاللا ةدحوللا ىقلىتت ةطشنلا ةدحوللا نم هجلاعتو ةهجاوولا ب صاخلا نيوكتلا او (VLAN)</p>	<p>نيوكت ةنمازم عضو - ةهجاوولا دادعتسالا</p>
<p>يراجلا نيوكتلل ةعمجملا تانايبلا لقن ىلىع ةطشنلا ةدحوللا لمعت ةيطايتحاللا ةدحوللا لىلأا لمكلا ب اهليغشت</p>	<p>نيوكتلا ةنمازم</p>
<p>ةق فدملا ةلمكلا نيوكتلا تانايب طاشنب ةيطايتحاللا ةدحوللا ىقلىتت اهقبطت/اهليغشت ديعتو ةطشنلا ةدحوللا نم</p>	<p>- نيوكتلا ةنمازم دادعتسالا عضو</p>
<p>نم رارقلا تملتسا و احاجنب لمكلا نيوكتلا لاسراب ةطشنلا ةدحوللا تماق دادعتسالا عضو</p>	<p>ةنمازمالا مت</p>
<p>ةدحوللا نم نيوكتلا رماو اعمج ي قلىت نم ةيطايتحاللا ةدحوللا تهتنا اهقبطتو اهليحتو ةطشنلا</p>	<p>ةنمازمالا عارج مت دادعتسالا عضو -</p>
<p>نيوكتلا ي قلىتت ةزهاج اهنا لىلأا ىرخأ ةرم ةيطايتحاللا ةدحوللا تراشأ دقل عضو لىلأا لمكلا نيوكتلا لاسرا عب نألا ةطشنلا ةدحوللا رظنتت دادعتسالا</p>	<p>ةنمازمالا زهاج نيوكتلا</p>

ةلصللا تاذ ققحتلا رماو

نيوكتلا ةنمازم ني سحت ةبقارمل رماو األا هذه مادختسا كنكمي

device#

```
show failover config-sync checksum
```

```
My State: Active  
Config Hash: eaec2c0e8f2176394bc74771bdf5779d
```

<#root>

device#

```
show failover config-sync status
```

```
Config Sync Optimization is enabled
```

<#root>

device#

```
show failover config-sync configuration
```

```
My State: Active
```

<#root>

device#

```
show failover config-sync stats all
```

```
Current HA state      : Active  
Config sync skipped  
FREP_CMD sender count : 26
```

<#root>

device#

```
show failover config-sync errors all
```

```
No observed config execution failures.  
device#
```

No observed config execution failures.



دع config ةنمازم ةلاح "show failed over state" في نيوكتلا ةلاح رمأ ضرعي: ةطخال م هتاريغت وأ نيوكتلا رشن تاي لمع ةلاحلا هذه سكتت ال. طشن FTD ريظن فاشتكا ةنمازمالا نم ققحتلا ادب متي يتح زاهجلا يلعل لثامتملا خس نلاو ةقحلالا

ببسلا

FTD. في نيوكتلا ةنمازم نيسحت ةفيظول ةجيتن "ةنمازمالا يطخت" ةلاح نوكت ام ةداع زاهج و طشنلا زاهجلا نيوب نيوكتلا ةئجحت ميقي ةنراقم نم ماظنلا ةزيملا هذه نكمت زاهج يطختي، نيوزاهجلا الك يلعل اهباسح متي يتلا ةئجحتلا ميقي قباطت دنع. ليصوتلا هذه نمضت. ةرشابم لشفل زواجت نيوكت طبر ديويولم الك نيوكتلا ةنمازم طابترالا يلعل لمعت امك، (HA) رفوتلا ةيلاع ةجرد يلل لوصولا ةيلمع ةعرس ةدايز ةينامك نيسحتلا ةدم ليلقت نع الضف، (FTD) ةيلاع ةجرد يلل ةيقرتلا ةيلمع هقرغتست يذلا تقولا ليلقت مدع تدح دق هذه نيسحتلا ةيلمع نأ يلل "ةنمازمالا يطخت مت" ةلاسرلا ريشت. ةنايصللا راطل لعللاب ةنمازمت تانيوكتلا نوكت ام دنع يداع كولس وهو، ةلماك ةنمازم ارجا ةرورض.

ةلصللا يذوتحملا

- [config-sync نيسحت](#)
- [Cisco Bug ID CSCwf23868](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا او ينفلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاأل مءتبلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مءم دقئى تىل ةى فارتحال ةمچرتل عم لالء وه
ىل اءمءاد ةوچرلاب ي صوءو تامچرتل هذه ةقदनء اهتئل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزلچنل دن تسمل