

ليثم ةهجاو ظفح ةي لمع ءاطخأ فاشكتسأ ةكبشلا فرعم رييغت دعب اهجالصإو FTD ةيعرفلا ةهجاولل (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحمل رييغتلا ةرادإ عضو في لكهلل

تايوتحمل

ةلأسم

رادج ةرادإ زكرم يلع (FTD) نمآلا ةيامحل رادج ديدهت نع ءافدلا ةهجاو تارييغت ظفح متي ال
ةفرعمل رقنا. زاهجلا يلع ةهجاولل نيوكت رييغت مت. تاهجاولا ءحفص > (FMC) نمآلا ةيامحل
ظفح رزلا قوف رقلل امئاد رهظت "ةظوفحم ريغ تارييغت كيدل" لئاسرلاو، "ديزمل
نكمم ريغ ةظوفحملا ريغ تارييغتلا رشن ببسب

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router
Management1/1	management	Physical				Disabled	Global
Ethernet1/5		Physical				Disabled	
Ethernet1/6.20		Subinterface				Disabled	
Ethernet1/6.21		Subinterface				Disabled	
Port-channel2		EtherChannel				Disabled	
Port-channel3		EtherChannel				Disabled	
Port-channel4		EtherChannel				Disabled	
Port-channel5		EtherChannel				Disabled	
Port-channel10		EtherChannel				Disabled	
Port-channel10.10		Subinterface				Disabled	
Port-channel10.12		Subinterface				Disabled	
Port-channel10.13		Subinterface				Disabled	

لاوچال لك قباطت ام دنع ضارعال ظحالو

- ليثملا عضو في 4200 وأ 3100 نمآلا ةيامحل رادج (CM) رييغتلا ةرادإ عضو فMC ريدي 1.
(MI) ددعتل

2. لكيهب ةدوزم ةيعرف تاهجاو ىلع (FTD) ةعرسلا قئاف لاسرالا جمانرب يوتحي .

3. ىلع Y لى X نم ةيعرفلا لكيهل ةهجاوب ةصاخلا VLAN ةكبش رييغت ب مدختسملا موقى .
تاسايسلا رشنو ولكيهل ري دم مادختساب FMC

تاوطخلل هذه نم ي أب كلذ دع ب مدختسملا يضمي .4

VLAN ةكبش تارييغت ةنمازمل FTD ي تاهجاوالب يوبتلا ةمالع ي ةنمازمل زاهج رزرقنا (أ)
اهظفح نكمي ال نكلو ةهجاوالب تارييغت نع فشكلا مت .FMC لى

تاسايسلا رشن لواح ، ةنمازمل زاهج رزقوف رزنلا نم ال دب (ب)

• ظفح ب مق . ةميذق زاهجال ىلع تاهجاوالب نأل رشنلا لشف أطخ ثودح عم رشنلا لشف
ةلواحمل دعأ مت تاهجاوالب ةحفص ي ف نيوكتلا

• ، "ديزمل ةفرعمل رزقنا . زاهجال ىلع ةهجاوالب نيوكت رييغت مت ، FTD ةهجاو ةحفص ي ف
رزلا قوف رزنلا مغر ةلاسرلا امئاد رهظت "اهظفح متي مل تارييغت كي دل" لئاسرلاو
اهظفح نكمي ال نكلو ةهجاوالب تارييغت نع فشكلا مت .ظفح

ةئيبلا

• تاليملا عضو ي ف لمعي يذلا 3100/4200 زارط FMC ةطساوب رادمل نمآلا ةيامل راج
ةددعتملا

• FMC لى طشن رييغتلا ةرادا عضو

• .ىرخألا جماربلا تارادصا اضيا رثأت نأ نكمي .FMC 7.6.5 رادصا ي ف ةرم لوأل اذه دهوش

رارق

نم ءاطخألا حيحصت فرعم حالصا مادختساب رادصالا لىل جماربلا ةيقرت مئادلا لجال بلطتي
Cisco [CSCwu00349](#).

ةفورعمل لىدبلا لجال تاوطخ ىدحإ ذيفنت نكمي ، كلذ نم ال دب

لقألا ىلع كانه تناك اذإ CM لىطعت كنكمي ال هنأ ظحال .FMC نيوكت ي ف CM لىطعت .1

ةقلا عمل ةقفاوملا ةلاح وأ "ضوفرم" وأ "راطتناالا ديق" وأ "مدقتالا ديق" ةلاح يف ةدحاو ةركذت ريريرغتلا ةرادا ليرطعتل اهنم صلختلا وأ ركاذتلا ةفاك ىلع ةقفاوملا بحير.

ةمالع حتفا وأ ةزهجالا ةرادا > ةزهجالا يف FTD ةهجاو ةحفص ىلا لقننتلا ةداعاب مق 2. ةيلالال لمعلا ةسلج يف لالال وه امك ،ةديج ةسلجل ةجاح كانه ،اساسأ .ةديج ةذفان/ببوت لمعلا لظفح رز نإف (ةطشن ريريرغتلا ةرادا نوكت امدنع)

3. تاسايسلا رشن مئث تاريريرغتلا لظفحل لظفح رزلا قوف رقنا ،ةديجلال ةسلجالا يف 3.

ببسلال

Cisco [CSCwu00349](#) نم ءاطخالل احيحصت فرعم ىلا اطلخالل عجرير

ةلصلال يذيو تاملال

• Cisco [CSCwu00349](#) نم ءاطخالل احيحصت فرعم

