

ISE عم CSM TACACS جمد

تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[عميساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[عمدختس مل تانوك مل](#)

[عميساس ا تامول عم](#)

[نيوكت مل](#)

[كك بش لل يطيطخت مل مسر مل](#)

[عمق داص مل اارج](#)

[ISE نيوكت](#)

[CSM نيوكت](#)

[عمصل مل نم ققحت مل](#)

[اهالصل او اطاخ ال افاشكت سا](#)

عمدق مل

(ISE) عموهل تامدخ كرحم عم (CSM) Cisco نم نام ال ري دم جمد اارج دننتس مل اذه فص ي TACACS+ لوكوتورب عم لوؤس مل يمدختس م عمق داص مل

عميساس الابلط مل

تابلط مل

عميلات ال عيضاوم لابل عم فرعم كي دل نوكت نابل Cisco يصوت:

- Cisco (CSM) نم نام ال ري دم.
- (ISE) عموهل تامدخ كرحم.
- TACACS لوكوتورب.

عمدختس مل تانوك مل

عميلات ال عمي دام ال تانوك مل او جمار بلل تارادصل ال دننتس مل اذه يف عمراول تامول عم مل دننتس ت:

- 4.22 رادصل ال، CSM م داخ
- 3.0 رادصل ال ISE

عمصاخ عمي لم عم عمي ب يف عموجوم ال عمه جال نم دننتس مل اذه يف عمراول تامول عم مل اشن ا م تناك اذ. (يضا رتفا) حوس مم نيوكت ب دننتس مل اذه يف عمدختس مل عمه جال عمي م اءب رم ا ال لم تحم ال ري ثا لل كم هف نم دكا ف، لي غش تال دي ق ك تك ب ش

عميساس ا تامول عم

CiscoWorks يمسى ةقداصم عضو (CSM) Cisco نم نامألا ري دم مدختسي ، يضا رتفا لكشب كنكمي ةيزكرم ةقداصم ةقيرط يلع لوصحلل ، اي لحم مهلي وختو ني مدختسم ل ةقداصم ل TACACS لوكوتورب لال خ نم Cisco Identity Service Engine مادختسا

نيوكتلا

ةكبش لل يطيطختلا مسرلا




ةقداصم لارج

1. ةوطخل ل. لوؤسم ل مدختسم ل دامتعا تانايب مادختساب CSM قيبطت يلا لوخدلا ل جس .
2. ةوطخل ل بق نم اهتحص نم ققحتلا و دامتعا ل تانايب ليغشتب ةقداصم ل ةي لمع موقت .
3. ةوطخل ل يلا لوصول ل وختل حامس ل ةمزح ISE لسري ، ةحجان ةقداصم ل نوكت نأ درجمب .
4. ةوطخل ل ي. لحم ل مدختسم ل رود نيي عت مادختساب مدختسم ل مسا نيي عت يلع CSM لمعي .
5. ةوطخل ل .حجان ةقداصم ةحص ةحص ل جس ISE ضرعي .

ISE نيوكت



لقتنا و يرس يلا ةيولع ل ةي وازل ي ف دوجوم ةثالثا رطسألا ةنوقيأ دح . 1 ةوطخل ل ةكبش ل ةزهجأ > ةكبش ل دراوم > ةرادا يلا .



ناونعو ةكبش ل يلا لوصول ل زاهج مسال ةبسانم ل مي قلا لخدأ ةفاضل + رزلا دح . 2 ةوطخل ل لاسر رزلا دح . اكرتشم ارس دحو TACACS ةقداصم تاداعل راي تخال ةناخ نم ققحت م ث ، IP،

Network Devices

Network Device Groups Network Device Profiles External RADIUS Servers RADIUS Server Sequences NAC Managers External MDM Location Services

Network Devices List > New Network Device

Network Devices

Name: CSM422

Description: _____

IP Address: 10.88.243.42 / 32

Device Profile: Cisco

Model Name: _____

Software Version: _____

Network Device Group

Location: All Locations [Set To Default](#)

IPSEC: Is IPSEC Device [Set To Default](#)

Device Type: All Device Types [Set To Default](#)

RADIUS Authentication Settings

TACACS Authentication Settings

Shared Secret: _____ [Show](#)

Enable Single Connect Mode

Legacy Cisco Device

TACACS Draft Compliance Single Connect Support

SNMP Settings

Advanced TrustSec Settings

[Submit](#) [Cancel](#)



ثالثا لى رطس الة نوقى ا دح 3 ة وطلخا
تاعوم حم ل > ة وه ل ا قرا د > قرا د لى

لقنت ناو ى رسل ل ة ى ول عل ل ة ى وازل ل ف دوجوم

Cisco ISE Administration • Identity Management

Identities **Groups** External Identity Sources Identity Source Sequences Settings

Identity Groups

EQ

<

> Endpoint Identity Groups

> **User Identity Groups**

User Identity Groups

[Edit](#) [+ Add](#) [Delete](#) [Import](#) [Export](#)

Name	Description
<input type="checkbox"/> ALL_ACCOUNTS (default)	Default ALL_ACCOUNTS (default) User Group
<input type="checkbox"/> Employee	Default Employee User Group
<input type="checkbox"/> GROUP_ACCOUNTS (default)	Default GROUP_ACCOUNTS (default) User Group
<input type="checkbox"/> GuestType_Contractor (default)	Identity group mirroring the guest type
<input type="checkbox"/> GuestType_Daily (default)	Identity group mirroring the guest type
<input type="checkbox"/> GuestType_SocialLogin (default)	Identity group mirroring the guest type
<input type="checkbox"/> GuestType_Weekly (default)	Identity group mirroring the guest type
<input type="checkbox"/> OWN_ACCOUNTS (default)	Default OWN_ACCOUNTS (default) User Group

ددحو مسا فيرعتب مق +Add رزلا ددحو مدختسم لا ةيوه تاعومجم دلجم ىلا لقتنا 4. ةوطخلا لاسرا رزلا

The screenshot displays the 'User Identity Groups' management interface. On the left, there is a navigation pane with 'Identity Groups' selected, showing a search bar and a list of group categories: 'Endpoint Identity Groups' and 'User Identity Groups'. The main content area is titled 'User Identity Groups' and shows a table of groups. The table has columns for 'Name' and 'Description'. Three groups are listed: 'ALL_ACCOUNTS (default)' with the description 'Default ALL_ACCOUNTS (default) User Group', 'CSM Admin', and 'CSM Oper'. Each group has a checkbox to its left. Above the table, there are action buttons: 'Edit', '+ Add', 'Delete', 'Import', and 'Export'. In the top right corner, it indicates 'Selected 0 Total 10' and provides refresh and settings icons.

كنكم مي. CSM و CSM OPER لوؤسم فيرعت تاعومجم عاشناب لاثملا اذه موقى: ةطخالم
CSM ىل ع Admin يمدختسم نم عون لكل 4 ةوطخلا راركت



ددحو. تايوهلا > ةيوهلا ةراد > ةراد ىلا حفتو ةثالثا رطسالا ةنوقى ددحو. 5 ةوطخلا
اهي لىمتني يتلا ةعومجملا ددحو م، رورملا ةملك و مدختسملا مسا ددحو ةفاض + رزلا
ةراد ىلا نيءىو csmoper و csmadmin يمدختسم عاشناب موقى، لاثملا اذه في. مدختسملا
يلاوتلا ىل ع CSM oper ةعومجم و CSM

Cisco ISE Administration - Identity Management

Identities Groups External Identity Sources Identity Source Sequences Settings

Users Latest Manual Network Scan Res...

Network Access Users List > csmadmin

Network Access User

Name: csmadmin

Status: Enabled

Email:

Passwords

Password Type: Internal Users

Password: * Login Password: * Re-Enter Password: * Create Password: *

Generate Password

User Information

First Name: Last Name:

Account Options

Description: Change password on next login:

Account Disable Policy

Disable account if date exceeds: 2021-05-15 (yyyy-mm-dd)

User Groups

CSM Admin

Identities Groups External Identity Sources Identity Source Sequences Settings

Users Latest Manual Network Scan Res...

Network Access Users

Selected 0 Total 2

Edit Add Change Status Import Export Delete Duplicate All

Status	Name	Description	First Name	Last Name	Email Address	User Identity Grou...	Ad...
<input type="checkbox"/>	Enabled	csmadmin				CSM Admin	
<input type="checkbox"/>	Enabled	csmoper				CSM Oper	



دي دحت 6. ةوطخلا زاهجلا ةرادا ةمدخ

نيكمت و فيضمالا مسا ةدقع دح. رشن > ماظن > ةرادا | ل لقتنا

Hostname	Personas	Role(s)	Services	Node Status
Ise30	Administration, Monitoring, Policy Service	STANDALONE	IDENTITY MAPPING, SESSION, PROFILER, DE...	✔

> Enable SXP Service ⓘ

Enable Device Admin Service ⓘ

Enable Passive Identity Service ⓘ

TACACS تابلط عم لماعتت يتال PSN ةدقع دح، عزومل رشنللا ةلاح يف: ةظحال

ةساي سلل رصانع > زاهجلا ةراد > ةراد يلى لقتناو ةثالثلا رطسالا ةنوقيأ دح. 7 ةوطخلل مقو رماوالا ةومجمل مسا دح، رز ةفاضلا+ دح. TACACS رماو اءومجم > جئاتنلا يلى لقتنا لاسرا دح. رايءخاللا ةناخ لفسأ جردم ريغ رما ياب ءامسلا رمالا نيكم تب

Cisco ISE Work Centers - Device Administration Evaluation Mode 39 Days

Overview Identities User Identity Groups Ext Id Sources Network Resources Policy Elements Device Admin Policy Sets More

TACACS Command Sets > New Command Set

Name: Permit all

Description:

Commands

Permit any command that is not listed below

+ Add Trash Edit Move Up Move Down

Grant	Command	Arguments
No data found.		

Cancel Submit

-ةراد يلى لقتناو يرسىللا ةيولعللا ةيوازلا يف ةدوجوم رطسالا ةثالث ةنوقيأ دح. 8 ةوطخلل

مق، جهنلا ءاعومجم ناو نع لفسأ دجوي ⓘ ديءح. ةزهجالا ةراد جهن ءاعومجم > ةزهجالا ةراد >

دېج طارش ةفاضال فرصت نمل ا يف + رزلا ددحو مسا دېدحتب .

Policy Sets Reset Reset Policyset Hitcounts Save

Status	Policy Set Name	Description	Conditions	Allowed Protocols / Server Sequence	Hits	Actions	View
●	CSM Administrators		+	Select from list	+		>
●	Default	Tacacs Default policy set		Default Device Admin	0		>

IP ناوع اهعبتي ةكبشلا زاغ ةنوقيأ ددح مٲ ةمس ةفاضل ددح ، طارشلا ةذفان تحت 9 ةوطخل ا ن ا م مادختس ا ددح . CSM ل IP ناوع تفضا ةمسلا ةميق ددح . ةكبشلا ا لوصولا زاغل مٲ .

Conditions Studio

Library

Search by Name



No conditions found - reset filters.

Editor

Network Access-Device IP Address

Equals 10.88.243.42

Set to 'is not' Duplicate Save

NEW | AND | OR

Close

Use

ظفح ددح . زاغل ل يضا رتفالا لوؤس م ا ددح ، تالوكوتورب ل ا ب حامسلا مسق تحت 10 ةوطخل ا

Policy Sets Reset Reset Policyset Hitcounts Save

Status	Policy Set Name	Description	Conditions	Allowed Protocols / Server Sequence	Hits	Actions	View
●	CSM 4.22		Network Access-Device IP Address EQUALS 10.88.243.42	Default Device Admin	0		>

نمّي ألامهسلا ددح. 11 ةوطخلال
ضيفوتلالو

ةقداصملا تاسايس فيرعتل "جهنلا ةعومجم" زمر

في + ددحو مسا دي دحتب مق ،ةقداصملا جهن ناوع لفسأ دوجوم دي دحت 12 ةوطخلال
زاهج ةنوقيأ ددح مثة مس ةفاضل ددح ،طرشلال ةذفان تحت .دي دج طرش ةفاضل فصت نملال
ل IP ناوع تفضا ةمسلا ةميق ددح .ةكبشلال لىل لوصولا زاهج ل IP ناوع اهعبتي ةكبشلال
ءاهت نالال درجمب مادختسا ددح .CSM


ظفح دي دحتو تايوهلا نزخم ني لخدلال ني مدختس ملام دي دحت 13 ةوطخلال

Authentication Policy (1)

Status	Rule Name	Conditions	Use	Hits	Actions
+	CSM Authentication	Network Access-Device IP Address EQUALS 10.88.243.42	Internal Users		Options

Active Directory لىل ISE امامضنا ةلاح في AD نزخم لىل ةيوهلا نزخم ريغت نكمي :ةظحالم
Directory.

في + رزلا ددحو مسا دي دحتب مق ،لي وختلال جهن ناوع لفسأ دجوي دي دحت 14 ةوطخلال
ةنوقيأ ددح مثة صاخ ةفاضل ددح ،طرشلال ةذفان تحت .دي دج طرش ةفاضل فصت نملال
ددحو CSM لوؤسم ةعومجم ددح .ةيوهلا ةعومجم :لي لخدلال مدختس ملام ةعوبتم ةيوهلا ةعومجم
مادختسا



م 7 ة و ط خ ل ا ي ف ا ه و ا ش ن ا م ت ي ت ل ا ر م ا و ا ل ا ة و م ج م ب ح ا م س ل ا د د ح ، ر م ا و ا ل ا ة و م ج م ت ح ت . 15 ة و ط خ ل ا ظ ف ح د د ح

ر ك ة و م ج م ل 15 و 14 ة و ط خ ل ا ر ك

Authorization Policy (3)

Status	Rule Name	Conditions	Results			Hits	Actions
			Command Sets	Shell Profiles			
✓	CSM Oper	InternalUser-IdentityGroup EQUALS User Identity Groups:CSM Oper	Permit all ×	Select from list	0	⚙️	
✓	CSM Admin	InternalUser-IdentityGroup EQUALS User Identity Groups:CSM Admin	Permit all ×	Select from list	0	⚙️	
✓	Default		DenyAllCommands ×	Deny All Shell Profile	0	⚙️	

د د ح و ر س ي ا ل ا ي و ل ع ل ا ن ك ر ل ا ي ف د و ح و م ر ط س ا ة ث ا ل ت ز م ر د د ح . (ة ي ر ا ي ت خ ا) 16 ة و ط خ ل ا ف ل م ن ي ز خ ت ل ه م ا د خ ت س ا م ت ي ع د و ت س م ة ف ا ض ا ل ة ف ا ض ا + د د ح ، ع د و ت س م ل ا > ة ن ا ي ص > م ا ط ن > ة ر ا د ا ا ه ا ح ا ل ص ا و ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا ض ا ر غ ا ل TCP غ ي ر ف ت .

ر ا س م ل ا و م د ا خ ل ا م س ا و ل و ك و ت و ر ب ل ا و ع د و ت س م ل ا م س ا ف ي ر ع ت ب م ق . (ة ي ر ا ي ت خ ا) 17 ة و ط خ ل ا ع ا ه ت ن ا ل ا د ر ج م ب ل ا س ر ا د د ح . د ا م ت ع ا ل ا ت ا ن ا ي ب و .

Deployment Licensing Certificates Logging **Maintenance** Upgrade Health Checks Backup [Click here to do visibility setup Do not show this again.](#)

Patch Management
Repository
Operational Data Purging

[Repository List](#) > Add Repository

Repository Configuration

* Repository Name

* Protocol

Location

* Server Name

* Path

Credentials

* User Name

* Password

CSM نيوكت

لوؤسمل باسح مادختساب Cisco نم نامأل ريدم قيبطت ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا نامأل قراد > تاودأ ىل لقتنا ةمئاقلا نم .يلحمل

Cisco Security Manager
Version 4.22.0 Service Pack 1

Server Name

Username


Password

Default View


[Login](#) [Help](#)

© 2020 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries.

CISCO




قالغ او ظفح ددح .ةيلصالا RBAC تاملعم تحت عبرملا ددح .2 ةوطخل



لاسرا > فلم .لاسرا > فلم ددح ةمئاقلا نم .3 ةوطخل

اهلاسرا مزلي يتلا نيوكتلا تاريخيغت ةلاح في ،تاريخيغتلا عيمج ظفح بجي :ةظحال
اهرشنو.

ددحو https://<enter_CSM_IP_ADDRESS> بتك او CSM ةرادا مدختسم ةهجاو ىلا لقتنا .4 ةوطخل
مداخل ةرادا




ريغ نيلوؤس مل ايمجل يضارت فالال رودلا ديدحت اراج 7 لى 4 نم تاوطلال رهظت :ةطلحال
 ةيرايخ تاوطلال هذو .ISE لى نيددحمل


باسح وه Online UserID و CiscoWorks Local لى ةقداصل اعضو نييعت نم ققحت .5 ةوطلال
 CSM لى ءاشن ا مت يذلا يلحمل لوؤس مل

Job ID	Job Type	Status	Description	Completed At
1001.1370	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Sat Apr 17 05:01:56 PDT 2021
1001.1369	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Fri Apr 16 05:00:58 PDT 2021
1001.1368	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Thu Apr 15 05:00:57 PDT 2021
1001.1367	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Wed Apr 14 05:00:55 PDT 2021
1001.1366	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Tue Apr 13 05:00:54 PDT 2021
1001.1365	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Mon Apr 12 05:00:56 PDT 2021
1001.1364	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Sun Apr 11 05:00:55 PDT 2021
1001.1363	SystemCheckUtility	Succeeded	SysCheckTest	Sat Apr 10 05:00:56 PDT 2021

دحاولا مداخل ةرادا ددحو مداخل لى لى لقتنا .6 ةوطلال



يتم دختسم عي مج هاق لتي يذلا ي ضارت فالال زاي تمالا ددحو راودأالا ةرادإ دادعإ ددح. 7 ةوطخلال دي دحت درج م ب. ةكبشلال لوؤسم مادختسإ متي، لاثمالا ليل بس يلع. ةقداصلمالا دنع لوؤسمالال ي ضارت فاك ن يي عت دي دحت



اريخ أو TACACS+ رايخ دح م (AAA عض و دادع| رود) Server>AAA Mode Setup Role دح 8. ةوطخل ا ISE تامولعم ةفاضل ريغتلا دح





عميچل حامس لل رايل ل دي دحت ايراي ت خ | ك ن ك مي ، حات فم ل او ISE IP نا ون ع في رعت ب م ق . 9 ة و ط خ ل ل ل ي ب س ي ل ع . ل و خ د ل ل ل ي ج س ت ل ش ف ا ذ ا ط ق ف د ح ا و م د خ ت س م و ا ن ي ل ل ح م ل ا ة ق د ا ص م ل ا ي م د خ ت س م ظ ف ح ل ق ف ا و م د د ح . ة ي ط ا ي ت ح | ة ق ي ر ط ك د ي ح و ل ل و و س م ل ا م د خ ت س م ل ل ح ا م س ل ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا .

The 'Login Module Options' dialog box displays the following configuration for the selected 'TACACS+' module:

- Selected Login Module:** TACACS+
- Description:** Cisco Prime TACACS+ login module
- Server:** 10.122.112.4
- Port:** 49
- SecondaryServer:** (empty)
- SecondaryPort:** 49
- TertiaryServer:** (empty)
- TertiaryPort:** 49
- Key:** (masked with dots)
- Debug:** True False
- Login fallback options:**
 - Allow all Local Authentication users to fallback to the Local Authentication login.
 - Only allow the following user(s) to fallback to the Local Authentication login if preceding login fails:
 - admin (comma separated)
 - Allow no fallbacks to the Local Authentication login.


Buttons for 'OK' and 'Cancel' are located at the bottom right.


Login Module Change Summary

Login Module changes updated.

OK

ةفاضل ددحو يلحمل مدختسمل دادع ددح م ث ،دحاولا مداخلا قراد| >Server ددح 10. قوطخلا





ISE لى ع امه و اشن ا مت نى ذل ل رورم ل ةم ل ك و م د خ ت س م ل م س ا س ف ن د ي د ح ت ب م ق . 11 ة و ط خ ل ا م ت ي ة د ع ا س م ل ا ب ت ك م ة م ه م ض ي و ف ت ر ا و د ا و csmoper ، ISE ن ي و ك ت م س ق ن م ض 5 ة و ط خ ل ا ل ع ل و و س م ل ا م د خ ت س م ل ا ظ ف ح ل ق ف ا و م د د ح . ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف ا ه م ا د خ ت س ا

User Information

User Login Details

Username:

Password: Verify Password:

Email:

Authorization Type

Select an option: Full Authorization Enable Task Authorization Enable Device Authorization

Roles

- Help Desk
- Approver
- Network Operator
- Network Administrator
- System Administrator
- Super Admin
- Security Administrator
- Security Approver


Device level Authorization

Not Applicable

ةحصللا نم ققحتلا

مدختسم ةهجاو Cisco Security Manager Client

مدختساو، https://<enter_CSM_IP_ADDRESS> بتكاو ديدج ةذفان ضرعتسم حتفا 1. ةوطخلا ISE. نيوكت مسق نمض 5 ةوطخلا يف امهؤاشنإ مت نيدللا رورملا ةملكو csmadmin username



ISE TACACS تالچس ىل ع ةلواحمال ىل إل حجانال لولخدل لىجست ةحص نم ققحتلال نكمي ةرشابمال

Cisco ISE Operations - TACACS Evaluation Mode 39 Days

Live Logs

Refresh Every 3 seconds Show Latest 20 records Within Last 3 hours

Refresh Export To Filter

Logged Time	Status	Details	Identity	Type	Authentication Policy	Authorization Policy	Ise Node	Network Devic.
Apr 17, 2021 02:34:54.1...	✓		csmadmin	Authentic...	CSM 4.22 >> Default		ise30	CSM422

Last Updated: Sat Apr 17 2021 09:37:58 GMT-0500 (Central Daylight Time) Records Shown: 1

Cisco نم نامأل ريدم لىم ع قىب طت

باسح مادختساب Cisco Security Manager Client قىب طت ىل إل لولخدل لىجست ب مق 1 ةوطخلال ةدعاسمال بتكم لوؤسم





ISE TACACS تالچس یلع ةلواحمال ىلإ حجانلا لوخدلا لیجست ةحص نم ققحتلا نكمی ةرشابملا

Live Logs

Refresh Every 3 seconds Show Latest 20 records Within Last 3 hours Filter

Logged Time	Status	Details	Identity	Type	Authentication Policy	Authorization Policy	Ise Node	Network Devic.
Apr 17, 2021 03:05:58.5...	✔		csmoper	Authentic...	CSM 4.22 >> Default	Authorization Policy	Ise30	CSM422

صقن ىلإ ریشث أطخ ةلاسر ،نامألا ةرادا > تاودأ دح ،CSM لیمع قیبطت ةمئاق نم 2. ةوطخلال رهظت نأ بجی زایتمالا



تانوڈالاً ءحص نم ققحتلل csmadmin باسح ماخذتساب 3 لى 1 نم تاوطخال رك 3 ءوطخال مءذتسمل اذل اهرى فوت مت يتل ءحصلا

اهحالصإو ءاطخال فاشكتسا

اهحالصإو نيوكتل ءاطخال فاشكتسال اهماءختسإ كنكمي يتل تامولعمل مسقلا اذه رفوي

ISE لى TCP غىرفت ءادأ ماخذتساب لاصتال نم ققحتل

نكرل ي ف ءءوومل ءثالثل طوطخال ءنوقي لى لقتناو ISE لى لوخدلا لفس 1 ءوطخال صىخشتل تاوؤا اءحالصإو ءاطخال فاشكتسا اءللم ءءو رسلال يولعل

ءءءو فلم مسإو فىضمل مسإ ءء Add+ ءء مء TCP تاىوظم ءء ءماع تاوؤا تحت 2 ءوطخال CSM. طقف IP ناوئع تالاصتإ قفءء ءمءتل اءراىءء ءىفصت لماعو ءءوئسمل او ءكبشلا لىغشتو ظفء ءء

Diagnostic Tools Download Logs Debug Wizard

General Tools

- RADIUS Authentication Troubl...
- Execute Network Device Com...
- Evaluate Configuration Validat...
- Posture Troubleshooting
- Agentless Posture Troublesho...
- EndPoint Debug
- TCP Dump**
- Session Trace Tests

TrustSec Tools

Add TCP Dump

Add TCP Dump packet for monitoring on a network interface and troubleshoot problems on the network as they appear.

Host Name *
ise30

Network Interface *
GigabitEthernet 0

Filter
ip host 10.88.243.42

E.g: ip host 10.77.122.123 and not 10.177.122.119

File Name
CSM_Tshoot

Repository
VMRepository

File Size
100 Mb

Limit to
1 File(s)

Time Limit
5 Minute(s)

Promiscuous Mode


Cancel Save Save and Run

بتك او لي عمل مدختم هجاو و CSM لي مقيبطت الى لوخدل لي حست ب مق 3. ةوخلال لوؤسمل دامت اناي ب


عدوتسمل الى هل اسرا مت دق PCAP فلم نأ نم دكأت و فاقلي رز دح، ISE الى ع 4. ةوخلال ددحمل

Refresh + Add Edit Trash Start Stop Download Filter

Host Name	Network Interface	Filter	File Name	Repository	File S...	Number o
<input type="checkbox"/> ise30.ciscoise.lab	GigabitEthernet 0	ip host 10.88.243.42	CSM_Tshoot	VMReposit...	100	1



ISE و CSM نيب حج انال لالصتال انم ققحتل لل PCAP فلم حت فا 5 ةوطخلال



يولي امم ققحت ، PCAP فلم ىل عتالخدم يا رهظت مل اذا:

1. ISE ةدق ىل ع "ةزهأل اءراا" ةمدخ نيكم مت م
2. CSM نيوكت ىل ع نميال IP ISE ناوع ةفاضا تم
3. هب حومسم (TACACS) طسوالا ققحتل ل اذ نم ف ةيامح راج ةوجو ةلا ف

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل