

لصاوتم لكش ب توص LSI UCS ئيهاهم ررصي

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تتسبب في تصدر خادم نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco بشكل مستمر.

المشكلة

يصدر خادم Cisco UCS صوت بشكل متواصل، وهذا الطراز صادر من مهابئ LSI RAID.

يمكنك عرض رموز صغير بطاقة LSI MegaRAID لتحديد التنبية المحدد. ارجع إلى [رموز صغير بطاقة LSI MegaRAID](#) في دليل RAID الخاص بخوادم Cisco UCS لعرض رموز صغير الصوت.

إذا لم يتم الإبلاغ عن محركات أقراص فاشلة بواسطة وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco، فقد تحدث هذه المشكلة بسبب مشكلة موضحة في خطأ البرنامج الثابت LSI MegaRAID هذا: LSIP200139764. ارجع إلى ملاحظات إصدار البرنامج الثابت [LSI Corp. MegaRAID](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الخطأ.

ملاحظة: يبلغ عن وجود عيب في وحدة التحكم في الوصول عن بعد (LSI) على أنه ثابت في البرنامج الثابت MegaRaid 21.0.1-0111 و 0110-21.0.1. تؤثر هذه المشكلة على أي بائع للخوادم يستخدم هذه المهابئات (على سبيل المثال، Dell و HP و Cisco).

الحل

إذا كنت ترغب في تجنب ترقية البرنامج الثابت LSI، فيمكنك إكمال الخطوات التالية لحل هذه المشكلة:

1. تثبيت MegaCLI. ارجع إلى [مستندات LSI](#) وميزة التنزيل لتحديد موقع الوثائق الخاصة بهذا الإجراء.

2. شغل هذا الأمر في MegaCLI من أجل إسكات الإنذار:

```
MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL #
```

كما يمكنك إسكات صوت الإنذار في الأداة المساعدة LSI MegaRAID BIOS Config. ومع ذلك، كن على علم بأن هذه العملية تتطلب إعادة تشغيل الخادم للوصول إلى WebBIOS. يوجد عنصر تحكم التنبية في خصائص وحدة التحكم.



Properties

Battery Backup	Present	Coercion Mode	1GB-way
Set Factory Defaults	No	S.M.A.R.T Polling	300 seconds
Cluster Mode	Disabled	Alarm Control	Disabled
Rebuild Rate	30	Patrol Read Rate	30
BGI Rate	30	Cache Flush Interval	4
CC Rate	30	Spinup Drive Count	2
Reconstruction Rate	30	Spinup Delay	12
NCQ	Enabled	Spin Down Delay Time	30 minutes

[Submit](#)[Reset](#)[Next](#)[Home](#)[Back](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل