Cisco لاامعأ تامولعم ةحول ىلع تاداەشلا ةرادإ

فدەلا

حمسي اذهو .ىمسملاا قداهشلاا عوضوم بسرح ماع حاتفم قيكلم قيمقرلاا قداهشلا دمتعت يذلا صاخلا حاتفملا اهمدقي يتلا تاديكأتلاا وأ تاعيقوتلا ىلع دامتعالاب قلوعملا فارطألل Cisco نم لامعألا تامولعم قحول موقت ،تيبثتلا دنع .دمتعملا ماعلا حاتفملا عم قفاوتي رايتخإ كنكمي .مداخلا عم ىرخألا تالاصتالاو بيولا نيمأتلا ايتاذ قعقوم قداهش ءاشنإب ،كلذب مايقلل .(CA) ققث قدصم عجرم لبق نم قعقوملا قداهشلاب قداهشلا هذه لادبتسإ ملي مايقرا عال .(CSR) قطساوب عيقوتلل (كSR) قداهش عيقوت بلط ءاشن ي

ةحول نع امامت لقتسم لكشب قباطملا صاخلا حاتفملاو ةداهش ءاشنإ رايتخإ اضيأ كنكمي قيسنت فلم يف صاخلا حاتفملاو ةداهشلا جمد كنكمي ،كلذك رمألا ناك اذإ .تامولعملا ماعلا حاتفملا ريفشت ريياعم.

تاقيسنت ىلع تلصح اذإ .طقف pem. قيسنت تاداەش Cisco نم لامعألاا تامولعم ةحول معدت عجرملا نم ىرخأ ةرم pem. قيسنت ةداەشل بلطلا وأ قيسنتلا ليوحتل جاتحت ،ىرخأ صيخرت قدصملا.

تامولعم ةحول ةكبش ريدم ىلع تاداەشلا ةرادإ ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا ەذە مدقت نم لامعالا Cisco.

قيبطتلل لباقلا جمانربلا رادصإ

• CBD <u>(ثدحألا ليزنت)</u> 2.2 | <u>(تانايب ققرو)</u>

Cisco لامعأ تامولعم ةحول ىلع تاداەشلا ةرادإ

CSR ءاشنإ

تامولعم ةحولل ةرادإلل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا ق**دامش < ماظن** رتخأ مث Cisco نم لامعأل.

Cisco Business Dashboard		
.	Dashboard	
<u></u>	Network	
000	Inventory	
	Port Management	
ξζ.	Network Configuration	>
Ţ	Network Plug and Play	>
Ą	Event Log	
Ċ	Reports	>
8	Administration	>
503	System	>



يف ةدوجوملا لوقحلا يف ةبسانملا ميقلا لاخداب مق *،CSR* بيوبتلا ةمالع يف .2 ةوطخلا ةداهشلا يف اهنيمضت متيسو ،CSR ءاشنإل ميقلا هذه مادختسا متيس .ضورعملا جذومنلا ق**لخي** ةقطقط .CA نم اهاقلتت يتلا ةعقوملا

Certificate

CSR:		
Note: Once the CSR has b	been created, the downloaded file should be sent to a Ce	ertificate Authority to have a certif
Common Name	Test	~
Country/region	US - United States	•
State	СА	~
City	Irvine	~
Drg	Cisco	~
Drg Units	Cisco Business	~
Email	ciscocbd@cisco.com	~
Subject Alternative Name	hostname.cisco.com	~

رتويبمكلا ىلإ ايئاقلت CSR فلم ليزنت متيس.

ل**يوزنت** رزلاا قوف رقنا ،ةيلاحلا ةداەشلا نم ةخسن ليزنتل (يرايتخإ) .3 ةوطخلا.

Cisco Business Dashboard

System

Certificate



ثيدحت بيوبتلا ةمالع ىلإ لقتنا ،هؤاشنإ مت يذلا CSR ثيدحتل (يرايتخإ) .4 ةوطخلا لوقحلا ىلع ةبولطملا تارييغتلاب موقي .**ايتاذ ةعقوم ةداهش** رايخ **ديدجت** رتخاو *قداهشلا* . **ظفح** قوف رقناو

Certificate		
Current Certificate Update Certifica	ate CSR	
2 Renew Self-signed Cert OL	Jpload Cert O Upload PKCS12	
Common Name	Test2	~
Country/region	US - United States	•
State	СА	~
City	Irvine	~
Org 3	Cisco	~
Org Units	Cisco Business	~
Start Date - End Date	Sep 21 2020 ~ Oct 21 2020	
Email	ciscocbd@cisco.com	~
Subject Alternative Name	hostname.cisco.com	~
4	Save Cancel	

نآلا كنكمي .كب ةصاخلا Cisco لامعأ تامولعم ةحول ىلع حاجنب CSR ءاشنإب نآلا تمق دقل ملإ هليزنت مت يذلا CR فلم لاسرا

قدصملا عجرملا نم ةعقوم ةداهش ليمحت

.تامولعملا ةحول ىلإ ەليمحت نآلا كنكمي ،CA نم عقوملا CSR مالتسإ درجمب

تامولعم ةحولل ةرادإلل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا **قداهش < ماظن** رتخأ مث Cisco نم لامعأل.

Cisco Business Dashboard		
.	Dashboard	
<u></u>	Network	
000	Inventory	
	Port Management	
ξζ.	Network Configuration	>
Ţ	Network Plug and Play	>
Ą	Event Log	
Ċ	Reports	>
8	Administration	>
503	System	>



.**ةداەش ليمحت** رز رتخأ ،*ةداەشلا ثيدحت* بيوبتلا ةمالع يف .2 ةوطخلا

Certificate
Current Certificate Update Certificate CSR
O Renew Self-signed Cert O Upload PKCS12
Drag and drop file here, or click to select from the filesystem
Upload Cancel

يف طبترملا صاخلا حاتفملا مادختساب ةداهش ليمحت كنكمي ،كلذ نم الدب **:ةظحالم** ءاغلإل رورملا ةملك ديدحت بجي .ويدارلل **PKCS12 ليمحت** رز رايتخاب PKCS#12 قيسنت رفوتملا *رورملا ةملك* لقح يف فلملا نيمأت.

Certificate	0	
Current Certificate	Update Certificate CSR	
O Renew Self	-signed Cert O Upload Cert	
Password	3	$\overline{}$
	Drag and drop file here, or click to select from the filesystem	
	Upload Cancel	

ةقطنملا رقنا وأ ،ةفدهتسملا ةقطنملا ىلع ةعقوملا ةداهشلا طاقسإب مق .3 ةوطخلا قيسنتب فلملا نوكي نأ بجي .**حتف** ىلع رقنا مث تافلملا ماظن ضارعتسال ةفدهتسملا .pem.



.**ليمحت** قوف رقنا .4 ةوطخلا

Certificate

Drag and drop file here, or click to select from the filesystem	

Cisco. نم لامعألاا تامولعم ةحول ةكبش ريدم ىلإ حاجنب ةعقوم ةداهش ليمحتب نآلاا تمق دقل

ةيلاحلا ةداهشلا ةرادإ

تامولعم ةحولل ةرادإلل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا م لامعالا Cisco نم Cisco نم لامعالا.

Cisco Business Dashboard		
.	Dashboard	
<u></u>	Network	
000	Inventory	
	Port Management	
ξζ.	Network Configuration	>
Ţ	Network Plug and Play	>
Ą	Event Log	
Ċ	Reports	>
8	Administration	>
503	System	>



ةيلاحلا ةداەشلا ضرع متيس .*ةيلاحل ةداەشلا* بيوبتلا ةمالع ىلإ لقتنا .2 ةوطخلا يداع صن قيسنتب.

Certificate



Certificate Detail

```
Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

6a:78:e1:66:cb:6a:b9:fe:d3:1a:e2:c2:3d:60:12:f1

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Sec

Validity

Not Before: Aug 11 00:00:00 2020 GMT

Not After : Mar 18 23:59:59 2021 GMT

Subject: CN=cbd.sbcenter.net

Subject: Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)
```

ليوزنت رزلاا قوف رقنا ،ةيلاحلا ةداەشلا نم ةخسن ليزنتل (يرايتخإ) .3 ةوطخلا.

Certificate



كب ةصاخلا Cisco لامعأ تامولعم ةحول ىلع حاجنب ةيلاحلا ةداهشلا قراداٍب نآلا تمق دقل.

ةيلات اتال القمل عجار ،تاداهشلا نع تامول عملا نم ديزمل:

- <u>Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول مادختساب صيخارتلا ريفشت Let's مادختسا</u> •
- <u>نم ققحتلاو Cisco نم لامعألا تامولعم قحول مادختساب تاداهشلا ريفشت Let's مادختسا</u> <u>DNS</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما