

FindIT Network Probe ةصاخلا تامولعمل ةحول ةرادا

فدهلا


كلذكو ةكبشلا اءا ضرع Cisco FindIT Network Probe في تامولعمل ةحول كل حيتي درجم ةرورضل اوطلخا ذاخا كل حيتي امم، يلعلل تقولا في اءب ةلصتملا ةزهجالا لكش ب. يموسر لكش في تانايل بال ضرعل تاجدولا مادختسا متي. ةكبشلا ةلاح ىرت نا ه Traffic و Device Client Count و WLAN Client Count و Device Health نإف، يضارتفا يتلا تامولعمل رايتخاب اءه صيصخت نكمي. تامولعمل ةحول في ةضورعمل رصانعل اقفو تامولعمل ةحول طيطلخت ريغت نكمي امك. نيرخالا اءاخا اءانثا طقف اءضرع ديرت هلصفت امل.

FindIT Network Probe في تامولعمل ةحول ةرادا ةيفي كحوضوت ىلا لاقملا اءه فدهي مئيل ةزهجالا ىلع اءنيوكت مت يتلا ةرورضل تاءاعلا لعللاب لكي دل نا ضررت في FindIT Network Probe ةطساوب اءفاشتكا.

FindIT Network Probe ةصاخلا تامولعمل ةحول ةرادا

ديء ةءءاو رصنع ةفاضا

FindIT Network ةرادا ةيموسرلا مدختسمل ةءءاو ىلا لوخدلا ليجستب مق. 1. ةوطخلا تامولعمل ةحول رءخا مء Probe.



. بولسا ريرحت نيكم ةنوقيأ رقنا. 2. ةوطخلا



دېدج مډختسم ټهجاو رصنع ټفاضا ټنوقپا ىلع رقنا 3. ټوطخال



يه تاراخال. اهتفاضا ىلجا تحت يتلا رصانعلا قوف رقنا 4. ټوطخال


Add new widget










- Device Client Count** Displays wap router or switch connected client count bar chart
- Device Health** Check device health
- Network Client Count** Displays network connected client count with bar chart
- Traffic** Monitoring traffic status

Close


- Device Client Count — زاھجال ټلصتملا ټفيضملا تائپلا ددعلا اينايب امسر ضرعي — ٥ او قئاقد 5 او ١٠ او قئاقد 10 لصلتم طقف دحاو ليمع دجوي، لاثملا اذه في. دحاو موي او ني تعاس او ١٠ او قئاقد 10




- زاھجال ټلا نأ ینعي رضخال نوللا. زاھجال نولب زاھجال ټلا ىل ريشي — زاھجال ټحص — زاھجال ټلا نأ ىل یدامرلا ريشي. ريذحتلا ټلا في زاھجال نأ ىل ىللاق تربلا ريشي. ټي داع ټلصتم ريغ.

Device Health 	
Device	Health
switch1f47a8	
RV130W	
switche6f4d3	
switche6fa9f	
WAP150	
wap0c0d40	
wap0c0dd0	
wap0ca750	
wap0cad90	
wap6859c0	
switch12ccde	


- ةرتف يف ةكبشلاب ةلصتملا ةزهجالا ددعل اينايب امسر ضرعي — ةكبشلا ءالمع ددع قئاقد 10 وأ قئاقد 5 وأ ةقئقد لك شيدحت ىلع ةلصولا هذه طبض نكمي .دادعإلا ةقباس دحاو موي وأ نيئعاس وأ ةعاس وأ



- زاهج لل ةددحم ل ةهجاو ل اىل ع رورم ل ة كرح ق ف د ت ل اى ن اى ب ا م س ر ض ر ع ي — رورم ل ة كرح ، دحاو موي لى ل ة دحاو ة ق ي ق د ن م اذ ه م د خ ت س م ل ة ه جاو ر ص ن ع ث ي د ح ت ل د ع م ح و ا ر ت ي ن ا ن ك م ي ، ن ك م ي ا ل و ة د ح م ة ي ن م ز ة ر ت ف ل ت ا ن ا ي ب ل ا ض ر ع ط ق ف ن ك م ي ، ك ل ذ ع م و . د ا د ع ا ل ا ب س ح ك ل ذ و ا ه ب ق ع ت .



ظ ف ح ة ق ط ق ط . 5 ة و ط خ ل ا



حاجنّب تامولعملما ةحول ىلإ مدختسم ةهجاو رصانع ةفاضاب نآلا تمق دق نوكت نأ بجي.

ةجدو ةلازا

هل مدختسم ةهجاو رصنع لك . تامولعملما ةحول ميظنتب كل حامس لل تاجدولا ةلازا نكمي عبتا . مدختسم ةهجاو رصنع ةنوقيأ ةلازاو ، تادادعإ ، ةشاشلا علم ، ريغصت ، ريغت عقوم . مدختسم ةهجاو رصنع ةلازال تاوطخل هذه


اهتلازا مزلي يتلا ةجدولا رتخأ . 1. ةوطخل

ريرتلا عضو نيكمت ةنوقيأ رقنا . 2. ةوطخل



. مدختسمالما ةهجاو رصنع ةلازا ةنوقيأ رقنا . 3. ةوطخل

Device Client Count ةهجاو رصنع ةلازا متت ، لاثملا اذه يف : **ةظحالم**



ظفح ةنوقيأ رقنا . 4. ةوطخل




حاجنّب تامولعملما ةحول نم مدختسم ةهجاو رصنع ةلازا نآلا كليل بجي.

تامولعملال ةحول طي طخت ريغت

ريحتاللا عضو ني كمت ةنوقي أرقنا 1. ةوطخال



تادادعال ةنوقي أرقنا 2. ةوطخال




م تي، لاثمالا اذه في .ناونعلا ل قح في دي دجالا ططخملل مسا لخدا (ي رايتخا). 3. ةوطخال
تامولعملال ةحول مادختسا

Title


Dashboard

Structure


12:6-6




12:6-6:12




3-6-3




3-9(6-6:12)



4-8



6-6



Close

3- رايخ | متي ، لاثملا اذه في . هلضفت يذلا طي طختلا رزرقنا ، لكهلا تحت 4. ةوطخلا

9(6-6:12).

Edit Dashboard



Title

Dashboard


Structure

12:6-6

Middle

Large

Small




12:6-6:12

Middle

Large

Small



3-6-3

Middle

Large

Small




3-9(6-6:12)

Middle

Large

Small




4-8

Middle

Large

Small




6-6

Middle

Large

Small




Close

"قالغ" قوف رقنا 5 ةوطخال

نوكي نأ جاتحي نأ ةعطقال تترتخأ، بولسأ ريرحتال لىل ع لازي ال امنيب (يراي تخأ). 6 ةوطخ
تلقن.

هناكم لىل ةجدول بحسا م ث اطوغضم ةجدول ع قوم ريغت ةنوقيأ قباو رقنا 7 ةوطخال
ديدل.




ظفح ةق طوط 8. ةوطخال



حاجنب تامولعمل ةحول طيطخت ريغت نألا كليل بجي.

ةزهجال ددع مدختسم ةهجاو رصنع ةرادا


في ةلدسنملا ةمئاقلا نم هب صاخلا ءالمعل ددع ضرع بجي يذلا زاهجال رتخأ 1. ةوطخال زاهجال لصتم دحاو فيضم كانهو، wap0c0dd0 رايتخا متي، لاثملا اذه




ةنوقيأ قوف رقنا، ةزهجال ددع مدختسم ةهجاو رصنع ءافخال (يرايتخا). 2. ةوطخال مدختسملا ةهجاو رصنع ريغت



ةنوقيأ قوف رقنا ،Device Client Count ةهجاو رصنع مچح طبضل (يراي تخا). 3 ةوطخلا
Fullscreen مدختسم ةهجاو رصنع



تاداعإل ةنوقيأ لعل رقنا ،ةجدول ل صاف شي دحتو مسالا ريغت ل (يراي تخا). 4 ةوطخلا



مسالا .ناونعل ل قح يف مدختسم ل رصنع ل دجل ل مسالا ل خدأ (يراي تخا). 5 ةوطخلا
"ةزهجالءال مع ددع" وه مدختسم ل رصنع ل ل يضارتفالا

Device Client Count ×

Title

Interval:

[Close](#)

"ينمزلا ل صافلا" ةلدسنم ل ةمئاقلا نم شي دحت ل ل ينمزلا ل صافلا رتخأ. 6 ةوطخلا
1h وه يضارتفالا دادعإل

Device Client Count



Title

Device Client Count

Interval:

1h

1m

5m

10m

1h

2h

1day

"قالغ" قوف رقنا 7. ةوطخل

Device Client Count



Title

Device Client Count

Interval:












1h

Close


حاجن ب Device Client Count ةهجاو رصنع ةرتفو مسا ريغت نأل كئل ع بچي

إراد Device Health Widget


و ةلحال لثم زاهاج ليصافت ضرعل "زاهاج ةيامح" زمر قوف سواملا كي رحت ب مق 1. ةوطخل
MAC ناونعو زاهاجال عون و ةلحال يوتسم و ةيتركمرملا ةجالعمل ا ةدحو لمح و Hostname

Device Health		
Device	Health	
switch1f47a8		Status: Normal Hostname: switch1f47a8 CPU Load: 5 Status Level: Normal Device Type: Switch MAC Address: 0C:27:24:1F:47:A8
RV130W		
switche6f4d3		
switche6fa9f		
WAP150		
wap0c0d40		
wap0c0dd0		
wap0ca750		
wap0cad90		
wap6859c0		
switch12ccde		

ةنوقيأى لىل رقنا ،زاهال ةيامح مدختسم ةهجاو رصنع ءافخال (يرايخا). 2 ةوطخال مدختسمل ةهجاو رصنع ريغصت



ةهجاو رصنع ةنوقيأى لىل رقنا زاهال ةيامح مكحت رصنع مچح طبضل (يرايخا). 3 ةوطخال ةلمالك ةشاشال مدختسم



زاهال ةيامح ةهجاو رصنع لىل ءاداعل قوف رقنا (يرايخا). 4 ةوطخال

Device Health



اذه يف .ن/اونعلا ل قح يف مدختسملا رصنع ل دي دجال مسالا لخدأ (يراي تخإ). 5 ةوطخلال Device Health. وه مدختسملا ةهجاو رصنع مسا ، لالملا

Device Health



Title

Device Health

Health Check

Device health check measured the CPU utilisation of the device every 5 minutes.

Close

"قالغ" قوف رقنا 6 ةوطخلال.

Device Health



Title

Device Health

Health Check


Device health check measured the CPU utilisation of the device every 5 minutes.

Close


حاجنب Device Health Widget تادادعإ ربيغت نأل الكيلع بجي.

WLAN ءالمع ددع مدختسم ةهجاو رصنع ةرادإ


ةنوقيأ قوف رقنا ، WLAN ةكبش ءالمع ددع ةهجاو رصنع ءافخال (يراي تخإ). 1 ةوطخلال مدختسملا ةهجاو رصنع ربيغت.



ةيكلساللة لةلحمللة ةكبشلال ءال مع ددع مكحت رصنع مءء ةدازل (يرايءا). 2. ةوطلال FullScreen مدءءسم ةءءاو رصنع ةنوقيا قوف رقنا، (WLAN).



WLAN ءال مع ددع ةءءاو رصنع يف ءاداءءال زمر لء رقنا. 3. ةوطلال



لا تمل اذه في WLAN ةكبش ءالمع دد ةجدول اديج امسا لخدأ (يراي تخا). 4 ةوطخلا
WLAN ءالمع دد ي مسي

Network Client Count ×

Title
WLAN Client Count

Interval:
1h ▼

[Close](#)

م تي، لا تمل اذه في ةلدس نمل ةمئاق لا نم ينمزل ل صافلا رتخأ (يراي تخا). 5 ةوطخلا
1h راي تخا

Network Client Count ×

Title

WLAN Client Count

Interval:

1h

1m

5m

10m

1h

2h

1day

"قالغ" قوف رقنا 6. ةوطخل

Network Client Count ×

Title

WLAN Client Count


Interval:

1h


Close

حاجن WLAN ءالمع ددع ةهجاو رصنع ةرتفو مسا ربيغت نآلا كليلع بجي


رورملا ةكرح مدختسم ةهجاو رصنع ةرادا




ههجاو رصنع ريغصت ةنوقيأ رقنا ،رورملا ةكرح مكحت رصنع يفخي نأ (يرايخا). 1. ةوطخلا رورملا ةكرح مكحت رصنع ىلع مدختسملا



ههجاو رصنع ةنوقيأ رقنا ،رورملا ةكرح مكحت رصنع مجح ةدايزل (يرايخا). 2. ةوطخلا FullScreen مدختسم



رورملا ةكرح مكحت رصنع يف تادادعلا ةنوقيأ ىلع رقنا. 3. ةوطخلا



رورملا ةكرح نيغي تيچديو ،لاثم اذه يف .ناونعلا لقح يف ةجدولا مسا لخدا. 4. ةوطخلا

Traffic



Title

Traffic

Interval:

10m

Close

م ت ي ، ل ا ث م ل ا ذ ه ي ف . ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ي ن م ز ل ل ا ل ص ا ف ل ل ر ت خ ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 5 ة و ط خ ل ا 1h ي ه ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا ة م ي ق ل ل م . 10 ر ا ي ت خ ا

Traffic



Title

Traffic

Interval:

1h

1m

5m

10m

1h

2h

1day

"ق ا ل غ ا" ق و ف ر ق ن ا . 6 ة و ط خ ل ا

Traffic



Title


Traffic

Interval:


10m

Close

في هبة صاخلة تانايبل رورم كرح ضرع مزلي يذلا زاهجال رتخأ (يراي تخأ). 7. ةوطخل
1f47a8 حات فم تر تخأ، لاثم اذه في . ةلدسنملا ةمئاقلا نم ينايبل مسرلا



في هبة صاخلة تانايبل رورم كرح ضرع مزلي يتلا ةهجال رتخأ (يراي تخأ). 8. ةوطخل
نم نراق ل ل gi1 ل رورم كرح تر تخأ، لاثم اذه في . ةلدسنملا ةمئاقلا نم ينايبل مسرلا
1f47a8 حات فم



حاجت ب رورم لة كح م كحت رصنع تادادع| نألا تريغ دق نوكت نأ بجي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا