

تاهجوم الـ ىلـع دعب نع ليجستال نيوكت RV160 و RV260

فدهال

نمضتت. ةكبشال لكاشم حيحصت يف ةلاعف ةادأ دعب نع ليجستال نيوكي نأ نكمي
مداخ وينورتكلل ديربوي لحم مداخ: يلي ام RV160x و RV260x زارطال ىلـع لـجسـال تاراخي
ىلـع دعب نع لوخدلا ليجست دادع| يف ةدوجومال تاوطخلال لاقملا اذه حضوي. دعب
هذه تناك اذا ام ديدحت يف كتدعاسم ل اي فاضا اقايس كل رفونس، ءدبلا لبق RV160W.
ال ما كصخت ةلاقملا

تابلطتملا

- RV160X [ةرادال ليلدب طابترا]
- RV260X [ةرادال ليلدب طابترا]
- نيعم IP ناوئب، اقبسم هنيوكت مت syslog ةياهن ةطقن وا مداخ

دعب نع ليجستال مدختسي نم

ءاشن اىلـع ضعبال ىعسي. سانل نم ةفلتخملا عاونال اضعبل ةلاقملا هذه نوكتس
صخش ىلـع اذه قبطني دق وا. دعب ةكبش عقوم و RV160x/RV260x ني ب "تاناي ب راسم"
نع شحبت دق، اثلث. ةكبش ةياهن ةطقن وا ةيلخاد ةكبش ىلـع لـجسـال لسري ام
ليلحت وه دعب نع ليجستال نم ضرغل. يجراخ دوزم لالـخ نم ايجمر ب كـتـكـبـش يف عاديال
بـيـقـنـتـال يف ةثيدح تايـنـقـتـب ةناعتسالابو. اهنـيـزـخـت وا اهـتـبـقـارم وا لـجـسـال تايـوتـحم
نم ةريصلال صالختس ايمدقم ءالوه لثم عسوب حبصي، تانايبل نع
طخ" تاجايتح انا، ايجراخ ما ايلخاد تالـجـسـال نيـزـخـتـب موقت تنك اءوس. تالـجـسـال
ةفلتخم تارابتعا اهل "بيبانال

نكلو. ههجوت امنيا بطحال شرسي، سيسيئرلا ءاملال طخ ريبك دح ىلـع هبشي بوبنال اذه
عضول ثلاث فرط مادختس سانل اضعب راتخي، تالـجـسـال هذه نم ةميـق صالـخـتـسال
اهقايـس يف تالـجـسـال

دعب Syslog مداخ دادع| متي مل اذا

ضعب انه، رخالال ىلـع امه دحا يـصـون نل. دعب نع syslog مداخ دادع ايلـولـجـال نم ديدعلا كانه
ةديـجـال تاراخيـلـع ضعبـل طبـاورـلـا

- [AWS ىلـع اهل اسرل مت يـتـلـا Cisco Umbrella تالـجـس](#)
- [Red Hat نم Syslog مداخ](#)

دعب نع ليجستال نيوكت

لوخدلا ليجست > ماظنل نيوكت قوف رقنا، هجوملا ىلـع لوخدلا ليجست دعب 1. ةوطخلال



Getting Started



Status and Statistics



Administration



System Configuration

1

Initial Router Setup

System

Time

Log

2

Email

User Accounts

User Groups

لجسلا تادادع! ناوع نمض نيكم ت راي تخالالا ةناخ قوف رقنا 2. ةوطخال



Log

Log settings

Log:

 Enable

Log Buffer:

1024

KB (Range: 1-4096, Default: 1024)

Severity:

Notification

Category:

 All Kernel System Firewall Network VPI Users Wireless PnP

Save to USB Automatically:

 Enable

ديدحت فلتخييس .ريثأتلل نم ةفلتخم تايتوسم ةينامث تالجسلا قاطن 3. ةوطخلا يوتحت يتللا لئالذلا نا ،تقوللا عم ركذت .كضارغأل تامولعمللا نم ةبسانملا ةيمكلا لعلع ال طلال هاندأ رظنا .ةيادبلا يف عقوتت دق امم ربكأ ومنت نا نكمي تالجس لعلع اريثأت رثكاللا لئالذلا نم ةفنصملا ةمئاقلا

1. اءالصال ءاطخال فاشكتسال ،تامولعمللا نم رذق ربكأ ليجست - ءاطخال اءيحصت .
2. ءادال مدع لعلع رثوت لئالذلا - تامولعمللا .
3. ةيمهأ تاذ نكلو ةيداع ءلاح - راطخا .
4. اطخال ءضو لئالذلا رطخ يف نكلو لئالذلا - ريدحت .
5. اطخال ببسب ءزيملا وأة في طوللا لئالذلا لوصول نكمي ال - اطخ .
6. ءرح - ءرح فورظ .
7. يروف ءارءا ذاختا مزلي - هيبنت .
8. هيللا لوصول رذعتي وءام ادختسال لئالذلا لبق ربيغ زاهال - ئراط .

طاشنبا تالجسلا لمعت تنك اذا طقف ءاطخال اءيحصت نيكم تب مق :ءطءالم



RV160W-Rv160

Log

Log settings

Log: Enable

Log Buffer: 1024

Severity:

Category:

Save to USB Automatically:

Notification ▼

Emergency
Alert

Critical
Error

Warning

Notification

Information
Debugging

Email Server

نم ك تاچاي تحا ي ف اه بلط كنكمي نكلو، انه ددحمل تاداعإل لو ح ايئاقتنا نك: **عظالم** عبرجتال لالخ.

ةعجارملا نم ردقلا سفن عرفلا اذ ف ةدراول ىرخألا تارارقلا بلطتتو. 4 ةوطخلا هاندح ام وهو، يضا رتفا لكشب يه ددحمل تائفلا لك. ةيئاضقلا

1. ةاون
2. ماظنلا
3. ةيامحل رادج
4. ةكبشلا
5. VPN
6. OpenVPN
7. نومدختسملا
8. يكلسال
9. PnP

Category:

All Kernel System Firewall Network VPN OpenVPN
 Users Wireless PnP

قوت ،تالجلسلا ليلحتل اثلاث افراط مدختست تنك اذا تائفلا ي اديدت دنع :**عظالم**
اهنيمضت متيس يتل تائفلا ديدحتل مهبة صاخلا قئاثولا نم

ةناخ قوف رونا م .(انكم كلذناك اذا) ءحفصلا لفسا الى ريرمتلاب مق 5 ءوطخلا
ةديعبلا *syslog* مداوخ ناووع لفسا نيكم ت رايتهالا

Remote Syslog Servers

Syslog Servers:

Enable

Syslog Servers 1:

Syslog Servers 2:

ديعبلا مداخلل IP ناووع لخدأ 6. ءوطخلا

Remote Syslog Servers

Syslog Servers:

Enable

Syslog Servers 1:

192.168.4.25

(1.2.3.4, abc.com or fe08::10)

Syslog Servers 2:

(1.2.3.4, abc.com or fe08::10)

تافل ميسلستل ءحلاص ءياهن ءطقن دعب نع ليجستلا مداخ نوكي نا بجي :**عظالم**
syslog.

اي فاضا IP ناووع فضا ، راركتلل (يرايتهالا) 7. ءوطخلا

Remote Syslog Servers

Syslog Servers: Enable

Syslog Servers 1: (1.2.3.4, abc.com or fe08::10)

Syslog Servers 2: (1.2.3.4, abc.com or fe08::10)

نېوكتلا لامكإل قېب طت قوف رقنا 8. ةوطخلا

cisco(admin) English ? i ↗

config > config ليغشت نم نېوكتلا ظفح نم دكأت 9. ةوطخلا

رارقلا

تالچسلا لاسرلا RV160x/RV260x تاهجوملا هيچوت ةعجارمب انمق ، اذه نېوكتلا ليلدي ف الو ، طيشنتلا دعب ال تالچسلا عاشنإ متي ال هنا طحال IP. ناونع ربع ةياهن ةطقن ليل ةيحر ةقيرطب اهؤاشنإ متي .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل