

# RV110W ىل ع ي ددرتلا قاطنلا ةرادا

## فدهلا

لمع ي RV110W نأ ن مكأتلل .تقولو ربع تانايبلا لقن لدعم وه ي ددرتلا قاطنلا ي ددرتلا قاطنلا تادادع| نيوك ت مهملا نمف ،ةعرب

RV110W ىل ع ي ددرتلا قاطنلا تادادع| ةرادا ةي في ك مدختسم لل لاقملا اذه حضوي

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- RV110W زارطلا

## ةيئارجا تاوطخ

> ةمدخلا ةدوج رايخال بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا نيوكتلا ةادا مدختسا 1. ةوطخلا ي ددرتلا قاطنلا ةرادا ةحفص حتف متي .ي ددرتلا قاطنلا ةرادا

يف تاريخي غتلاب حامس لل نيكمتملا ع برم دح ،ي ددرتلا قاطنلا ةرادا ني مي ىل 2. ةوطخلا ي ددرتلا قاطنلا تادادع

### Bandwidth Management

**Setup**

Bandwidth Management:  Enable

**Bandwidth**

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	10240	40960

**Bandwidth Priority Table**

<input type="checkbox"/>	Enable	Service	Direction	Priority
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

ك.لذ دن تانايبلا هجوملا لاسرا لدعم لخدأ ،(Kbit/sec) مداخل دومع ي في 3. ةوطخلا

تانايبلا هجوملا يقلت لدعم لخدأ ،(Kbit/Sec) طباهلا هاجتالا دومع ي في 4. ةوطخلا

## Bandwidth Management

### Setup

Bandwidth Management:  Enable

### Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

#### Bandwidth Table

Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	<input type="text" value="10240"/>	<input type="text" value="40960"/>

#### Bandwidth Priority Table

Enable Service

No data to display

Add Row

Edit

Delete

Service Management

Save

Cancel

اهل هاجت لرمال اغل و تاريخت لظفح لظفح قوف رقنا 5 ةوطخل

اهرحت و امدخل ةيول و افاضا

## Bandwidth Management

### Setup

Bandwidth Management:  Enable

### Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

#### Bandwidth Table

Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	<input type="text" value="10240"/>	<input type="text" value="40960"/>

#### Bandwidth Priority Table

Enable Service

No data to display

Add Row

Edit

Delete

Service Management

Save

Cancel

رايتخالال ةناخ ددح وأ، ةديدج ةمدخ ةيولوأ ةفاضال **فص ةفاض** قوف رقنا 1. ةوطخال  
ةمدخال ةيولوأ ريحتل ريحت قوف رقناو ةمدخال ةيولوأ راسيلا يصقأ يف ةدوجومل  
هذه.

ةمدخال ةيولوأ نيكمتل نيكمتل ع برم ددح 2. ةوطخال

اهتايولوأ ديحتل ةمدخ رتخأ، "ةمدخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 3. ةوطخال

اهفدح وأ اهريحت وأ ةمدخ ةفاضال **ةمدخال ةراد** قوف رقنا: **ةطخال**

ملتست وأ لسرت ةمدخال تناك اذا ام رتخأ، Direction ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخال  
تانايب.

ةمدخال ةيولوأ يوتسم رتخأ، "ةيولوأ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخال

اهلهاجتل **رمألا عاغل** وأ تاريغتلا ظفحل **ظفح** قوف رقنا 6. ةوطخال

## **ةمدخال ةيولوأ فذح**

ةمدخال ةيولوأ راسيلا يصقأ يف ةدوجومل رايتخالال ةناخ ددح 1. ةوطخال

ةمدخ ةيولوأ ةلازال **فدح** قوف رقنا 2. ةوطخال

اهلهاجتل **رمألا عاغل** وأ تاريغتلا ظفحل **ظفح** قوف رقنا 3. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل