

# طيسبلا تاكبشلا ةرادا لوكوتورب نيوكت RV215W ىلع (SNMP)

## فدهلا

همادختسا متي قيبطت ةقبط لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب  
ءادا ةرادا ةكبشلا يلوؤسم ةطساوب SNMP مادختسا متي. اهتبقارمو ةكبش ةرادا  
فلأتت. ةكبشلا تايئاصح اعمجو اهحيحصتو ةكبشلا لكاشم فاشتكاو ةكبشلا  
ةزهجا يه ةرادملا ةزهجالا. ةكبشلا ريذمو ءالكولوا ةرادملا ةزهجالا نم ةرادملا SNMP  
نايك وه ةكبشلا ريذم. رادم زاهج ىلع SNMP جم انرب وه ليمعلا. SNMP ةزيم ىلع ةرداق  
SNMP ريذم جم انرب تيبتت مدختسملا ىلع بجي. SNMP ءالمع نم تانايبلا لبققتسي  
SNMP تامالع اعضرعل v3.

RV215W ىلع SNMP نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

RV215W زارطلا.

## جماربلا رادصا

•1.1.0.5

## SNMP نيوكت

SNMP > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ءوطخلا  
SNMP: ءحفص حتف متي

## SNMP

### SNMP System Information

SNMP:  Enable

Engine ID: 80000009033CCE738E0126

SysContact: contact contact@email.com

SysLocation: 3rd floor Rack #3

SysName: router8E0126

### SNMPv3 User Configuration

UserName:  guest  admin

Access Privilege: Read Write User

Security level: Authentication and Privacy

Authentication Algorithm Server:  MD5  SHA

Authentication Password: .....

Privacy Algorithm:  DES  AES

Privacy Password: .....

### Trap Configuration

IP Address: 192.168.1.100 (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Port: 162 (Range: 162 or 1025 - 65535, Default: 162)

Community: community1

SNMP Version: v1

Save

Cancel

## SNMP مازن تام ولعم

### SNMP System Information

SNMP:  Enable

Engine ID: 80000009033CCE738E0126

SysContact: contact contact@email.com

SysLocation: 3rd floor Rack #3

SysName: router8E0126

RV215w لى SNMP نى وكتب حامس لل SNMP ل قح ي ف نى كمت نم ق قحت 1. ووطخا

م تي. كرحم ل فرعم ل قح ي ف RV215W ب صاخ ل لماع ل كرحم ل فرعم ضرع م تي: **عظالم**  
ديرف لكش ب ةرادم ل ةزه ل لى عءالم ل فى رعتل كرحم ل تافرم مادختسا


ةعئاشلا تاسرامملا نم SysContact لقح يف ماطنلا لاصتا ةهجل امسا لخدا 2. ةوطخل ماطنلا لاصتا ةهجب ةصاخلا لاصتالا تامولعم نيمضت

SysLocation لقح يف RV215W ل يلعلال عقوملا لخدا 3. ةوطخل

SysName لقح يف RV215W فيرعتل امسا لخدا 4. ةوطخل

ظفح ةقطق 5. ةوطخل

## مذختسم نيوكت SNMPv3



يف هنيوكتل بولطملا باسحلل عم قفاوتي يذلا ليلدابتلا رزلا قوف رقنا 1. ةوطخل لوصولا زايتما لقح يف مذختسملل لوصولا زايتما ضرع متي Username لقح

• ءارقل تازايتماب طقف فيضلا مذختسملا عتمتت — Guest

• ءاتكل او ءارقل تازايتماب لوؤسملا مذختسم عتمتت — Admin

مادختسلا متي . بولطملا نيومتلا رتخا نامألا يوتسم ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخل اهترادا أو SNMP تازيم ضرعب نيومذختسملل حامسلاو ةقداصملا ةقداصملا SNMP ةزيم لعل نامألا ةدايزل همادختسلا نكمي رخاا فم يه ةيصوصخلا

و ةقداصملا رورم ةملك مذختسملا بلطتت ال — ةيصوصخلا او ةقداصم دجوت ال . ةيصوصخلا

• طقف ةقداصملا مذختسملا بلطتت — ةيصوصخلا مدعو ةقداصملا

• لبق نم ةيصوصخلا رورم ةملك و ةقداصملا نم لك مزلي — ةيصوصخلا او ةقداصملا مذختسملا

قباطملا ويدارلا رزىل رقنا ، ةقداصملا نمضتت نامألا يوتسم ناك اذا 3. ةوطخل متي . ةئجت ةلاد ةيوزراوخل هذه . ةقداصملا ةيوزراوخل مدخال لقح يف بوغرملل مدخالل ةصصخم تب ةلاسر لىل حيتافملا ليوحتل ةئجتل فئاظو مادختسلا

• MD5 — Message-Digest 5 (MD5) ةرابع ذخت ةيوزراوخل نع ةرابع 128 لخالل تب

• SHA — ةلاسر صخلم جتنتو الاخدا ذخت ةيوزراوخل يه (SHA) ةنمألا ةئجتل ةيوزراوخل — 160 لخالل تب

• ةقداصملا رورم ةملك لقح يف نيومذختسملل رورم ةملك لخدا 4. ةوطخل

يذلل ويدرلل رز قوف رقفنل ؁ ةيصوصخلل نمضتي ناملل ةوتسم نل ةل ةوطخلل ةيصوصخلل ةيمزرلوق لقل ةبوللطملة ةيمزرلوقلل عم قفولتي.

ةقيرطلل مءءءسء ريفشء ةيمزرلوق وه (DES) ءانايبل ريفشء راي عم — DES . AES نم عرسأ لكشب DES ةيمزرلوق لمءء . اهريفشء كفو ةللسر ريفشءل اهل فن

ءفلءءم قيرط مءءءسء ريفشء ةيمزرلوق وه (AES) مءقءملا ريفشءل راي عم — AES . نم انامل رءكأ ريفشء ةيمزرلوق AES لءءي اءه . اهريفشء كفو ةللسرلل ريفشءل DES .

ةيصوصخلل رورم ةملك لقل ةي مءءءسءم لل ةيصوصخلل رورم ةملك لءأ . 6 ةوطخلل

ظفء ةقءقء . 7 ةوطخلل

## ةمئلالملا نيوكء

زاهءل ةمئلالملا مءرءس . ماطنلل ءاءء نء ءالبل مءءءسء SNMP لئللسر ءاشنل مءي ءءب ءكشب لل ريم رءءء ءلل ءكشب لل ريم لئل SNMP ةللسر لئللسر راءملا ماطن .

**Trap Configuration**

IP Address:  (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Port:  (Range: 162 or 1025 - 65535, Default: 162)

Community:

SNMP Version:

IP ناونء لقل ةي هيل ةمئلالملا ءاملءل ءللسر مءيس ةل ءل IP ناونء لءأ . 1 ةوطخلل

لقل ةي هيل ةمئلالملا ءاملءل ءللسر مءيس ةل ءل IP ناونءل ءفنملا مقر لءأ . 2 ةوطخلل ءفنملا .

عمءءءملا لقل ةي ةمئلالملا ريم اهيل ءمءنل ءلل عمءءءملا ةللسل لءأ . 3 ةوطخلل لبل نم هملءءس ءمءي . رورم ةملك لمءء ةي صن ةللسل ةي ه عمءءءملا ةللسل ءكشب لل ريم و ليمء نيل ةللسرمل لئللسرلل ءقءاصملا SNMP .

سئل SNMP ءءيصم راءل نل ةل ءق قيبءءلل البلق لقلل اءه نوكي : **ءظءالم** 3 راءل

ةمئلالملا لئللسرل SNMP ريم راءل رءءل ، SNMP راءل ءلءسنملا ةمئلالملا نم . 4 ةوطخلل SNMP .

ةمئلالملا لئللسر ءقءاصملا عمءءءملا ءللسل مءءءسئي — v1 .

ةمئلالملا لئللسر ءقءاصملا عمءءءملا ءللسل مءءءسئي — v2c .

ةمئلالملا لئللسر ءقءاصملا ءرفشم رورم ءاملء مءءءسئي — v3 .

ظفء ةقءقء . 5 ةوطخلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا