

# طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب نيوكت RV325 VPN و RV320 تاهجوم ىلع (SNMP)

## فدهلا

همادختسا متي قيبطت ةقبط لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب ةصاخلا ةطشنألا تالچس عيمجب SNMP ظفتحي. اهتبقارمو ةكبشلا رورم ةكرح ةرادا تالكشمل ردم ىلع ةعرسب روثلال في كتدعاسمل ةكبشلا في ةفلتخمل ةزهجالاب وأ SNMPv1/v2c نيكمت كنكمي، VPN RV32x هجوم ةلسلس في. ةجالحا دنع ةكبشلا في ةكبشلا بوغرملا ةادألا ىلع لوصحلل تقولا سفن في امهيك وأ SNMPv3.

VPN RV32x هجوم ةلسلس ىلع SNMP نيوكت ةيفيك حرش وه دنتسمل اذه نم فدهلا.

## قيبطتل لباقلا زاهجلا

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم.
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا.

## جماربالا رادصا

v1.1.0.09

## SNMP نيوكت

> **ماظنلا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلال SNMP:** ةحفص حتف متي.

### SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Enable SNMPv3

ماظنلا مسا لقح في فيضملا مسا لخدأ 2. ةوطخلال

في هب ةصاخلا لاصتالا تامولعم وأ هجوملا نع لوؤسملا صخشلا مسا لخدأ 3. ةوطخلال  
ماظنلا لاصتالا هج لقح

مماظنللا عقوم لقق يف هجوملل يلعلال عقوملا لخدأ 4. ةوطخل

لدعت ال مماظنللا عقومو مماظنللا لاصتا ةهح يلقح يف اهلاخدا مت يتلا تامولعمل: **مماظنللا** هجولضفاً لعل كتزهجا ةرادا يف ةدعاسم لل بغرلا بسح مهلاخدا كنكمي. زاهجلا كولس لاصتا ةهح لقق يف فتاه مقرر نيحضت بوغرمل نم دجت دق، لاثملا لابس لعل (مماظنللا).

عمتجم مسا لقق يف ليمعلل هيلإ يمتني يذلا ةمئالملا عمتجم مسا لخدأ 5. ةوطخل كنكمي. نيعم شح شودح دنع زاهجلا ةطساوب اهلاسرلا متي ةلاسر يه ةمئالملا. ةمئالملا ةمئالملا عمتجم مسا لخدأ 64 لىل ةمئالملا عمتجم مسا لصي نأ ماع وه يضارثفالا.

تادادعإل ظفحل ظفح لعل رقنا 6. ةوطخل

## نيوكت SNMPv1/SNMPv2c

SNMPv1 نم نسحم رادصإ وه SNMPv2c. نم آريغ ربتعي نآلاو، SNMP نم لوألا رادصإلا وه SNMP. طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكتورب نم لوألا رادصإلا نم رثكأ انامأ رفوي وهو. ةنسنحمالا ءاطخألا ءلالعمو (SNMPv1).

### SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Get Community Name:

Set Community Name:

SNMPv1/v2c Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

Enable SNMPv3

SNMPv1/2c نيكمتل SNMPv1/v2c نيكمت نم ققحت 1. ةوطخل

**SNMP**

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Get Community Name:

Set Community Name:

SNMPv1/v2c Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

Enable SNMPv3

2. عوطخلل عمتجملا مسا ىلع لوصحلا لقح يف عمتجم مسا لخدأ. Get Community Name get رمألا مادختسا متي. SNMP Get رمألا عقداصل طقف ةءارق لل عمتجملا ةلسلس يه ىلى Get Community Name فرحأ ددع لصي نأ نكمي. SNMP زاغ نم تامولعمل دادرئسالا فرح 64 ماع وه عمتجملا مسا ىلع لوصحلل يضارئفالا دادعإلا. اي دجبا.

3. عمتجم ةلسلس يه. عمتجملا مسا نيئيت لقح يف عمتجم مسا لخدأ. ةوطخلل نيئيت ولي دعتل set رمألا مادختسا متي. SNMP ةعومجم رمأ عقداصل ةباتكلا/ءارقلا فرح 64 ىلى عمتجملا مسا ةعومجم فرحأ ددع لصي نأ نكمي. زاغلا ىلع تاريغتملا صاخ وه يضارئفالا عمتجملا مسا. اي دجبا.

4. ةوطخلل ةرادإ جم انرب ليغشت متي شيح ددحملل مءاخلل لاجملا مسا وأ IP ناوئع لخدأ. ةوطخلل نم ةمئالم ةلسلس لاسرلا متي. SNMPv1/v2c ةمئالملا يقلت مل IP ناوئع لقح يف SNMP. أطيخ وأ أطيخ ةلاح يف لوؤسمل مالءال لوؤسمل ىلى مءاخلا.

5. ةوطخلل تاداءعإلا ظفحل ظفح ىلع رقنا.

### SNMPv3 نيوكت

نيب نامألا نم ىوتسم ىلعأ رفوي وه، SNMP لوكتورب نم رادصإ شءأ SNMPv3 دعوي دعب نع نيوكتلا ةيناكم رفوي امك. ةئالئال SNMP تارادصإ

### SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Enable SNMPv3

**Group Table**

Group Name	Security	Access MIBs
0 results found!		

**User Table**

Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group
0 results found!				

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

SNMPv3 نيكمتل SNMPv3 نيكمت نم ققحت 1. ةوطخلا

## SNMPv3 ةومجم ةراد

ىل ةفلتخم لوصو تايوتسم تاذ تاعومجم ءاشناب SNMPv3 ةومجم ةراد كل حمست  
ابسانم هارت ام بسح تاعومجملا هذه ىل نيمدختسملا نييعت ذئدنع كنكمي. زاهلا

## SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Enable SNMPv3

**Group Table**

Group Name	Security	Access MIBs
0 results found!		
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

**User Table**

Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group
0 results found!				
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>		

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

ةرادلا لودج يف ةديج ةعومجم ةفاضلا ةعومجملا لودج يف ةفاضلا قوف رونا 1. ةوطخلا  
 ةرادلا لودج يف ةعومجم ةرادلا ةحفص حتف متي. SNMPv3 ةعومجم

# SNMP

## SNMPv3 Group Management

Group Name:

Group1

Security Level:

No Authentication, No Privacy

### MIBs

- |   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1              | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.1  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.2  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.3  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.4  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.5  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.6  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.7  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.8  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.10 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.11 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.31 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.47 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.48 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.49 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.50 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.88 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.4.1    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.6.3    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |

ةومحمل مسال قح يف ةومحمل مسال لخدأ 2. ةوطخلا

# SNMP

## SNMPv3 Group Management

Group Name:

Security Level:

### MIBs

- |   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1              |  |                                    |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.1  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.2  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.3  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.4  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.5  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.6  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.7  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.8  | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.10 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.11 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.31 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.47 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.48 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.49 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.50 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.88 | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.4.1    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6.1.6.3    | <input checked="" type="radio"/> Read Only | <input type="radio"/> Read / Write |

نمأل عاونأ فصوتو. نامأل ىوتسم ةلدسنمأل ةمئاقلا نم نامأل عون رتخأ. 3 ةوطخلل  
يلائلا وحنلا ىلع:

ةومحملل هذه في ني مدختسملا نم بلطي نل — ةيصوصخل الو ةقداصم دجوت الل  
ري فشت متي نل. ةيصوصخلال رورم ةملك نييعت وأ ةقداصملا رورم ةملك نييعت  
ني مدختسملا ةقداصم مت نلو، لئاسرلا

رورم ةملك نييعة ني مدختس مالاىلع مزلي س — ةيصوصخ دوجو مدع ، ةقداصم لاد  
دنع ني مدختس مالاىلع قداصم متتس . ةيصوصخال رورم ةملك سي لنكلو ، ةقداصم لاد  
لئاسر لاد ريفشت متي لنكلو ، لئاسر لاد مالتسا

ةقداصم لاد رورم ةملك نم لك نييعة ني مدختس مالاىلع بجي — ةقداصم لاد ةيصوصخ  
متيس . لئاسر لاد مالتسا دنع ني مدختس مالاىلع قداصم متتس . ةيصوصخال رورم ةملك و  
ةيصوصخال رورم ةملك مادختسا ب لئاسر لاد ريفشت اضا

# SNMP

## SNMPv3 Group Management

Group Name:

Security Level:

### MIBs

<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1	<input type="radio"/> Read Only	<input checked="" type="radio"/> Read / Write
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.1	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.2	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.3	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.4	<input type="radio"/> Read Only	<input checked="" type="radio"/> Read / Write
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.5	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.6	<input type="radio"/> Read Only	<input checked="" type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.7	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.8	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.10	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.11	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.31	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.47	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.48	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.49	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.50	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.2.1.88	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.4.1	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write
<input type="checkbox"/> 1.3.6.1.6.3	<input checked="" type="radio"/> Read Only	<input type="radio"/> Read / Write

نأ دي رت ي تي لة ة دد ح م ل ا (MIB) ة ر ا د ا ل ا ت ا م و ل ع م ة د ع ا ق د ي د ح ت ل ر ا ي ت خ ا ل ا ت ا ن ا خ د د ح . 4 ة و ط خ ل ا د ي د ح ت ل (MIB) ة ر ا د ا ل ا ت ا م و ل ع م د ع ا و ق م ا د خ ت س ا م ت ي . ا ه ل ل ا ل و ص و ل ا ق ح ة و م ح م ل ل ن و ك ي م س ا ب ا ه ل ي ث م ت م ت ي و . ر ا د م ل ا م ا ط ن ل ل ة ي ر و ر و ض ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ك ن ك م ي ، ة ن ي ع م (MIB) ة ر a d a l a ت a م و ل ع م د ع a و ق د a د ع l l a ل ا خ ن م . iso.org.dod.internet.mgmt.mib . ز ا ه ل ل ن م ة ف ل ت خ م ع ا ن ج ا ي ل l ل و ص و ل a ب ت a ع و م ح م ل l l ح a م س l l a

راي تخال ددحم (MIB) ةرادا تامولعم ةدعاق لك لدحملا يللدابتلا رزلا قوف رقنا 5. ةوطخلال  
يالاتلا وحنلا يلع تانوذالا تايوتسم ديدحت متي. ةعومجملا لحاتملا نذاللا يوتسم

ةدعاق نم ةءارقلا نم ةعومجملا هذه يف نومدختسملا نكمتي س — طقف ةءارقلا  
اهل يدعتب اوموقي نل نكلو، ةرادال تامولعم

ةدعاق نم ةءارقلا نم ةعومجملا هذه يف نومدختسملا نكمتي س — ةباتكلا/ةءارقلا  
اهل يدعتو (MIB) ةرادال تامولعم

ةفاضلا يلا لك لذي دوي. تادادعالا ظفحل ظفح قوف رقناو لفسال ريرمتلاب مق 6. ةوطخلال  
تاعومجملا لودج يلا ةعومجملا

### SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1v2c

Enable SNMPv3

**Group Table**

Group Name	Security	Access MIBs
<input checked="" type="radio"/> Group1	Authentication,Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]

**User Table**

Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group
0 results found!				

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

رز قوف رقنا، اهنويوكت متي تال ةعومجملا ريغت ديرت تنك اذا (يراي تخا). 7. ةوطخلال  
لقحل ريغت متي مق م ريرحت قوف رقنا م ةبولطملا ةعومجملاب صاخلا رايخال  
ةلباقملا (لوقحلا).

رزلا قوف رقنا، اهنويوكت متي تال ةعومجملا فذح ديرت تنك اذا (يراي تخا). 8. ةوطخلال  
فذح قوف رقنا م ةعومجملا بوعرمللا يللدابتلا

## إرادا SNMPv3 مدختسم

مهل SNMP تامدخ ذيفنت متي نيذلا نيديعبلا نومدختسملا مه SNMP ومدختسم

يف مدختسم ةفاضلا نم نكمتت نأ لبق ةعومجملا لودج يلا ةعومجم ةفاضلا بجي: **مظحالم**  
مدختسملا لودج

### SNMP

**SNMP Global Settings**

System Name:

System Contact:

System Location:

Trap Community Name:

Enable SNMPv1/v2c

Enable SNMPv3

**Group Table**

Group Name	Security	Access MIBs
<input type="radio"/> Group1	Authentication,Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]

**User Table**

Enable	User Name	Authentication	Privacy
0 results found!			

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

قراة لودج ي ف ديج م دختسم ة فاضال "م دختسم ل لودج" نم ة فاضل قوف رقنا 1. ة وطلال  
 ة راد ل لودج م دختسم ة راد ل ة ح ف ص ح ت ف م تي. SNMPv3 م دختسم

### SNMP

**SNMPv3 User Management**

Enable :

User Name:

Group:

Authentication Method:  MD5  SHA  None Authentication Password:

Privacy Method:  DES  AES  None Privacy Password:

SNMP لوكوت و ربل م دختسم ل لودج ة راد ل ني ك متل ني ك مت دح 2. ة وطلال

م دختسم ل لودج م سا ل قح ي ف م دختسم م سا ل خ دا 3. ة وطلال

ة فاضل م ت . ة و م ج م ل ة ل د س ن م ل ة م ئ ا ق ل ن م ة ب و ل ط م ل ة و م ج م ل ر ت خ ا 4. ة وطلال

ةددحمال ةومحمال هذ ةل دةدجال مدختسمل

بيلاسأ فصوتو. ةقداصم بولسأ رايخال ددحم عاقتنا رزىل ع رقنا 5. ةوطخال  
يلال وحنلال ةقداصملا:

·MD5 — نم ةنوكم ةيرشع ةيسادس ةئجت ةلاديه (MD5) 5-ةلاسرلا صخلم ةيمزراوخ —  
امقر 32.

·SHA — نم انامأ رثكأ ربتعت تب 160 ةئجت ةفيظويه (SHA) ةنمآلا ةئجتلا ةيمزراوخ —  
MD5.

رورم ةملك. ةقداصملا رورم ةملك لقح يف ةقداصملا رورم ةملك لخدا 6. ةوطخال  
نولدابتي ام دنع. ةزهجال ني ب اق بس م اهت ك راش م مت ي تللا رورملا ةملك يه ةقداصملا  
رورملا ةكرح ةقداصملا ددحمال رورملا ةملك نومدختسي مهناف، رورملا ةكرح

لقح يف بولطملا ريفشتللا بولسأ رايخال ددحمال رايخال رز قوف رقنا 7. ةوطخال  
ةيصوصخال ةقيرط.

·DES — نكلو، نمأ ريغ دعي. تب 56 ريفشت ةقيرط وه (DES) تانايبلا ريفشت راي عم —  
AES. معدت ال رخأ ةزهجال عم كارتشالاب زاهجال مادختسا دنع اي رورض نوكي دق

وأ تب 192 وأ تب 128 ريفشت ةقيرط مدختسي — (AES) مدقتملا ريفشتللا راي عم.  
DES. نم انامأ رثكأ ربتعتو. تب 256

رورم ةملك. ةيصوصخال رورم ةملك لقح يف ةيصوصخال رورم ةملك لخدا 8. ةوطخال  
لئاسرلا ريفشتللا اهمادختسا متي ي تللا رورملا ةملك يه ةيصوصخال

لودج" ةل مدختسمللا ةفاضلا ةل اذ ه دؤي. تادادعالا ظفحل ظفح ةل ع رقنا 9. ةوطخال  
"مدختسمللا".

Enable SNMPv3

Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
<input type="radio"/> Group1	Authentication,Privacy	1.3.6.1.2.1[W]	
		1.3.6.1.2.1.1[R]	
		1.3.6.1.2.1.4[W]	
		1.3.6.1.2.1.5[R]	
		1.3.6.1.2.1.6[W]	

User Table					
Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	USER1	SHA	AES	Group1

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

Enable SNMPv3

Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
<input type="radio"/> Group1	Authentication,Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	

Add Edit Delete

User Table				
Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group
<input checked="" type="radio"/>	USER1	SHA	AES	Group1

Add Edit Delete

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

Save Cancel

رز قوف رقنا، هنيوكت مت يذلا مدختسمل ريغت ديتر تنك اذا (يرايتخا). 10. ةوطخال صاخلا لقحلا ريغت ب مقوريرحت قوف رقنا م، بولطملا مدختسمل اب صاخلا رايل

رايل رز قوف رقنا، هنيوكت مت يذلا مدختسمل فذح ديتر تنك اذا (يرايتخا). 11. ةوطخال فذح قوف رقنا م، بولطملا مدختسمل اب صاخلا

Enable SNMPv1v2c

Get Community Name:

Set Community Name:

SNMPv1v2c Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

Enable SNMPv3

Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
<input type="radio"/> Group1	Authentication,Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	

Add Edit Delete

User Table				
Enable	User Name	Authentication	Privacy	Group
<input checked="" type="radio"/>	USER1	SHA	AES	Group1

Add Edit Delete

SNMPv3 Trap Receiver IP Address:  (For IPv4)

SNMPv3 Trap Receiver User:

Save Cancel

ناونع ةديصم SNMPv3 ل ي ملتسم ةديصم SNMPv3 ل ن ناونعلا تلخد. 12. ةوطخال لاجل.

مدختسمل ةلدسنملا ةمئاقلا ن بسانملا ةمئالملا مدختسمل رتخا. 13. ةوطخال ثودح دنع ةمئالملا ةلاس ر لبقتسي يذلا مدختسمل وه اذه. SNMPv3 ةمئالم لبقتسمل ةمئالملا ثدح

تادادعإلا ظفحل ظفح ىلع رقنا . 14 ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل