

قلسلس ىلع ذفنملا/ذفنملا دادعلا ةلح ضرع RV325 VPN و RV320 هجوم

فدهلا

ذفنم 14 ىلع RV325 ىوتحي امنىب، WAN ىذفنم و LAN ذفانم ةعبرأ ىلع RV320 ىوتحي قباطتملا خسنلا نيوكتل ذفنملا دادعلا ةحفص مادختسا متي. WAN ىذفنم و LAN تافصاوم ضرعل ذفنملا ةلح ةحفص مدختست. ذفنم لكلك تاملعمل او ذفانم لك ذفنملا تايئاصحاو.

نيوكت ةيفيكو، تاهاولا تايئاصحا ضرعو، تاهاولا نيوكت ةيفيكل لاقملا اذح رشى VPN RV32x هجوم قلسلس ىلع ذفانم لكلك قباطتملا خسنلا.

قيبطتلك ةلباقلا ةزهجالا

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربالا رادصلا

v1.1.0.09

ذفنملا دادعلا

> ذفنملا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا ذفنملا دادعلا ةحفص رهطت. ذفنملا دادعلا:

Port Setup

Basic Per Port Configuration

Enable Mirror Port (Port 1)

Port ID	Interface	Disable	Priority	Mode
1	LAN	<input type="checkbox"/>	High	Auto Negotiation (Gigabit)
2	LAN	<input type="checkbox"/>	Normal	Auto Negotiation (Gigabit)
3	LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	Auto Negotiation (Gigabit)
4	LAN	<input type="checkbox"/>	Normal	100Mbps Full
5	WAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	Auto Negotiation (Gigabit)
6	WAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	Auto Negotiation (Gigabit)

Save Cancel

ءانيم) ءانيم س كعي نكمي تصحف، ءانيم ءارملاك 1 ءانيم لكشي نأ (يرايخا). 2. ةوطخلا ةهجالا ءاطخا فاشك تسال اهمادختسا متي صيخش ءادا يه ذفنملا ساكعنا (1) ءانيم ءارملا ىلا ءانيم نكمي نم طبرجرخم و لخدم لك نم ءخسن رسي اس كعي. اءحالصاو اءنيوكت متي ءاللا ءروصللا ي، لائللا لىبس ىلع. تسرد تنك عي طتسي طبرلا شيح

ذفنملا ىلا 4 و 2 ذفانملا ىلع ةلسررملاو ةملاستسملا مزحلا عيجم هيحوت ةداعإ متت ،هالعا 1.

اجاتم MAC ناووع خسن نوكي ام دنع ذفنملا ساكعنا لمعي ال :**ةظحالم**

اهيف بوغرمل ريغ ذفانملا عيجم لي طعتب مق ،دحاو ذفنم ساكعل :**ةظحالم**

WAN ذفانم خسن نكمي ال :**ةظحالم**

ذفانملا لودج يفة لالتا تاملعمل نيوكتب مق 3 ةوطخل

زاهجلا ىلع ذفنملا فرعي يذلا مقرلا لقحلا اذه ضرعي — ذفنملا فرعم :

• ةهجاو لا عون لقحلا اذه ضرعي — ةهجاو لا :

• ةهجاو لا لي طعتل راي تخالا ةناخ دح — لي طعت :

• كرح لاسرا متي . ةهجاو لا ةيولوالا يوتسم رتخأ ةلدسنملا ةمئاقلا نم — ةيولوالا :
• ةيداع ةيولوا تاذ ةهجاو نم رورملا ةكرح لبق ةيلاع ةيولوا تاذ ةهجاو نم رورملا

• ةهجاو لا هاجتالا يئانث لاسرالا عضوو ةعرسلا رتخأ ةلدسنملا ةمئاقلا نم — عضو لا :
ني لصلتم نيزاهج نيب لاصلتالا ديقت ىلع هاجتالا يداحا لاسرالا عضو لمعي ،
دحاو لا ةرملا يف لاسرالا هنكمي طقف ادحاو ازاهج نا ينعي اذه . دحاو هاجتالا يف لاصلتاب ،
لماكل هاجتالا يئانث لاسرالا عضو حمسي . اعاصالاب رخالا زاهجلا موقمي امنيب
ادانتسا رايخل اذه ديدحت بجي . تقولا سفن يف تانايبلا لاسرلاب نيلصلتم نيزاهجلا
• ةهجاو لا لصلتملا زاهجلا تاي ناكم ىلا

• ةهجاو لا ىلع يئاقلا لصلتلا ضوافتلا ني كمت — (Gigabit) يئاقلا لصلتلا ضوافتلا -

لاسرالا تاي ناكم نالصلتم نازاهج اهيف كراشتي ةينقت وه يئاقلا لصلتلا ضوافتلا
كراشتي يذلا هاجتالا يئانث لاسرالا عضوو ةعرسلا راي تخاب ةزهجالل حمسي اذهو
نم نكمم يوتسم ىلع قيقتح ىلا فاطملا ةياهن يف يدوي امم ، نيزاهجلا لك هي ف
ءادالا .

• يه ةيناثلا يف تباچيم 10 ةهجاو لا ةعرس غلبت — ةيناثلا يف تباچيم 10 ةعرسب -
هاجتالا يداحا لاسرالا عضو يف

• يه ةيناثلا يف تباچيم 10 ةهجاو لا ةعرس غلبت — ةيناثلا يف تباچيم 10 ةعرسب -
لماكل هاجتالا يئانث لاسرالا عضو يف

• ةيناثلا يف تباچيم 100 ةهجاو لا ةعرس غلبت — ةيناثلا يف تباچيم 100 ةعرسب -
هاجتالا يداحا لاسرالا عضو يف يه

• يئانث لاسرالا عضو يف يه — ةهجاو لا ةيناثلا يف تباچيم 100 غلبت ةعرسب -
لماكل هاجتالا

ذفنملا دادعإ نيوكت ظفح متي . **ظفح** ةق طقط 4 ةوطخل

ذفنملا ةلاح

> **ذفنملا ةرادإ** رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1 ةوطخل
ذفنملا ةلاح : ةحفص رهظت . **ذفنملا ةلاح**

Port Status

Ethernet Table								
Port ID	Type	Link Status	Port Activity	Priority	Speed Status	Duplex Status	Auto Negotiation	
LAN1	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Up	Enabled	High	1000Mbps	Full	Enabled	
LAN2	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Down	Enabled	Normal	10Mbps	Half	Enabled	
LAN3	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Down	Disabled	Normal	10Mbps	Half	Enabled	
LAN4	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Down	Enabled	Normal	10Mbps	Half	Disabled	
WAN1	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Down	Disabled	Normal	10Mbps	Half	Enabled	
WAN2	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	Down	Disabled	Normal	10Mbps	Half	Enabled	

تاهجاوول اصخلم يلي ام ضرعي:

ةهجاوول فرعم مسا — ذفنملا فرعم.

تننثي لاصتا عون — عونلا.

ذفنم لةهجاوول لاصتالا ةلح — طابترالا ةلح.

ذفنم لةهجاوول ةلحلا — ذفنملا طاشن.

ةهجاوول ةيولوأ سوسم — ةيولوألا.

ةهجاوول ةهجاوول ةعرسلا — ةعرسلا ةلح.

هجاوول هجاتإلا يئانث لاسرالا عوضو — هجاتإلا يئانث لاسرالا ةلح.

يئانث لاسرالا هجاتإلا ةهجاوول ةلحلا — يئانث لاسرالا هجاتإلا.

ثيحت قوف رقنا، ذفنملا ةلح ءحفص ثيحت ل (يئانث). 2. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل