

VPN هجوم ىلع مدقتملا يكلساللا نيوكتلا CVR100W

فدهلا

ةئيهتلا نم ربكأ مكحتلا نم اردق مدختسملل ةمدقتملا يكلساللا ةئيهتلا حيتت [VPN هجوم ىلع ةيساسألا يكلساللا تاداعإلا](#) ةلاقم عجار. ةيساسألا يكلساللا متي. ةيساسألا يكلساللا تاداعإلا لوح تامولعمللا نم ديزم ىلع لوصحلل [CVR100W](#) ةكبشللا عادأ ةدايزل تانايبلا لاسرا صيصختل ةمدقتملا تاداعإلا ةحفص مادختسا حاجنلا لدعم طسوتم ينعت يتلاو، زاهجلاب ةصاخلا ةجلعمللا ةسس ىلع عادألا اذه دمتعي و مدختسملل ةمدقتملا يكلساللا ةئيهتلا حيتت امك. ةكبشللا ربع مزحللا ميلاستل ةئيهتلا لاقملا اذه حرشي. لصفأ فئاظول تانايبلا لقن لدعم صيصخت ةئيهتلا يكلساللا تاداعإلا نيوكت VPN CVR100W هجوم ىلع ةمدقتملا يكلساللا تاداعإلا نيوكت

يوتحت ىتح ةيساسألا يكلساللا تاداعإلا ي ف ويدرلا رايخ نيكمت مزلي: **ةظحالم** ةلدسنم مئوق وأ ةحاتم ويدر رارزا ي ىلع ةمدقتملا تاداعإلا ةحفص

قيبطتلا لباقلا زاهجلا

·CVR100W

جماربال رادصا

•1.0.1.19

مدقتملا يكلساللا نيوكتلا

> يكلساللا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا
:ةمدقتملا تاداعإلا ةحفص رهظت. ةمدقتم تاداعإلا

Advanced Configuration

Frame Burst: Enable

WMM No Acknowledgement: Enable

Basic Rate: All ▾

Transmission Rate: 5.5 Mbps ▾

N Transmission Rate: Auto ▾

CTS Protection Mode: Disabled Auto

Beacon Interval: 300 Milliseconds (Default : 100, Range : 40 - 3500)

DTIM Interval: 5 (Default : 1, Range : 1 - 255)

Fragmentation Threshold: 1497 (Default : 2346, Range : 256 - 2346)

RTS Threshold: 1290 (Default : 2347, Range : 0 - 2347)

رابطا لإعافدنا نيكمتل رابطا لإرجفت لقح في نيكمت راي تخالاة نأخ ددح. 2. ةوطخالإىلأ جأرأ لإدعمب تانايبل لإلمحت لىل لإلمعلأ ةردق نيسحت لىل رابطا لإكف لإلمعي.

نإف، ءالمع 3 نم رثكأ كانه ناك اذإ. طقف 3 لىل 1 نم ءالمع رابطا لإرجفت معدي: **ةطخالأم** ةكبش لىل لقن لإدعم نم لللقي تارابطا لإعافدنا.

ةدوآ ةفيظو نيكمتل WMM في رارق لإمدع لقح في نيكمت راي تخالاة نأخ ددح. 3. ةوطخالإمزلحمسي اذوو. ويديفلأو VoIP لثم ةددعتلم طئاسولأ تاقيبطتل (QoS) ةمدخالإ تانايبلأ ةكبش مزح لىل ةيولولوأل اهل نوكت ناب ةددعتلم طئاسولأ قيبطت ةكبش ةزيملا هذه ققحت. ةموعنبل ممت ةددعتلم طئاسولأ تاقيبطت لإعجي أمم، ةيداعال لىلأ أطخ تالدمب نكلو ةيلاعف رثكأ ةيحاتنإ.

Advanced Configuration

Frame Burst: Enable

WMM No Acknowledgement: Enable

Basic Rate: All ▾

Transmission Rate: Auto ▾

N Transmission Rate: 6.5 Mbps ▾

CTS Protection Mode: Disabled Auto

ةلدسنملا ةمئأقلا نم تامولعملال لاسرا زاهلل هب نكمي يذلا لإدعملال رتأ. 4. ةوطخالإيه ةحاتملا تارايخالإىلأساسال لإدعملال.

ةينقتلال عم لصفأ لكشب رايخالإ اذو لإلمعي — ةيناثلال في تباچيم 2 لىل 1 نم ةميدقلا ةيكللساللا.

ةيسايقلأ ةيكللساللا تالدمب نكل رايخالإ اذو لاسري — يضرارتفا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا