

عقبط فاشتك لوكوتورب صئاصخ ضرع VPN هجوم ةلسلس ىلع (LLDP) طابترالال RV320 و RV325

فدهلا

دياحملا طابترالال عقبط لوكوتورب وه (LLDP) طابترالال عقبط فاشتك لوكوتورب ةصاخو، IEEE 802 LAN ةكبش ىلع ناريجلا فيرعتل همادختسا متي يذلاو ةئابلل يف ةهجاو لك نم اهتاردقو اهتويوه نع ةكبشلا ةزهجا نلعت. ةيكلسلا تئرثيالا ةكبشل ةتبات ةينمز ةرتف.

VPN RV32x هجوم ةلسلس ىلع LLDP صئاصخ ةلاقملا هذه حضوت

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- ةجودزم WAN ةكبش VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوملا

جماربال رادصا

v1.1.0.09

LLDP صئاصخ ضرع

> ماظنلا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال LLDP صئاصخ ةحفص حتف متي. LLDP صئاصخ

LLDP Properties

LLDP Properties

LLDP Status: Enable

WAN1

WAN2

LLDP Neighbor Table Items 0-0 of 0 5 per page

Local Port	ChassisID Subtype	ChassisID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
0 results found!						

Details Refresh Page 1 of 1

Save Cancel

LLDP صئاصخ نيكمتل نيكمتل رايتهالا ةناخ دح، LLDP ةلاح لقح يف 2. ةوطخلال LLDP صئاصخ نيكمتل متي، يضارتفا لكشبو.

متي يتلا ةبسانملا WAN ةهجاو نم ققحت، "LLDP لوكوتورب ةلاح" لقح يف 3. ةوطخلال ةكبش ذفانم عيمج نيكمتل متي، يضارتفا لكشبو. ةرواجملا ةزهجالا فاشتك اهلاخ نم WAN.

ثيحت قوف رقنا، LLDP لوكوتورب رواجملا لودجالا ثيحتل (يرايتهالا). 4. ةوطخلال

ةةللالت للووقحل ل LLDAP ل رواجم لل لودحل ل ضرعي:

رواجم لل ل ل ل صوؤ ه لال خ ن م م ئي ي ذللا تنرئي إلال ل وحم م قرر لئمي — ي ل حم لل ذفنم لل . زاهل للاب .

ل ل بس ل ل ع) رواجم لل ل ل ل ه ل ل فرعم عو ن لئمي — ل ل ل ه ل ل فرعم ل ل عر ف ل ل عو ن ل ل (MAC ن او ن ع ، ل ل لئم ل .

ن او ن ع وه ل ل ل ه ل ل فرعم ل ل عر ف ل ل عو ن ل ل نو ك ي ا م د ن ع . ل ل ل ه ل ل فرعم ل لئمي — ChassisID زاهل للاب صا خ ل ل MAC ن او ن ع ضرع م ئي ، MAC .

رواجل للاب صا خ ل ل ذفنم لل عو ن لئمي — ذفنم لل فرعم ل ل عر ف ل ل عو ن ل ل .

ه م ا د خ ت س ل م ئي ي ذللا ذفنم لل لئمي — ذفنم لل فرعم .

رواجم لل زاهل لل م س ل لئمي — م ا ظن ل ل م س ل .

LLDP ن ا ل ع ل ئي د ح ت ه د ع ب م ئي ي ذللا ي ن اوئ ل ل اب ت قو ل لئمي — ا ق ب ل ل ة م .

LLDP Neighbor Table								Items 1-1 of 1 5 per page	
Local Port	ChassisID Subtype	ChassisID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live			
eth1	4	7cad:74:18:0c:1c	3	7cad:74:18:0c:1c	router180c1crouter180c1c.com	97			

Details Refresh Page 1 of 1

رقن او LLDAP ل رواجم لل لودحل ل ي ف رواجم لل ب ن ا ب و ي دارل ل رز قو ف رقن ا (ي راي ئ خ ل) . 5 ة و ط خ ل ل ة ذفن رهظت . رواجل للاب ة صا خ ل ل ة ل ل ص ف ت ل ل ا م و ل ع م ل ل ل ع ع ا ل ط ا ل ل ل ل ص ا ف ت ل ل قو ف ة د ي د ج .

LLDP Neighbor Table							
No.	Local Port	ChassisID Subtype	ChassisID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
1	eth1	4	7cad:74:18:0c:1c	3	7cad:74:18:0c:1c	router180c1crouter180c1c.com	95

Close

LLDP ص ئ ا ص خ ة ح ف ص ل ل ة د و ع ل ل " ق ا ل غ ل قو ف رقن ا . 6 ة و ط خ ل ل

ت ا د ا د ع ل ل ا ظ ف ح ل ظ ف ح ل ع رقن ا . 7 ة و ط خ ل ل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإا دن تسمل