

# VPN RV315W هجوم ىلع TR-069 تادادع

## فدهلا

نيوكتلا مداخل ني ب لاصتا عاشناب (TR-069) 069 ي نقتلا ريرقتلا كل حمسي (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم مدختسي (CPE) لي عمل لمع نكام تادعمو (ACS) يئاقلا ن م مدختسم لا نم لخدت نود دعب نع ايئاقلا زاهجلا نيوكتلا يفاضلا يوتحملا ردصم ئشننو يئاقلا نيوكتلا مداوخب ةيفرطلا تادجولا لصتت، TR-069 مادختسا لال خ يئاقلا، ةمدخل مادختسا نكاما ي فاهب ةطبترملا تادعمل او ةيفرط ةدحو يه CPE. لاصتا ةمدخل دوزملا ةيكلسالا او ةيكلسالا لاصتالا ةانقب اهلي صوت متي

RV315W ىلع TR-069 تادادع نيوكتلا ةيفيكل لاقملا اذه حرشي

## قيبطتلا لباقلا زاهجلا

زارطلا RV315W

## جماربال رادصا

1.01.03

## TR-069 تادادع

> ماطنلا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل **TR-069 تادادع** ةحفص رهطت.

**TR-069 Settings**

TR-069:  Enable  Disable

**ACS**

URL:  (8-255 characters)

Username:  (1-255 characters)

Password:  (1-255 characters)

**CPE**

Username:  (1-255 characters)

Password:  (1-255 characters)

Send Inform Packets:  Enable  Disable

Send Interval:  Seconds (60-65535, default: 43200)

Request Connection Port:

Download Request:  Firmware  Vendor Configuration

Upload Request:  Configuration File  Vendor Configuration

Change Account Request:

**TR-069 Settings**

TR-069:  Enable  Disable

RV315w لىل TR-069 لىل نكامي نأ يكلسال **enable** لىل تقطوط 2. ةوطخل

اضى زاھجلا ىلع CPE و ACS نىوكتب لوؤس ملل TR-069 نىكمت حمسي :ةظالم

## ACS) ةئاق لتلا ةئيهتلا مداوخ

ACS		
URL:	<input type="text" value="www.ACS.com"/>	(8-255 characters)
Username:	<input type="text" value="userACS"/>	(1-255 characters)
Password:	<input type="password" value="*****"/>	(1-255 characters)

1. ةوطخل RV315W اذه URL ناوئع طبري . URL لقح في ACS ب صاخلا URL ناوئع لخدأ 1. ةوطخل مدعب ACS مدعب.

2. ةوطخل م تي . مدختسملا مسا لقح في ACS مداخ ىلإ لوصولل مدختسملا مسا لخدأ 2. ةوطخل ISP ةطساوب اذه مدختسملا مسا ريفوت.

3. ةوطخل ريفوت م تي . لاجم ةملكلا في username لىل تنيع نوئي نأ ةملكلا تلخد 3. ةوطخل ISP ةطساوب هذه رورملا ةملك.

4. ةوطخل ظفح ةقطق .

## CPE) ءالمعلا لمع نكامأ تادعم

CPE		
Username:	<input type="text" value="usernameexp"/>	(1-255 characters)
Password:	<input type="password" value="*****"/>	(1-255 characters)
Send Inform Packets:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	
Send Interval:	<input type="text" value="43200"/>	Seconds (60-65535, default: 43200)
Request Connection Port:	<input type="text" value="12345"/>	
Download Request:	<input type="radio"/> Firmware <input checked="" type="radio"/> Vendor Configuration	<input type="button" value="Send"/>
Upload Request:	<input checked="" type="radio"/> Configuration File <input type="radio"/> Vendor Configuration	<input type="button" value="Send"/>
Change Account Request:	<input type="button" value="Send"/>	

1. ةوطخل نأ بجي . لاجم username لىل في CPE لىل عم لىصوت لعجي نأ username لىل تلخد 1. ةوطخل مدعب ACS مدعب.

2. ةوطخل رورملا ةملك لقح في CPE ب لاصتالا ءاشنال دىعبلا مداخلا رورملا ةملك لخدأ 2. ةوطخل مدعب ACS مدعب.

3. ةوطخل في رزىكلسال enable لىل تقطق ، تامولعم طبر CPE لىل لسري نأ (يرايخ). 3. ةوطخل ايلاح زاھجلا اهمدختسي يتلا تامولعم CPE مزح نمضتت . لاجم طبر ملعي send لىل .

4. ةوطخل يذلىل ينمزل لىل لصادف لىل لخدأ 3 ، ةوطخل لىل فى مالعال مزح لاسرا نىكمت م اذا 4. ةوطخل ين اوثلاب ةاطعم ةرملا هذه . تامولعم مزح CPE هي فى لسري .

5. ةوطخل لقح في TR-069 مداخ ىلإ بلط ادبل همادختسا م تي يذلىل ذفنملا مقرر لخدأ 5. ةوطخل بلطلال لاصتال ذفنم .

6. ةوطخل TR-069 مداخ ىلإ لاسرالا بلط قوف رقنا ، RV315W لىل چمانرب لىل زنتل (يرايخ). 6. ةوطخل ناراخي كانه . لىل زنتل بلط لقح في TR-069 .

چمانرب لىل زنتل TR-069 مداخ ىلإ بلط لاسرا لىل اذه لمعي — تباثلال چمانرب لىل .

RV315W تباثلا

دروملا نيوكت ليزنتل TR-069 مداخى لى بلط لاسرا لى اذه يدؤى — دروملا نيوكت RV315W.

ليزنتلا بلط لقح يف TR-069 مداخى لى بلطلا لاسرالا لاسرا قوف رقنا 7. ةوطخلا

بلط قوف رقنا، TR-069 مداخى لى RV315W نم جمانربلا ليمحتل (يرايتخا). 8. ةوطخلا نارايخ كانه. ليمحتلا بلط لقح يف TR-069 مداخى لى لاسرالا:

نيوكت فلم ليمحتل TR-069 مداخى لى بلط لاسراب اذه موقى — نيوكتلا فلم RV315W.

RV315W دروملا نيوكت ليمحتل TR-069 مداخى لى ابلط اذه لسرى — دروملا نيوكت.

ليمحتلا بلط لقح يف TR-069 مداخى لى بلطلا لاسرالا لاسرا قوف رقنا 9. ةوطخلا

ريغت بلط لقح يف لاسرا قوف رقنا، باسحلا بلط ريغتلا (يرايتخا). 10. ةوطخلا RV315W ل رادال رورملا ةملك ريغتلا اذه ريغتلا بلط حمسى. باسحلا

ظفحة ققط 11. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل