

# VPN RV315W هجوم ىلع لجسلا تادادع

## فدهلا

ىلع ماظن شذح لك يوتحي .ماظنلا شاذحأ فرصت يتلا لئاسرلا نم ةعومجم وه لجسلا يئاشعلا لوصولا ةركاذ ىلع ايلحم تالجسلا ظفح نكمي .ةفلتخم ةروطخ تايوتسم اهلاسرا و USB ذفنم و اديعب لجس مداخل و زاوجلابة صاخلا شالفا ةركاذ و (RAM) ةزيم لمعت الامدنع اهيبنت لوؤسملل تالجسلا رفوت .ينورتكلل ديرب ناوئع ىل ةيفيك لاقملا اذه حرشي .اهجحصتلا ءارج اذختاب لوؤسملل حمسي امم ،جحص لكشب VPN RV315W هجوم ىلع لجسلا تادادع نيوكت

RV315W ىلع ماظنلا ليجست لوح تامولعمل نم ديزم ىلع ةيلاتلا تالاقملا يوتحت

ىلع تالجسلا ضرع ةلاقم ىل عجرا ،RV315W زارطلا ىلع ايلحم تالجسلا ضرعلا .  
RV315W زارط VPN هجوملا

تاليسهست ةلاقم ىل عجرا ،RV315W ىلع اهؤاشن متي يتلا تالجسلا نيوكتلا .  
VPN RV315W هجوم ىلع لجسلا

هجوم ةلاقم ىلع ةيامحلا رادج تالجس ىل عجرا ،ةيامحلا رادج شاذحأل لجسلا نيوكتلا .  
VPN RV315W

## قيبطتلا لباقلا زاوجل

زارطلا RV315W

## جماربل رادصا

•1.01.03

## لجسلا تادادع

> ماظنلا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا  
لجسلا تادادع ةحفص حتف متي .لجسلا تادادع > لوخدلا ليجست

<b>Local</b>	
Log Buffer Size:	200 KB (Range: 128 - 2048)
<b>USB</b>	
File Name:	logfilev315w
Log Size:	100 MB (Range: 1 - 512)
<b>Syslog Server</b>	
IP Address:	192.168.15.2
Port:	381 (Range: 1 - 65535)
<b>Email Notification</b>	
Sender:	sender@example.com
Receiver:	receiver@example.com
SMTP Server:	192.168.1.25
SMTP Port:	25
Mail Subject:	logrv315w
Number of Logs:	25 (Range: 10 - 200)
Interval:	60 Minutes (Range: 1 - 1440)
Username:	userSMTP
Password:	•••••
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

## يحلح

تالجلسل لتقؤملا نزخمل مجح ديدحتل لوؤسملل يحلحمل لجلسل ةقطنم مادختسا متي  
 ل RV315W لىل ع ايحلحم اهنيزخت متي يتلا

<b>Local</b>	
Log Buffer Size:	200 KB (Range: 128 - 2048)

تالجلسل يحلحمل لتقؤملا نزخمل هيلع يوتحي يذلا (KiloBytes في) مجحلا لخدأ 1. ةوطخل  
 نكمي يتلا تالجلسل ددع تقؤملا نزخمل مجح ددحي. لجلسل لتقؤملا نزخمل مجح لقي في  
 ل RV315W زارطل لىل ع ايحلحم اهظفح

ظفح ةقطنم 2. ةوطخل

## USB

يجراخ نيزخت زاخ لىل ع تالجلسل ظفحل USB لجلسل ةقطنم مادختسا متي

<b>USB</b>	
File Name:	logfilev315w
Log Size:	100 MB (Range: 1 - 512)

فللمل مسال لقلحلا في تافللمل لجلسل امسال لخدأ 1. ةوطخل

مجح لقلح في دوجوملا فلملل ماظنل تالجلسل رادقمل لىل صقألا دلح لخدأ 2. ةوطخل  
 لجلسل

ظفح ةقطنم 3. ةوطخل

## مداخ Syslog

موقوي يذلا ماطنلا نم لئاسرلا ءاشنإب موقوي يذلا جم انربلا لصف syslog مداخل نكمي  
RV315W زارطلا دراوم ريفوت ىلع اذه لمعي .اهل ىلحت واهنيزختب

Syslog Server		
IP Address:	192.168.15.2	
Port:	381	(Range: 1 - 65535)

1. ةوطخل لاجم ناوئعلا يف لدان syslog ل نم ناوئعلا تلخد .

ذفنملا لقح يف syslog مداخب لاصتال مدختسملا ذفنملا لخدأ. 2. ةوطخل

3. طفح ةقطق .

## ينورتكلال ديربال مالعإ

ينورتكلال ديربال لئاسرلا "ينورتكلال ديربال مالعإ" مسق مادختسا متي  
اهل ىلحت لوؤسملا نكمي شيح

Email Notification		
Sender:	sender@example.com	
Receiver:	receiver@example.com	
SMTP Server:	192.168.1.25	
SMTP Port:	25	
Mail Subject:	logrv315w	
Number of Logs:	25	(Range: 10 - 200)
Interval:	60	Minutes (Range: 1 - 1440)
Username:	userSMTP	
Password:	••••••	

مداخل لقح يف ةدوجوملا تالچسلا لسرمل ينورتكلال ديربال لخدأ. 1. ةوطخل

لقح يف ةدوجوملا تالچسلا يقلتتمب صاخلا ينورتكلال ديربال لخدأ. 2. ةوطخل  
يقلتتملا

مداخ مادختسا متي SMTP مداخل لقح يف SMTP مداخب صاخلا IP ناوئع لخدأ. 3. ةوطخل  
يتل ينورتكلال ديربال لئاسر نيزختل (SMTP) طيسبلا ديربال لقن لوكتورب  
اههچوت ةداعإ واهي ف مكحتلاو ةفيسملا ةزهجال اهلسرت

SMTP ذفنم لقح يف SMTP مداخ هم دختسي يذلا ذفنملا مقرر لخدأ. 4. ةوطخل

هضرع متي يذلا ينورتكلال ديربال عوضوم لخدأ، ديربال عوضوم لقح يف 5. ةوطخل  
ينورتكلال ديربال لئاسرلا دنع

ديربال اهنمضتي يتل تالچسلا ددع لخدأ، تالچسلا ددع لقح يف 6. ةوطخل  
ينورتكلال

هذه .هدنع تالچسلا لئاسرلا متي يذلا ددرتلا لخدأ، ينمزللا لئاسرلا لقح يف 7. ةوطخل  
قئاقدللاب ةاطعم ةرملا

مدختسملا مدختسملا مسا لخدأ، مدختسملا مسا لقح يف 8. ةوطخل

SMTP. إىل إوصول

إىل إوصول إقداصل مةم دختس مةل رورم إةم لك لخدأ، رورم إةم لك لقح يف 9. ةوطخال SMTP. م داخ

ظفح ةق طقط 10. ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل