

ىلع يددرتلا قاطنلا في مكحتلا نيوكت VPN RV315W تاهجوم

فدهلا

ري فوتل رورملا ةكرح تايولوا بيترت اهيف متي ةي لمع يه يددرتلا قاطنلا في مكحتلا تانايبلل تاعرس ىصق او رورملا ةكرح نم دحلانكمي . ةدح ملة كبش لل لصف ا ةمدخ ةكبشلا تاجايتحال اقو

RV315W هجوملا ىلع يددرتلا قاطنلا ةرادا ةيفيكي حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا

قيبطتلا لباقلا زاهجلا

·زارطلا RV315W

جماربل رادصا

•1.01.03

يددرتلا قاطنلا ةرادا نيوكت

> ةمدخل ةدوج رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
يددرتلا قاطنلا ةرادا ةحفصحت في متي . يددرتلا قاطنلا في مكحتلا

Bandwidth Management		
Interface	Enable Direction	Rate Limit
WAN0	<input type="checkbox"/>	Upstream 1000000 Kbps
WAN1	<input type="checkbox"/>	Upstream 1000000 Kbps
USB_3G	<input type="checkbox"/>	Upstream 2000 Kbps

Action
Save Cancel

ةبولطملا ةهجاو لل فورظملا ةنوقيا قوف رقنا ، 1 ةوطخلا في ءارجلا دومع تحت 2. ةوطخلا
يتلا مزحلا نم ةلسلس راطتال ةمئاق لثمت . ةهجاو راطتال ةمئاق تاداعل ريحتل
لاس رال رظنت

Bandwidth Management

Interface: WAN0
 Direction: Upstream
 Rate Limit: 5120 kbps (64-1000000)

Interface Queue Settings

Queue Name	Guaranteed Rate	Maximum Rate
Strict Priority Queue:	128 Kbps	3584 Kbps
Queue 1:	1997 Kbps	5120 Kbps
Queue 2:	1498 Kbps	5120 Kbps
Queue 3:	998 Kbps	5120 Kbps
Queue 4:	499 Kbps	5120 Kbps
Queue 5:	0 Kbps	5120 Kbps
Queue 6:	0 Kbps	5120 Kbps
Queue 7:	0 Kbps	5120 Kbps
Queue 8:	0 Kbps	5120 Kbps
Queue 9:	0 Kbps	5120 Kbps
Queue 10:	0 Kbps	5120 Kbps

Save Cancel

دحل او وه اذه .ةيناث لكل تبوليكي في لدعملال دحلخدا ،لدعملال دحللحي في 3 ةوطخلال .تنرتنإلال ةمدخ رقوم ةمدقي يذلال لدمحتلل يددرتلال قاطنلال ضرعل لصقالا

ةيضارتفالال تالدعملال نييعتب زاهلال موقوي ،لدعملال دحللخدا درجمب :**ةظحال**م لدعملال لصقالا لدعملال دحللحي ائاقلا زاهلال دحللخدا ،ةنومضملا

قاطنلال وه اذه .ةمراصلال ةيولوالا راطتنا ةمئاق لحي في انومضم ارعس لخدا 4 ةوطخلال دازاملك .تنرتنإلاو توصلال باعلا لثم ،ةساسلال رورملا ةكرح ريخاتل نيعملال يددرتلال ريخاتلال تالاح تلق املك ،لحلل اذه في هللخدا مت يذلال يددرتلال قاطنلال ضرع

ةهاولا لعل اهمادختسا متي راطتنا ةمئاق لك في نومضملا لدعملال لخدا 5 ةوطخلال ةكرح نوكت امدةعو .راظتنا ةمئاق لكل يددرتلال قاطنلال تاعرس لحلل اذه دحلي .ةددملا امدةع .هذه راطتنا ةمئاقلا نومضملا لدعملال صي صخت متي ،ةعفترم ةكبشلال رورم للال يددرتلال قاطنلال تاعرس مادختسا متي ،ةضفخنم ةكبشلال رورم ةكرح نوكت (لدعملال لصقالا دحلل لصلتنا لممحملال نم يتلالا)

تادادعإلا قيبتل ظفح لعل رقنا 6 ةوطخلال

Bandwidth Management

Interface	Enable	Direction	Rate Limit	Action
WAN0	<input checked="" type="checkbox"/>	Upstream	5120 Kbps	
WAN1	<input type="checkbox"/>	Upstream	1000000 Kbps	
USB_3G	<input type="checkbox"/>	Upstream	2000 Kbps	

Save Cancel

قوف رقناو ةبولطملا ةهاولل نيكم تارايتخالال ةناخ دح ،تادادعإلا طيشنتل 7 ةوطخلال ظفح

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يالصأل يزلچنل دن تسمل