

# Web Remote Management و LAN نيوكت RV130 و RV130w نيزارطال ىل ع Access

دع ب ن ع ةرادإل او (LAN) ةي لحملا ةكبشلا نيوكت ةيفي ك حضوي ويدي في ىل ع لوصحلل ،  
ع قوم ةرايزب لصف ت <https://youtu.be/9R0Rd5bS1W8>

## فدهلا

بيولا نيوكت ةادأ ىل لوصول هجوملل WAN أو LAN ةهجاوب ني لصلتملا عالمعلل نكمي  
ةي لحملا ةكبشلا بيولا ىل لوصول ةئيهت حمست نأ نكمي . هجوملاب ةصاخلا  
لاصتالاب ةي لحملا ةكبشلا ىل ع عالمعلل (VPN) ةيرهاطلا ةصاخلا ةكبشلا/ (LAN)  
ن ع ةرادإل ةئيهت حمست نأ نكمي . ةنمألا ليصوتلا ذخأم ةقبط ربع نم لكش ب هجوملاب  
IP ناونع ربع هجوملاب لاصتالاب ةكشلا ةكبش جراخ نم عالمعلل Web Access دع ب  
لوصول لوؤسمل دارأ اذا اديفم Remote Management Web Access نوكي دق . هب صاخلا  
ديعب ع قوم نم هنيوكت أو هجوملا ىل

ن ع ةرادإل اب صاخلا بيو ىل لوصول نيوكت ةيفي ك حضوت وه دنتسمل اذه نم فدهلا  
RV130 و RV130W تاهجوم ىل ع LAN و دع ب

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

·RV130 زارطال

·RV130W زارطال

## جماربال رادصا

·v1.0.1.3

## Remote Management Web Access و LAN/VPN نيوكت

> ةي امحل رادج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا  
:ةيساسألا تاداعإل ةحفص رهظت . ةيساسألا تاداعإل

## Basic Settings

IP Address Spoofing Protection:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DoS Protection:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Block WAN Ping Request:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input checked="" type="radio"/> Any IP Address <input type="radio"/> 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	<input type="text" value="443"/> (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPv4 Multicast Immediate Leave:(IGMP Proxy Immediate Leave)	<input type="checkbox"/> Enable
SIP ALG	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
UPnP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Configure	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Disable Internet Access	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
Block Java:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Cookies:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block ActiveX:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Proxy:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>

(عاونألا) عونلل ةقباطملا راي تخالا تاناخ ددح، LAN/VPN Web Access ل قح يف 2. ةوطخلا زاهجلا ل لاصتال ل تالوكوتوربلا مادختسا متي. Web Access تالوكوتورب نم بوغرملا LAN. ةكبش ةهجاو ءاضعأ نم



LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input checked="" type="radio"/> Any IP Address <input type="radio"/> 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

ي.لالتال وحنللا ىلع ةحاتملا تارايلخا لادحت متي

صننلا لقن لوكوتورب رب ع ةيلخادلا بيولا عقاومب لاصتالا ءالمعلل نكمي — http  
كبة صاخلا بيولا عقاوم نم HTML رصانع لاسرا متي. (HTTP) يسايقلا يبعشتلا  
HTTPS نم عرسا HTTP رب ع بيوعقاومب لاصتالا. ليمعل زاهج ىلا قرشابم

ءالمعلل نكمي، (HTTPS) نم آلا يبعشتلا صننلا لقن لوكوتورب مادختساب — HTTPS  
ةيمقرلا تاداهشلا ةقداصم مت امدنع طقف ةيلخادلا بيولا عقاومب لاصتالا  
نم موجه يا عنم ىلا يدؤي اذهو. اهب نرتقملا بيولا مداخ عم بيولا عقوم ىلع ةتبتمل  
رايخالا اذه نم ققحتلا رفوي امك. بيولا عقومو ليمعلل نيب طسولا يف صخش يا  
بيولا عقومو ليمعلل نيب هاجتالا يئانث اريفت

نيلوؤسملل حامس لل نيكم تارايلخالا ةناخ دح، دعب نع ةيقرتلا لقح يف 5. ةوطخلا  
دعب نع WAN ةكبش نم زاهجلا ةيقرت

LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input checked="" type="radio"/> Any IP Address <input type="radio"/> 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

اهل نوكتيس يتلا IP نيوانع رتخا، هب حومسمل ديعللا IP ناونع لقح يف 6. ةوطخلا  
ديعب زاهج يال حامس لل يكلساللا IP ناونع يا رز قوف رقنا. زاهجلا ىلا دعب نع لوصو  
حومسمل IP نيوانع نم قاطن لاخدا هل فسا دوجوملا وي دارلا رز قوف رقنا وا، لاصتالاب  
ايودي اه.

LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input checked="" type="radio"/> Any IP Address
	<input type="radio"/> 0 . 0 . 0 . 0 - 0
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

وهي ضارته الال ذفنم ال. دعب نع لوصولاب حامس ال هيف متي يذال ذفنم ال لخدأ 7. ووطخل 443.

LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input type="radio"/> Any IP Address
	<input checked="" type="radio"/> 192 . 168 . 1 . 75 - 100
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

نم عزك دعب نع ةرادال ذفنم لالخدأ كليلع بجي، دعب نع هجوم ال ال لوصولو دنع: **ةطحال م**  
 ناونع IP. لالثلم ال ليلبس الع. **https://<remote-ip>:<remote-port>**، أو **https://168.10.1.11:443**

ك. اتاداعل ظفحل ظفحل الع رقنا 8. ووطخل ال.

LAN/VPN Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input type="radio"/> Any IP Address
	<input checked="" type="radio"/> 192 . 169 . 1 . 75 - 100
Remote Management Port	443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPv4 Multicast Immediate Leave:(IGMP Proxy Immediate Leave)	<input type="checkbox"/> Enable
SIP ALG	<input type="checkbox"/> Enable
UPnP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Configure	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Disable Internet Access	<input type="checkbox"/> Enable
Block Java:	<input type="checkbox"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Cookies:	<input type="checkbox"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block ActiveX:	<input type="checkbox"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Proxy:	<input type="checkbox"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel	

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س مل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل اع ل اء ان ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س مل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س مل ا