

ةيظمنللا SFP تادحو Cisco Business: تالدم

فدهلا

ليصوتلل ةلباقلا تادحو لا يلع ةماع ةرظن ريفوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا يلع ةم و ةدملا SFP (SFP+) ةيفاضلا تادحو لاو (SFP) مءءلا ريفص ميمصتب اهرايتءال ةماعلا تاءيمللل ضعبو و Cisco Business Switches (CBS) تالووم دنلسملا اذه ءصوي. ةءطقلملا ريف ةكبشلا ةفيظول لاف لكشب اهماءءساو ةءاءء رءءال ةيظمنللا تادحو لا ةمءاق ضرعل تاءيمللل اضيأ.

قيبطلل ةلباقلا ةزهءال

- CBS250 (ءااءللا ليلء) (ءانايبلا ةقرو)
- CBS350 (ءااءللا ليلء) (ءانايبلا ةقرو)

ةمدقملا

نوء ليصوتلل ةلباق ءارءال/ءارءال ةزهءا SFP لابقءسالاو لاسرالا زاهء تادحو ءءء زاهء موقبي. ةصصءم سباقمب ةزهءالا هذه ليصوتب موقت ليعءشءلا فاقبي ةيئوضلا ةكبشلاب زاهءلل ةيئابرهءلل رءاوءلا ليصوتب لابقءسالاو لاسرالا لهسي. ةكبشلا ربع ليوءءلاو هيءوءلل فئاطو عيسوئل ةيءراءلا ةيساءنلا و ةليوط ءافاسم ربع ةعرسلا يلاع صصءءملا لاصءالا لابقءسالاو لاسرالا زاهء سفن يء ءءءءم قباوط يء و ءي عمءال مرءلا يء ةفلءءملا يءا بملا لءم هذه لابقءسالاو لاسرالا ةزهءا رفوء. كب ةصاءلا ةكبشلا يلع اءامءعا يءبملا ةكبشءال باء مءءءسا اءي ف نكمي ال يءلءال ءالءال يء لاصءالا ةيئاكم| 10BASE-T و 100BASE-TX و 1000BASE-T Ethernet CAT6.

لوم يضرع لكشب اضيأ ةيظمنللا تادحو لا هذه يمسءءء، نايعءالا نم ريفء يءو اءنكلو لابقءسالاو لاسرالا زاهء ءءو يء GBIC ءءو نا امك. (GBIC) ريفصءءبءء ءهءاو اءنالا SFP ءفنم يء اءءاءل نكمي الو SFP form-factor ءسيلي ةيئقءلا ةيءانللا نم مءءل يء ربك.

يلعءا ءانايبءءا عرس مءءي SFP نم ءءءم راءصا يء (SFP+) SFP Plus ءءو.

ةماع ءئاصن

- اهمءءي يءللا ةيظمنللا SFP لابقءسالاو لاسرالا زاهء تادحو نم ءيزم يء مءءءسا نكممي طسولا ءافصاوم عم قباطءي نا يءبنيءا نم لك نا ءيو رصءلا. كيليء Cisco زاهء لءم لبلل نم رءالا يلع يءبيء:
 1. يساءن يءل يساءن
 2. فيل يءل فيل
 3. عصولا يءل عصولا
- ةقوءوملا ءالاصءال ءءملا لبالل لوط لبالل لوط زواءءي ال بءي.
- ءافالءالا ءاعارم عم، مءءل سفن بزيءءءو ةقباطءم ةيظمنللا SFP + و SFP تادحو وءبءءي لءل:
 1. لءءمب ءءءم نوكلءس ءعرسلا نكلو، SFP+ ءفنمب SFP ءءو ليصوت نكممي.

ة.ةنائل في تباجي

1 نم لقا ةعرسلال معدت ال +SFP نأل SFP ذفنم في +SFP ةدحولمعت نل
ة.ةنائل في تباجي

- فايالال نوكت نأ نكمي .امهم ارمأ فايالال تالبك نم حيحصلال عونلا مادختسا ربتعي
عاضوالا ةددعتم وأ عضولا ةيداحأ

1. (تارتموركيم 9 يلاوح) رغصأ رطقب زيمتتف عضولا ةيداحأ فايالال اما .
عاضوالا ةددعتم فايالال نم ربكأ ةفاسم عضولا ةيداحأ فايالال


2. رتموركيم 62 الى 50 نم عضوالا ةددعتم فايالال رطق غلبي .

Cisco Business تالوحم لبق نم ةم وءدملا ةيظمنلا تادحولال ةمئاق ضرع

Cisco Business تالوحم لبق نم ةم وءدملا ةيظمنلا تادحولال ةمئاق يلع روثلل
نم تامولعملال ثدحأ رفوتت . ةرادالال ليلا وءدملا تانايب ةقرو يلا ءوچرلا كنكمي
1. ةوطخلال في هاندأ روكذملال عقوملا لالخ

1 ةوطخلال

[قفاوت ةفوفصمب صاخلا URL](https://tmgmatrix.cisco.com/) ناوئع يلا لوصولاب مقو بيو ضرعتسم حتفا
[للابقتسالال لاسرلال زاچ تادحولال ةومجم](#)



2 ةوطخلال

،كلذ نم الءب .كحي تافم ةحول يلع لالخدا رقناو لوحملا مسا بءكا ،شءبالا ةذفان في
ءءب ءنع ايئاقلت اهئلم مءي يءلا تارايلال نم لوحملا زارط مسا رايلال كنكمي
شءبالا طيرش في ةءاتكلال

Begin your Search (Type in window)

- CBS250 Series in Network Device Product Family
- CBS250 in Network Device Product ID

3 ةوطخلال

تارايلال نم ةنيعم تاملعم ءيءءب تاءشرملا قيءبءت رايلال كنكمي (رايلال)

Filters

DATA RATE

1 Gbps 9

10 Gbps 9

10/100/1000 Mbps 1

REACH

Search..

100m 2

10km 6

1km (OM3/OM4/OM5) 1

1m 1

+7 more

FORM FACTOR

CABLE TYPE

TRANSCEIVER PRODUCT ID

TRANSCEIVER PRODUCT FAMILY

OS TYPE

NETWORK DEVICE PRODUCT ID

Search..

10720-RPR-SFP 3

14X10GBE-WL-XFP 7

1X100GBE 3

2-10GE-WL-FLEX 6

+1286 more

NETWORK DEVICE PRODUCT FAMILY

CBS250 Series 19

4 ةوطخل

فصولا عم ةم وعدم ال SFP/SFP+ تادحومضي يذلا لودجل ضرع كنكمي

CBS250 Series

Network Device Product ID	Transceiver Product ID	Transceiver Description									Software Release	
		Data Rate	Form Factor	Reach	Cable Type	Media	Connector Type	Transceiver Type	Case Temp	DOM HW Capable	Minimum	DOM SW
CBS250	SFP-10G-SR	10 Gbps	SFP+	300m (OM3)	Duplex Fiber	MMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-10G-SR	10 Gbps	SFP+	400m (OM4/OM5)	Duplex Fiber	MMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-10G-SR-S	10 Gbps	SFP+	300m (OM3)	Duplex Fiber	MMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-10G-SR-S	10 Gbps	SFP+	400m (OM4/OM5)	Duplex Fiber	MMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-10G-LR	10 Gbps	SFP+	10km	Duplex Fiber	SMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-10G-LR-S	10 Gbps	SFP+	10km	Duplex Fiber	SMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61
	SFP-H10GB-CU1M	10 Gbps	SFP+	1m	N/A (Incl AOC and DAC)	DAC	N/A	Cable	0 to 70C	N	3.0.0.61	-
	SFP-H10GB-CU3M	10 Gbps	SFP+	3m	N/A (Incl AOC and DAC)	DAC	N/A	Cable	0 to 70C	N	3.0.0.61	-
	SFP-H10GB-CU5M	10 Gbps	SFP+	5m	N/A (Incl AOC and DAC)	DAC	N/A	Cable	0 to 70C	N	3.0.0.61	-
	GLC-TE	10/100/1000 Mbps	SFP	100m	Cat5e/6A	Copper	RJ-45	Optic	-5 to 85C	N	3.0.0.61	-
GLC-BX-D	1 Gbps	SFP	10km	Single-strand OM3	SMF	LC	Optic	0 to 70C	Y	3.0.0.61	3.0.0.61	

5 ةوطخل

تانايبالا ةقروىلى لوصولل ةني عم SFP ةدحول جتنم ال فرعم قوف رقنا

CBS250 Series

Network Device Product ID	Transceiver Product ID	Data Rate	Form Factor
CBS250	SFP-10G-SR	10 Gbps	SFP+

رارقلا

يثلل SFP+ و SFP تادحو نم ةلماشلا ةمئاقلا ضرعب نألل تمق دقل! اذ تنأ اه
كتكيشل لصفألل ديدحت يف كدعاست نأ نكمي يثلل او CBS اهمعدي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا