

نم لوحم ىلع SNMP تاعمتجم نيوكت CBS220 ةلسلسلا

فدهلا

Cisco ةلسلسلا نم لوحم ىلع SNMP عمتجم نيوكت ةيفيك ضرع ىلإ دنتسملا اذه فدهي
Business 220.

ةمدقملا

ليجست ىلع دعاسي ةكبش ةرادإ لوكتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكتورب
ىلع لوؤسملا دعاسي اذهو. ةكبشلا ي ف ةدوجوملا ةزهجال لوح اهتكراشمو اهنيزختو تامولعمل
في رعت ةطساوب SNMPv2 و SNMPv1 ي ف لوصولا قوقح ةرادإ متت. ةكبشلا تالكشم ةجالع
ضرت في. ةزهجالو SNMP ةرادإ تاطحم ني ب ةكرتشم حيتافم يه عمتجملا عامسأ. تاعمتجملا
زاهجلل لعفلاب SNMP ضرع قرط نيوكت مت دق هنا

عجار، SNMP ضرع قرط نيوكت لوح تامولعم ىلع لوصحلل

- [350 و CBS250 ةلسلسلا نم لوحم ىلع SNMP ضرع قرط نيوكت](#)
- [CBS220 ىلع SNMP ضرع قرط نيوكت](#)

جماربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- (ثدحالا لي زنت) 2.0.1.5 | [\(تانايبلا قرو\)](#) CBS220 ةلسلسلا

ام لوحم ىلع SNMP عمتجم نيوكت

1 ةوطخلا

كيدل لوحملاب ةصاخلا (UI) بيولا مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا ليجستب مق



Switch

admin

1

••••••••

2

2 ةوطخلا

.تاعمتجملا > SNMP رتخأ



Engine ID

Views

Groups

Users



ديج SNMP عمتجم عاشنال ةفاضل قوف رقنا

Communities

The SNMP service is currently enabled.

Community Table



☐ Community Type Community String Access Mode View Name Group Name

4 ةوطخل

زاهال ىلع ةرادال ةطحم ةقداصل مدختسمال عمتجمال مسال لخدأ، عمتجمال ةلسلس لقح يف

Add SNMP Community

Community String (4/20 characters used)

5 ةوطخل

يه تارايلال. عمتجم عون ددح

- يه تارايلال. عمتجمال لوصول وىوتسم رايخل ىلع يساسال عضول دعاسي - يساسأ
- طقف ةعارقلاب ني مدختسملل حمسي - طقف ةعارقلل
- هتباتك و زاهال ني وكت ةعارق ني مدختسملل نكمي - (هتباتك ال ةعارق) Read Write
- عمتجمال ليدعت ىلع نيرداق اونوكي نل لايأ ىلع. هريغت كنكمي و
- ةزهال عي مج ني وكت ىل لوصول ني مدختسمال عي مجل نكمي - SNMP ةرادا
- عمتجمال ليدعت مهنكمي و
- مسال رتخأ. ةعومتجمال مساب ني طبترم ال ةعومتجمال اعاضال لوصول قوقح حنمي - مدقتم
- ةعومتجمال مسال ةلدسنم ال ةمئاقال نم ةعومتجمال

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

1

☒ Basic Access Mode ☐ Read Only ☒ View Name ▼

2 ☒ Read Write

☐ SNMP Admin

☐ Advanced Group Name ▼

Basic. رادصلال رايتخا متي، لاثملا اذه يف

6 ةوطخلا

٥لدس نمل اقمائل نم SNMP ضرع ةقيرط مسا رتخاو ضرعل مسا رايتخال ةناخ ددح (يرايتخا) كل حيتي .اهيلا لوصول قح حنم مت يتي ةيعرفال MIB راجشأ ةومجم ددحت يتي ضرعل مسا .يساسأل عضول نم راتخمل رايتخال يلع انا ب ةبسانمل تانوذأل اعاطعا اذه

Add SNMP Community

Community String: (4/20 characters used)

☒ Basic Access Mode ☐ Read Only ☒ View Name
☐ Read Write
☐ SNMP Admin

☐ Advanced Group Name

مدقتمالعضولا یف وأ SNMP ةرادا یف نوکی امدنع ضرعلما مسا رایخ رفوتی ال

7 ةوطخلا

Add SNMP Community



Community String: (4/20 characters used)

☒ Basic

Access Mode ☐ Read Only ☒ View Name

all ▼

☐ Read Write

☐ SNMP Admin

☐ Advanced

Group Name

g1 ▼

Apply

Close

8 ةوطخل

ليغشتل ادب نيوكت فلم ي ف تادادعإل ظفحل ظفح قوف رقنا



CBS220-8P-E-2G-Switch304770



admin(Switch...)

حاتفملا ىلع عمتجم تفضأ حاجنب نآلا تنأ

SNMP عمتجم ةرادإ

1 ةوطخل

تاعمتمجملا > SNMP ىلإ لقتناو لوحم لل بيولا مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا ليحستب مق



Engine ID

Views

Groups

Users



رېرحت رز قوف رقنا مټ هرېرحتل چاتحت يذلا عمټجملل رايتخاله ښاخ ددح

Communities

Community Table



1	Community Type	Community String	Access Mode	View Name	Group Name
☒	Basic	comm1	Read Only	demo	
☐	Basic	comm2	SNMP Admin	all	

3 څوځول

قيېطت رقناو ډېو غرمال لوقحل رېرحت ب مق

Edit SNMP Community



Community String: comm1 ▼

☒ Basic

Access Mode

☒ Read Only

☒ View Name

demo ▼

☐ Read Write

☐ SNMP Admin

☐ Advanced

Group Name

g1 ▼

2

Apply

Close

4 څوځول

فڅخ قوف رقناو ډېو غرمال رايتخاله ښاخ ددح، عمټجمل لودج نم تا عمټجمل فڅخ (رېرختځا)

Communities

Community Table



Community Type

Community String

Access Mode

View Name

Group Name



Basic

comm1

Read Only

demo



Basic

comm2

SNMP Admin

all

5 ةوطخلا

لېغشتل ادب نېوكت فلم ي ف تادادعإلا ظفحل "ظفح قوف رقنا (ي رايتخا)



CBS220-8P-E-2G-Switch304770



admin(Switch...)

كيدل لوحمل نم حاجنب هفدح و SNMP عم تجم ريح تب نآلا تمق دقل

رارقلا

كيدل CBS220 لوحمل ىلع اهتدادو SNMP تاعم تجم نېوكت ةيفيك تملعت دقل! اذ تنأ اه

Cisco لاعمأ لوحمل ىلع SNMP تاعومجم نېوكت عجار، SNMP تاعومجم نېوكت ةيفيك ةفرعمل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا