

# ةرادملا تالوحملا ىلع ماظنلا تالجس ةرادإ 200/300 Series

## فدهلا

لوحمل موقى يتلاو ثدحت يتلا ةفلتخملا ثادحألا لوح تامولعم ماظنلا تالجس ي طعت  
كنكمىو، لوحملا يف لشف ثودح ةلاح يف ماظنلا تالجس مادختسا نكمى. اهظفحب  
هذه حضوت. ىتمو لشفلا ثودح ناكم ةفرعمو تالجسلا يف ةفلتخملا ثادحألا بقت  
200/300. زارط ةرادملا تالوحملا ىلع ماظنلا تالجس ةرادإ ةيفيك ةلاقملا

## قىببطلل ةلباقلا ةزهجالا

SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالدبملا

## جماربلا رادصا

•1.3.0.62

## ماظنلا لجس دادعا

لجس > ةرادإ رتخاو بىولا نىوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لىجستب مق. 1. ةوطخلال  
ماظنلا تالجس تادادعا ةحفص رهظت. لجسلا تادادعا > ماظنلا

## Log Settings

Logging:  Enable

Syslog Aggregator:  Enable

☀ Max. Aggregation Time:  sec. (Range: 15 - 3600, Default: 300)

### RAM Memory Logging

Emergency:

Alert:

Critical:

Error:

Warning:

Notice:

Informational:

Debug:

### Flash Memory Logging

Emergency:

Alert:

Critical:

Error:

Warning:

Notice:

Informational:

Debug:

Apply

Cancel

ماظننلا تالچس نيكمتل نيكيتم رايتخالال ةناخ ددح، ليجستلا لقح يف 2. ةوطخال

عمجم نيكمتل enable رايتخالال ةناخ ددح، "Syslog عمجم" لقح يف (يرايتخال) 3. ةوطخال  
ةلصاوتمل او ةقباطتملا اهتارخال و syslog لئاسر ةفاضاب Syslog عمجم موق ي syslog.  
ةدحاو ةلاسر يف اهلاسراو ةددحملا عيمجتلا تقول يصقألا دحلا ةميق لاق و

لخدأف، عيمجتلا تقول يصقألا دحلا لقح يف، syslog عمجم نيكمت مت اذا 4. ةوطخال  
ةلاسرك اهلاسرا متيل syslog لئاسر syslog عمجم هي عمجيس يذلا يناوثلاب تقولا  
ةدحاو

ةركاذ يف و RAM ةركاذ يف: نيناكم يف هثادحأ لوح تامولعمب لوحمل ظفتحي 4. ةوطخال  
ةركاذلا) Flash ةركاذ ليجست تحت (ةتقؤملا ةركاذلا) Flash  
يلاوتلا يلع ةبسانملا رايتخالال تاناخ ددح، (ةتقؤملا

مادختسالل لبقا ريف ماظننلا - ئراوطلا ةلاح .

ءارج اذختا مزلي - هيبننت .

· ةجرح ةلاحي ف ماظنلا - ةجرح

· ماظنلا يف أطخ ثدح — أطخ

· ريذحت عاشنإ إلال ةلمتحم وأ ةلاحي ماظن ةلاحي تدا — ريذحت

· ماظنلا راعشإ عاشنإ مت نكلو، حيحص لكشب ماظنلا لمعي — راعشإ

· ةيفيظولا تامولعمل او ماعلا ماظنلا - تامولعمل

· ماظنلا ثادحأ لوح ةيغلل ةيليصفت تامولعمل رفوي — اطاخال حيحصت

· قبطي ةقطقط 5 ةوطخال

## ةديعبلا لجسلا مداوخ دادعإ

لجس > ةرادإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا إلال لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال  
ةديعبلا لجسلا مداوخ ةحفص حتف متي. دعب نع لجسلا مداوخ > ماظنلا

### Remote Log Servers

Remote Log Server Table					
<input type="checkbox"/>	Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity
0 results found.					
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>					

· ةديعب لجس مداوخ ةفاضإ راطإلا رهظي. ةديعب لجس مداوخ دادعإ ةفاضإ قوف رقنا 2.

Server Definition:	<input checked="" type="radio"/> By IP address	<input type="radio"/> By name
IP Version:	<input type="radio"/> Version 6	<input checked="" type="radio"/> Version 4
IPv6 Address Type:	<input type="radio"/> Link Local	<input checked="" type="radio"/> Global
Link Local Interface:	None ▾	
<b>Log Server IP Address/Name:</b>	192.168.1.20	
<b>UDP Port:</b>	514	(Range: 1 - 65535, Default: 514)
Facility:	Local 3 ▾	
Description:	Test log	
Minimum Severity:	Warning ▾	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/>		

ةةللاالا رارزا دحأ رقنا ،مدخالا فيرعت لقح يف 3. ةوطخلا

- مساب لجسلا مداخ فيرعت متي — مسالا بسح .

- IP ناوعب لجسلا مداخ فيرعت متي — IP ناوع بسح .

مدخال IP ناوع عونك 4 رادصالا وأ 6 رادصالا قوف رقنا ،IP رادصالا لقح يف 4. ةوطخلا لجسلا

رقنا ،IPv6 ناوع عون يف ،4 ةوطخلا يف IP ناوعك 6 رادصالا رارزا مت اذا 5. ةوطخلا ةةللاالا رارزا دحأ قوف

- ةكبش طابترلا يلع طقف ةفيضملا ةزهجالا دح يف ذللا IPv6 ناوع — يلحم طابترا دحاو .

- ىرخأ تاكبش نم هيللا لوصولنا نكمي IPv6 ناوع — ي مومع .

عمئاقلا يف ،5 ةوطخلال يف IPv6 ناونع عونك Link Local رايتخا مت اذا .6 ةوطخلال  
ةبسانملا ةهجاوالاتخا ، Link Local Interface ةلدسنملا

يذال مسالا و ا بسانملا IP ناونع لخدأ ، لجسلا مداخل IP مسالا/ناونع لقح يف .7 ةوطخلال  
لجسلا مداخل فرعي

نم متي يتلا تاليهستلا عميق رتخا ، تاليهست ةلدسنملا عمئاقلا يف .8 ةوطخلال  
يذال ناكلما ىل قفرملا عميق ريشت . ديعبلا مداخللا ىل لجسلا لئاسر لاسرا اهلالخ  
ماظنلا لجس ةلاسر هنم تاشن

لجسلا مداخل افصول لخدأ ، فصولا لقح يف (يرايتخا) .9 ةوطخلال

يوتسم لىندال دحل رتخا ، ةروطخلال لىندال دحلا ةلدسنملا عمئاقلا يف .10 ةوطخلال  
ىل ةروطخلال يوتسم ريشي . مداخللا ىل اهلاسر متي يتلا ماظنلا لجس لئاسر ةروطخ  
لجسلا ةلاسر عون

قبطي ةقطق .11 ةوطخلال

### Remote Log Servers

Remote Log Server Table					
<input checked="" type="checkbox"/>	Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.20	514	Local 3	Test log	Warning

Add... Edit... Delete

لجسلا مداخل رايتخالالا ةناخ دح ، ديعبلا لجسلا مداخل تاداعل ريرحتل (يرايتخا) .12 ةوطخلال  
ريرحت قوف رقناو ديعبلا

لجسلا مداخل رايتخالالا ةناخ دح ، ديعبلا لجس مداخل تاداعل فذل (يرايتخا) .13 ةوطخلال  
فذل قوف رقناو ديعبلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل