

# QoS) ةمدخل ةدوج راطتنا ةمئاق تايئاصحإ 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع

## فادهألا

مئاق تايئاصحإ ضرع راخي 200/300 ةئف عيمجتلل ةلباقلا ةرادملا تالوحملا رفوت  
وأ ةنيم ةهجال ةمدخل ةدوج تايئاصحإ ضرع كنكمي .اهنيوكتو ةمدخل ةدوج راطتنا  
ءادأ ةبقارمو ةمدخل ةدوج راطتنا ةمئاق تايئاصحإ ةرادل كي دل لوحملا ىلع تاهجال عيمج  
ةمئاق تايئاصحإ نيوكت ةيفيكة ةلاقملا هذه حضوت .ةنيم ةهجال ىلع ةمدخل ةدوج  
200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع ةمدخل ةدوج راطتنا

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالوحملا

## جماربل رادصإ

•1.3.0.62

## ةمدخل ةدوج راطتنا ةمئاق تايئاصحإ نيوكت

> ةمدخل ةدوج رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا  
ةمئاق تايئاصحإ ةحفص حتف متي . راطتنا مئاق تايئاصحإ > ةمدخل ةدوج تايئاصحإ  
: راطتنا

## Queues Statistics

Refresh Rate:  No Refresh  
 15 sec.  
 30 sec.  
 60 sec.

### Queue Statistics Table

<input type="checkbox"/>	Counter Set	Interface	Queue	Drop Precedence	Total Packets	Tail Drop Packets
--------------------------	-------------	-----------	-------	-----------------	---------------	-------------------

0 results found.

Add...

Delete

Clear Counters

ثي دحت ل "ثي دحت ل ل دعم" ل قح ي ف ة رفوت م ل را ي ت خ ال ا رارز أ دح أ قوف ر قنا 2. ة و ط خ ال  
راط ت ن ال ا ة م ئ ا ق ت ا ي ئ ا ص ح ا ة ح ف ص ي ف ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا

· ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا ثي د ح ت ب م و ق ي ال — ثي د ح ت د ج و ي ال

· ة ي ن ا ث 15 ل ك ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا ث د ح ي — ة ي ن ا ث 15

· ة ي ن ا ث 30 ل ك ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا ث د ح ي — ة ي ن ا ث 30

· ة ي ن ا ث 60 ل ك ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا ث د ح ي — ة ي ن ا ث 60

راط ل ا ر ه ظ ي . ن ي ع م ذ ف ن م ن م ت ا ي ئ ا ص ح ا ل ا ع ي م ح ت ل ة ف ا ض ا ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا 3. ة و ط خ ال  
راط ت ن ال ا ة م ئ ا ق ت ا ي ئ ا ص ح ا ة ف ا ض ا

Counter Set:	<input checked="" type="radio"/> Set 1	<input type="radio"/> Set 2
Interface:	<input checked="" type="radio"/> Port <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GE1</span> <input type="radio"/> All ports	
Queue:	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> All
Drop Precedence:	<input checked="" type="radio"/> Low	<input type="radio"/> High <input type="radio"/> All
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/>		

راي تخال دادعلا ةومجم لقح يف ةحاتملا ةيكلساللا ةزهجالا رارزا دحأ رقنا 4. ةوطخال دادعلا ةومجم

• ةيقبسا تاذ راطتنالا مئوق تاذ تاهجاولا تايئاصح| رايخال اذه ضرعي — 1 طبض .  
1. ةومجم نم عزج يه يتلاو ةيلع طاقسا

• ةيقبسا تاذ راطتنالا مئوق تاذ تاهجاولا تايئاصح| رايخال اذه ضرعي — 2 طبض .  
2. ةومجم نم عزج يه يتلاو ةضفخنم طاقسا

ديرت تنأ نراق يأ نم راتخي نأ لاجم نراقلا يف رفوتي رايخال نم دحاو تقطوط 5. ةوطخال ءاصحإل عمج نأ

• ذفنم لل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ني عم ذفنم رايخال اذه كل حيتي — ذفنم .

• تاهجاولا عمج تايئاصح| رايخال اذه ضرعي — ذفانملا عمج .

تايئاصح| رايخال راطتنالا ةمئاق لقح يف ةحاتملا ءاقتنالا رارزا قوف رقنا 6. ةوطخال اضرع ديرت يتلا راطتنالا ةمئاق

• 1. راطتنالا ةمئاق نم تايئاصح| رايخال اذه ضرعي — 1

• 2. راطتنالا ةمئاق نم تايئاصح| رايخال اذه ضرعي — 2

3. راطت نال ةمئاق نم تايئاصح| راخ لا اذه ضرعي — 3

4. راطت نال ةمئاق نم تايئاصح| راخ لا اذه ضرعي — 4

· راطت نال ةمئاق تايئاصح| لك راخ لا اذه ضرعي — لك

نم ةرادم لال تالو ح م لال لى ع (QoS) ةمدخل ةدوخل ةلاق م لال نيوكت لى ل ع ج را : ةطخال م ةمدخل ةدوخل راطت نال ةمئاق لوح تامول عم لال نم ديزم لى ع لوصحل ل 200/300 ةلسلس لال (QoS).

لى ل ريشت ل طاقس لال ةيقبس ل قح ي ف ةحات م لال رايتخال لارزأ دح رقا 7 ةوطخال لال : طقس م لال لامتحال

· ضفخ نم طاقس لال دعم تاذ مزحل تايئاصح| ضرعي — ضفخ نم

· عفترم طاقس لال دعم تاذ مزحل تايئاصح| ضرعي — لال

· طاقس لال ةيقبس لال تايئاصح| عي م ضرعي — لك

· ك صخال نيوكت لال ظفحل قيبطت قوف رقا 8 ةوطخال

· ك صخال نيوكت لال دعب تارط ي تال تاريخي تال هاندأ ةروصلال حضوت

### Queues Statistics

Refresh Rate:  No Refresh  
 15 sec.  
 30 sec.  
 60 sec.

<input type="checkbox"/>	Counter Set	Interface	Queue	Drop Precedence	Total Packets	Tail Drop Packets
<input type="checkbox"/>	1	GE1	1	Low	2665	0
<input type="checkbox"/>	2	GE2	2	High	3408	0

ةصخال رايتخال ةناخ دح ، راطت نال ةمئاق تايئاصح| فذل (يراي تخ|). 9 ةوطخال فذل قوف رقا واه فذل ديتر ي تال ةيئاصح لال

مت راطت نا ةمئاق تايئاصحإ لك ل ةيئاصحإل تامولعملل اءم ل (ي رايئخإ). 10 ةوطءل  
تاداعل اءم قوف رقنا، اءنيوكئ

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعلا وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإ دن تسمل