

Port and VLAN Mirroring

Port and VLAN Mirroring Table

Filter: Destination Port equals to

<input type="checkbox"/>	Destination Port	Source Interface	Type	Status
--------------------------	------------------	------------------	------	--------

0 results found.

ةذفان سكةي VLAN وءانيم ةفاضلا رهطي. (Add) ةفاضلا قوف رقنا 2 ةوطخلا

Destination Port:

Source Interface: Port VLAN

Type: Rx Only
 Tx Only
 Tx and Rx

Destination Port: GE1

Source Interface: GE2

Type: GE3

GE4

GE5

GE6 Rx

GE7

GE8

GE9

GE10

GE11

GE12

GE13

GE14

GE15

GE16

GE17

GE18

GE19

GE20

GE21

GE22

GE23

GE24

GE25

GE26

GE27

GE28

GE1 VLAN 1

Rx

اذهو. ءانيم للحم ل نوكي نأ ءانيم ل راتخي، ةمئاق ل دسنم ل ءانيم ةياغل ن م. 3 ةوطخل ل

ةكشلا رورم ةكرح للحي ةكشلاب ةرشابم لصتملا ذفنملا

Destination Port: GE1

Source Interface: Port VLAN 1

Type: Rx Tx Tx

Apply

Close

- GE1
- GE2
- GE3
- GE4
- GE5
- GE6
- GE7
- GE8
- GE9
- GE10
- GE11
- GE12
- GE13
- GE14
- GE15
- GE16
- GE17
- GE18
- GE19
- GE20
- GE21
- GE22
- GE23
- GE24
- GE25
- GE26
- GE27
- GE28

رايتخال رزرقنا. رورملا ةكرح ةبقارمل ناتقيرط كانه ،ردصملا ةهجاو لقرح يف 4. ةوطخل
يه رورملا ةكرح ةبقارمل ةحاتملا تارايلخا. بسانملا

Destination Port: GE5

Source Interface: Port GE1 VLAN 1

Type: Rx Only Tx Only Tx and Rx

Apply Close

- لا ىلا تلسرا رورم ةكرح ي نمانيملا ةمئاق لدسنملا انايملا نم ترتخا — انايم
انايم للحم
- تانايبلا رورم ةكرح لاسرا متي يتلا VLAN ةكبش ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخا — VLAN
للحملا ذفنم ىلا اهنم

Destination Port: GE5

Source Interface: Port GE1 VLAN 1

Type: Rx Only Tx Only Tx and Rx

Apply Close

يف. رفوتي لاجم عونلا كلذ دعب ،4. ةوطخ يف نراق ردصمك انايم تنأ راتخي نإ. 5. ةوطخل
للحملا ذفنم موقوي نأ ديرت يتلا ةمزحلا عونب صاخلا رايلخا رزرقنا ،عونلا لقرح
يه ةحاتملا تارايلخا. اهللحتب

- ءانيم للاحم ىلإ ءانيم رءصملا نم مءاق رورم ءكرحلا طقف لسري نأ — طقف Rx
- ءءءء ءاااملا ىلإ ءانيم رءصملا نم رءاص رورم ءكرحلا طقف لسري نأ — طقف Tx ءانيم.
- ءاااملا ىلإ ءانيم رءصملا نم رءاصو مءاق رورم ءكرح ءاوس ءء ىلء لسري نأ — Rx و Tx ءانيم ءءءء.

Destination Port:

Source Interface: Port VLAN

Type: Rx Only
 Tx Only
 Tx and Rx

ءب صااال نىوكءالا ظءءل قىببءا قوف رقا 6 ءوطءالا

Port and VLAN Mirroring Table

Filter: Destination Port equals to

<input checked="" type="checkbox"/>	Destination Port	Source Interface	Type	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	GE5	GE1	Tx and Rx	Not Re

هرىءء ىف ببءء ىءلا آسنلا لوءء لااءاب ءصااالا راءءءالا ءنا آءء (ىراءءءا). 7 ءوطءالا رىءء ءءءان رهءا رىءء قوف رقاو

Destination Port: GE5

Source Interface: GE1

Type: Rx Only
 Tx Only
 Tx and Rx

Apply Close

ةددملا ةقباسلا تادادعلا نم اهريريغت ديرت يتلا تادادعلا نم يا رتخأ. 8 ةوطخلا

Port and VLAN Mirroring Table

Filter: Destination Port equals to GE1 Go

<input checked="" type="checkbox"/>	Destination Port	Source Interface	Type	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	GE5	GE1	Tx and Rx	Not Re

Add... Edit... Delete

هفدح يف بمرت يذلا خسنلا لودج لاخداب ةصاخلا رايثخلا ةناخ دح (يرايتخا). 9 ةوطخلا
 فذح قوف رقناو

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا