

قراڊملا تالوحملا ىلع يڊدرتلا قاطنلا نيوكت 200/300 ةلسلسلا نم عيمجتلا ةلباقلا

فدهلا

ةعوحم ةطساوب اهللبقتسا وأ اهللسرا متي يتلا رورملا ةكرح ةيمك في مكحتلا متي
ليكشت لدعمو لوخدلا لدعم دح، نيتميق ىلع يڊدرتلا قاطنلا دمتعي. يڊدرتلا قاطنلا
ةكبشلا تابلطتم عم اهفييكتلا ةهجاو لك لميقللا هذه طبض كنكمي. جورخلا

ةلسلسلا نم قراڊملا تالوحملا ىلع يڊدرتلا قاطنلا نيوكت ءارجا دنتسملا اذه ضرعي
200/300.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 300 Series و SF/SG 200 قراڊملا تالوحملا

جماربالا رادصا

· رادصا 1.2.7.76

يڊدرتلا قاطنلا نيوكت

ةهجاو لي يڊدرتلا قاطنلا نيوكت ةيفيك مسقلا اذه حرشي

> ةمدخلا ةدوج رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا
يڊدرتلا قاطنلا ةذفان حتف متي. يڊدرتلا قاطنلا > ةماع

Bandwidth

Bandwidth Table Showing 1-20 of 20 All per page

Filter: *Interface Type* equals to Port Go

Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Shaping Rates		
		Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)
<input checked="" type="radio"/>	1	GE1	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	6	GE6	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	7	GE7	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	8	GE8	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	9	GE9	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	10	GE10	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	11	GE11	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	12	GE12	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	13	GE13	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	14	GE14	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	15	GE15	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	16	GE16	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	17	GE17	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	18	GE18	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	19	GE19	Disabled			Disabled	
<input type="radio"/>	20	GE20	Disabled			Disabled	

Copy Settings... Edit...

قاپنل ضرع نيوكت يف بغرت يتل ا هجاوالب صخال رايتخال رز قوف رونا 2. ةوطخال اهاب صخال يددرتلا

يديدرتلا قاپنل ريرحت ةذفان رهظت .ريرحت قوف رونا 3. ةوطخال

Interface: Port GE1 LAG 1

Ingress Rate Limit: Enable

Ingress Rate Limit: KBits/sec. (Range: 100 - 1000000, Default: 100)

Egress Shaping Rate: Enable

Committed Information Rate (CIR): KBits/sec. (Range: 64 - 1000000, Default: 64)

Committed Burst Size (CBS): Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)

Apply Close

نېكمت راي تخالال ةناخ ددح، لوخدلا لددم دح نېكمتل، لوخدلا لددم دح لقح يف 4. ةوطخال
ةهجاوالا ىلع لخدملا رورم ةكرح دحي لخدملا لددم دح

دح لقح يف 4، ةوطخال يف لوخدلا لددم دح راي تخالال ةناخ دي دحتب تمق اذا 5. ةوطخال
ةهجاوالا ىلع لوخدلا رورم ةكرح ل دي ددرتلا قاطنلا رادقم ل ىصقألا دحلا لخدأف، لوخدلا
ةددحمالا

راي تخالال ةناخ ددح، جورخال لددم دح نېكمتل، جرخملا لېكشت لددم لقح يف 6. ةوطخال
ةهجاوالا ىلع جرخملا رورم ةكرح جورخال لددم دح دحي. نېكمت

لقح يف 6، ةوطخال يف جرخملا لېكشت لددم راي تخالال ةناخ دي دحتب تمق اذا 7. ةوطخال
ىلع جرخملا رورم ةكرح ل دي ددرتلا قاطنلا رادقم ل ىصقألا دحلا لخدأ، جرخملا لېكشت لددم
ةددحمالا ةهجاوالا

لقحلا اذه يف ةميقل لخدأ، (CIR) هب مزتللما تامولعمل لددم لقح يف 8. ةوطخال
جرخملا لېكشت لددم ةهجاول هب حومسما ل دي ددرتلا قاطنلا ل ىصقألا دحلا نييعتل

عافدنالا مچحل ىصقألا دحلا لخدأ، (CBS) مزتللما عافدنالا مچح لقح يف 9. ةوطخال
جورخال ةهجاول هب حومسما ل تيابلاب تانايبلل

دادعإ ةي لمعلا قبطي نأ قبطي ةق قوط 10. ةوطخال

ةددعتم تاهجاو ىلع ةهجاو نيوكت قيبطت

نراق ددعتي ىل نراق دي حونم لېكشت جرخم قبطي نأ فيك مسق اذه فصي

> ةمدخال ةدوج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخال
ي ددرتلا قاطنلا ةحفص حتف متي. ي ددرتلا قاطنلا > ماع

Bandwidth

Bandwidth Table Showing 1-20 of 20 per page

Filter: *Interface Type* equals to

Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Shaping Rates		
		Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)
<input checked="" type="radio"/>	1 GE1	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000
<input type="radio"/>	2 GE2	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	3 GE3	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	4 GE4	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	5 GE5	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	6 GE6	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	7 GE7	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	8 GE8	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	9 GE9	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	10 GE10	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	11 GE11	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	12 GE12	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	13 GE13	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	14 GE14	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	15 GE15	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	16 GE16	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	17 GE17	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	18 GE18	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	19 GE19	Disabled			Disabled		
<input type="radio"/>	20 GE20	Disabled			Disabled		

قاپننل نيوكت قي ببط ديتر يتل اءءاولاب صااال رايئاال رز قوف رونا 2 ءوئاال
ءءءءم اءءاولل عاب صااال يءءرل

اااال اءءاءل ءءان رهظي . اءءاءل اااا رونا 3 ءوئاال

Copy configuration from entry 1 (GE1)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

ءءاولل نيوكت قي ببط ديتر يتل اءءاولل قاپننل لءءاء ، "ل" لقا ي ف 4 ءوئاال
لءءاءل اءءاولل مسا وءءاولل ماقرأ ماءءسا لءءءم ي 2 ءوئاال ي ف ءراءءل

GE1 أو GE3 أو GE5 أو 3 أو 1 (لثلاث لىبس لىلع) ةلصافب ةلوصفم ةهجاو لك لاخدا
 GE1-GE5 أو 1-5 (لثلاث لىبس لىلع) تاهجاو لا نم قاطن لاخدا كنكمي وأ

كب صاخلا نيوكتلا ظفحل قيبتت قوف رقنا 5 ةوطخلا

نيوكتلا دعب اهؤارج مت يتلل تاريغيغتلل هاندأ ةروصلل حضوت

Bandwidth									
Bandwidth Table									
								Showing 1-20 of 20	
Filter: Interface Type equals to								All per page	
Port								Go	
	Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Shaping Rates			
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
<input type="radio"/>	1	GE1	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	5	GE5	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	6	GE6	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	8	GE8	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	9	GE9	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	10	GE10	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000	
<input type="radio"/>	11	GE11	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	12	GE12	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	13	GE13	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	14	GE14	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	15	GE15	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	16	GE16	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	17	GE17	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	18	GE18	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	19	GE19	Disabled			Disabled			
<input type="radio"/>	20	GE20	Disabled			Disabled			

Copy Settings...

Edit...

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنلإ دن تسمل