

# ىل ع ددعتملا ثبلا ل MAC ةومجم ناوئع ةفاضا 200/300 Series ةرادملا تالووملا

## فدهلا

ريدي 200/300 sery ل عم . نيمدختسملا نيب لاصتالا ةيناكملا ددعتملا ثبلا حيتي ام دن ع . {upper}mac address قيرط ن ع ةومجم multicast تنيع عي طتسي تنأ ، حاتفم ثبلا ضارغلأ اهنويوكت متي VLAN ةكبش ربع ددعتم ثب ةمزح لووملا لبقتسي ىقلتيو MAC ةومجم ىل ددعتملا ثبلا ةمزح نييعتب VLAN ةكبش موقت ، ددعتملا ىل ع نراق يأ تددح عي طتسي تنأ ، راخي اذه عم . ددعتملا ثبلا ةمزح ةومجملا اعاضعأ عي مج رورم ةكرح ةحارتسالا نم multicast رورم ةكرح لصف يي multicast فادهال كحاتفم .

ىل ع ددعتملا ثبلا ضارغلأ MAC ةومجم ناوئع نيويوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي 200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا تالووملا

## قريبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 200 و SF/SG 300 ةلسلس

## جماربل رادصا

•1.3.0.62

## MAC ةومجم ناوئع نيويوكت

ددعتملا ثبلا رتخاو بيولا نيويوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا  
MAC ةومجم ناوئع ةحفص رهظت . MAC ةومجم ناوئع >

## MAC Group Address

MAC Group Address Table		
Filter:	<input type="checkbox"/> VLAN ID equals to <input type="text" value=""/> (Range: 1 - 4094)	
	<input type="checkbox"/> MAC Group Address equals to <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>	
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Group Address
<input type="checkbox"/>	10	01:00:cc:dd:ee:cc
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Details..."/>

MAC. ةومجم ناوع ةفاضل ةذفان رهطت (Add). ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل

⚙ VLAN ID:	<input type="text" value="10"/>	(Range: 1 - 4094)
⚙ MAC Group Address:	<input type="text" value="01:00:cc:dd:ee:cc"/>	
<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Close"/>	

نأ ديرت يتل VLAN ةكبش فرعم مقرر لخدأ، VLAN ةكبش فرعم لقح يف 3. ةوطخل  
MAC. ةومجمل رفوتت

شبلا ةومجم فرعي يذلا MAC ناوع لخدأ، MAC ةومجم ناوع لقح يف 4. ةوطخل  
ددتملا

قبطي ةققط 5. ةوطخل

## MAC Group Address

**MAC Group Address Table**

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)

MAC Group Address equals to  **Go** Clear Filter

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Group Address
<input type="checkbox"/>	10	01:00:cc:dd:ee:cc

Add... Delete Details...

فرعم ةي فصت كنكمي MAC ل ددتم ال ثبل ة وومجم يل ع روثل ل (يراي تخا). 6 ة وطلخا ة بس انم الراي تخالا ة ناخ دح، حشرم ل لقح يف امهيلك و MAC ة وومجم ناو نع و VLAN MAC ل ددتم ال ثبل ة وومجم نع ثبل اءبل ل اقاتنا رقناو

- Mac ل ددتم ال ثبل ة وومجم ل VLAN ة كبش فرعم ل خدأ — يواسي VLAN ة كبش فرعم
- MAC ل ددتم ال ثبل ة وومجم ب صاخا ل MAC ناو نع ل خدأ — يواسي MAC ة وومجم ناو نع

## MAC Group Address

**MAC Group Address Table**

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)

MAC Group Address equals to  Go Clear Filter

<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Group Address
<input checked="" type="checkbox"/>	10	01:00:cc:dd:ee:cc

Add... Delete Details...

راي تخالا ة ناخ دح، ددتم ال ثبل ل MAC ة وومجم يل ل وومجم ل اءا و ل ل ج ستل 7. ة وطلخا ة وومجم ناو نع اءا و ل ل ة ذفان رهظي. ل ل صافات قوف رقناو، ة بولطم ال ة وومجم ل اب ة صاخا ل MAC.

VLAN ID: 10  
 MAC Group Address: 01:00:cc:dd:ee:cc

---

Filter: *Interface Type* equals to Port Go

Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Forbidden	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Apply Close

تنك اذا ام رتخأ، ةلدسنملا ةمئاقلا نوكت نأ يواسي ةهجاو لا عون: حشرملا ي ف 8. ةوطخلا (طباورلا عيمجت ةعومجم) LAG تاهجاو وأ ذفانملا تاهجاو راهظا ديرت

لاقتنا يل عرقنا 9. ةوطخلا

لكل MAC ل ددعتملا ثبلا ةعومجمب ةهجاو لا نارتقا ةيفي ك رتخأ، ةهجاو لكل 10. ةوطخلا يلي امم ي أ قوف رقنا، ةهجاو

تبات وضعك ددعتملا ثبلا MAC ةعومجم يلا ةهجاو لا فيضي — يكي تاتاسا نكاس

ثبلا ةعومجم يلا مامضن الل اهب حومسم ريغ ةهجاو لا هذه نأ يلا ريشي — عونمم  
 MAC ل ددعتملا

MAC ل ددعتملا ثبلا ةعومجم يلا ايلاحي مئنت ال ةهجاو لا هذه نأ يلا ريشي — none

قبطي ةقطق 11. ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا