

# ىل ع IP ل ددعتم ل ثب ل ة وومجم ني وان ع ة فاضا 200/300 Series ة رادم ل تال ووم ل

## فده ل

200/300 Series ة رادم ل تال ووم ل عم . ني مدختس م ل ني ب لاصتال ددعتم ل ثب ل نكمت ربع ددعتم ثب ة مزح ل ووم ل ل بقتسي ام دن ع . IP ناون ع ربع ددعتم ثب ة وومجم دي دحت كنكمي ثب ل ة مزح ني يعتب VLAN ة كپش موقت ، ددعتم ل ثب ل ضارغأل اهن يوكت متي VLAN ة كپش ثب ل ة مزح ة وومجم ل اءاضعأ عي مج ملتسي و ددعتم ل ثب ل ة وومجم ل IP ناون ع ل ددعتم ل ل صفي ي أ multicast فادهأل كحاتفم ل ع نراق ي أ تدح عي طتسي تنأ ، رايخ اذه عم . ددعتم ل رورم ة كرح ة حارتس ل نم multicast رورم ة كرح

ة رادم ل تال ووم ل ل ع IP ل ددعتم ل ثب ل ة وومجم ني وان ع ني وكت ة فيكي لاقم ل اذه حرش ي 200/300 Series زارط

## ة تباثل جم ارب ل رادصا | قي ب طت ل ل ة ل باق ل ة زه جأل

- SF/SG 200 Series | 1.3.0.62 ([ثدجأل ل ليزنت](#))
- SF/SG 300 Series | 1.3.0.62 ([ثدجأل ل ليزنت](#))

## ددعتم ل رسج ل ثب ني كمت

ددعتم ل رسج ل ثب ني كمت ب جي ، ددعتم ل IP ثب ل لمعي ي كل

صئاصخ > ددعتم ل ثب ل رتخاو بيول ني وكت ل ة دعاسم ل ة ادأل ل ل لوخدل ل ليجستب مق صئاصخ ل ة حفص حتف متي

ني كمت راي تخال ة ناخ دح ، Bridge ددعتم ل ثب ل ة فيصت ة لاج ل قح ي ف

قي ب طت قوف رقنا

## Properties

Bridge Multicast Filtering Status:  Enable

VLAN ID:

1 ▼

Forwarding Method for IPv6:

- MAC Group Address  
 IP Group Address  
 Source Specific IP Group Address

Forwarding Method for IPv4:

- MAC Group Address  
 IP Group Address  
 Source Specific IP Group Address

Apply

Cancel

## IP ل ددتم ل شبل ة وومجم نيوانع نيوكت

ددتم شبل ة وومجم ناوانع ة فاضا

> ددتم ل شبل رتخاو بيولا نيوكتل ة داسم ل ة ادال ل ل لوخدل ل ل ج س تب م ق 1. ة وطل ل IP ل ددتم ل شبل ة وومجم ناوانع ة حفص حتف م تي. IP ل ددتم ل شبل ة وومجم ناوانع

IP ل ددتم ل شبل ة وومجم ناوانع ة فاضا ة ذفان رهظت. (Add) ة فاضا قوف رقنا

## IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.

For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

### IP Multicast Group Address Table

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)

IP Version equals to

IP Multicast Group Address equals to

Source IP Address equals to

Go

Clear Filter

VLAN ID | IP Multicast Group Address | Source IP Address

0 results found.

Add...

Delete

Details...

ةومجم ip multicast ل VLAN نم VLAN ل نم مقر VLAN id ل، لاجم VLAN id ل ي تلخد 2. ةوطخل

ي: لي امم ي قوف رقنا، IP رادصل ل قح ي

- ددتم ل ثبل ل 6 رادصل اب صاخ ل IP ناوع مادختس ال - 6 رادصل ال
- 4 رادصل ال ددتم ل ثبل ل IP ناوع مادختس ال - 4 رادصل ال

ةبس ن ل اب . ددتم ل ثبل ل حل اص IP ناوع ل خدأ، ل ددتم ل ثبل ل ةومجم ناوع ل قح ي  
6 رادصل ال ةبس ن ل اب . 239.255.255.255 ل 224.0.0.0 نم قاطن ل نوكي، IP نيوانع 4 رادصل  
ددتم ل ثبل ل نيوانع نم بوغرمل ال عونل رتخاو FF00:/8 ةئداب مدختس أ، IP نيوانع نم

ةناخ ددح، ددتم ل ثبل ل مزح ل اسرا متي شيح نم ددحم ل رادصل ل IP ناوع نيكم تل (ي رايتخا)  
نيمضت رايتخا ل

ي ف 4 رادصل ال وأ 6 رادصل ال رادصل ل IP ناوع ل خدأف، ةددحم ددحم ل رادصل ل رايتخا ل ةناخ ناك اذا  
رادصل ل IP ناوع ل قح

ق. قيبطت قوف رقنا

VLAN ID:  (Range: 1 - 4094)

IP Version:  Version 6  Version 4

IP Multicast Group Address:

Source Specific:  Include

Source IP Address:

## ددتم ال IP شب تاعومجم ةيفصت

تاناخ دح. ةيفصت ال لم اوع مادختس | كنكمي، ةني عم ددتم شب ةعومجم نع شح لل 1. ةوطخل ةبسانم الراي تخال:

- ةكبش فرعم مادختساب ددتم ال شب ةعومجم ةيفصت - يواسي VLAN ةكبش فرعم VLAN id. صخش لل لقحل ي ف تلخد. اهب ةصاخ ال VLAN.
- اهب صاخ ال IP رادص | ال اذانتسا ددتم ال شب ةعومجم ةيفصت - IP رادص | يواسي ةلدسنم ال ةمئاق لل نم بولطم ال IP رادص | رتخأ.
- IP ناوعب ددتم ال شب ةعومجم ةيفصت - يواسي ددتم ال IP شب ةعومجم ناوع ددتم ال شب ةعومجم ل بسانم ال IP ناوع لقحل ي ف لخدأ، اهب صاخ ال IP ناوع مادختساب ددتم ال شب ةعومجم ةيفصت - يواسي ردصم لل IP ناوع طبر multicast لسري نأ ةادأل نم ناوع ردصم ال لقحل ي ف تلخد. اهب صاخ ال ردصم لل

للقنا يلع رقنا.

### IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.  
For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

**IP Multicast Group Address Table**

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)

IP Version equals to

IP Multicast Group Address equals to

Source IP Address equals to

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input type="checkbox"/>	10	224.10.10.0	192.168.10.0

ددتم ال IP ثب ة وومجم ل رايتخال ا ة ناخ ددح ، ددتم ال IP ثب ة وومجم فذل (يرايتخال). 2. ة وطلال فذل قوف رقنا و

### IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.  
For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

#### IP Multicast Group Address Table

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)  
 IP Version equals to   
 IP Multicast Group Address equals to   
 Source IP Address equals to

<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	10	224.10.10.0	192.168.10.0

ددتم ال ثب ل ال IP ة وومجم ل ا ا ة و فاضا

IP. ل ددتم ال ثب ل ا ة و ا و ا د ا د ا ة ذفان رهظي. ل ا ص ا ف ا ة ق ط ق ط 1. ة وطلال

### IP Multicast Group Address

The Bridge Multicast Filtering is currently enabled.  
For IP Multicast Configuration to be effective, the [Bridge Multicast Filtering](#) must be enabled.

#### IP Multicast Group Address Table

Filter:  VLAN ID equals to  (Range: 1 - 4094)  
 IP Version equals to   
 IP Multicast Group Address equals to   
 Source IP Address equals to

<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	IP Multicast Group Address	Source IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	10	224.10.10.0	192.168.10.0

ءان ال ا ي د ب ي ن ا ا ذ ا ا م ر ت خ ا ، ة ل د س ن م ل ا ة م ا ق ل ا ي و ا س ي ة ة و ا و ل ا ع و ن : ح ش ر م ل ا ي ف 2. ة وطلال (LAG) ا ا ط ا ب ت ر ا ل ا ع ي م ج ت ة و و م ج م ع م ج ت و . ن ر ا ق (ط ب ا و ر ل ا ع ي م ج ت ة و و م ج م) ل ا و ا ن ر ا ق ل ص ي ا م ل ا ع م ج م ا ض ي ر ع ا ي د د ر ت ا ق ا ط ن ر ف و ي ا م م ، د ح ا و ي ق ط ن م ط ا ب ت ر ا ي ف ة ي د ر ف ل ا ت ا ة و ا و ل ا ة ي د ا م ا ط ا ب ت ر ا ة ي ن ا م ث ل ا

ل ا ق ت ن ا ل ع ر ق ن ا

قوف رقنا، ههجاو ل كل. ههجومجم ip multicast ل عم تبحص نو كي نراقل ا فيك، نراق ل كل ترتخأ ي لي امم ي:

- تباث وضعك ددعتمل ا ثبلل IP ههجومجم ل ههجاو لا فيضي - فيكي تاتاسا نكاس
- ددعتمل IP ثب ههجومجم ل ا مامضن ا ل ههجاو لا ههول حومسم ريغ هنا ل ل ري شي - عونمم
- ددعتمل ا ثبلل IP ههجومجم ل ا ل ا ل ا ي متنت ال ههجاو لا هه نأ ل ل ري شي - none

ق. يبطت قوف رقنا

VLAN ID:	10
IP Version:	Version 4
IP Multicast Group Address:	224.10.10.0
Source IP Address:	192.168.10.0

Filter: *Interface Type* equals to Port Go

Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Interface	GE25	GE26
Static	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Forbidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
None	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Apply Close

## رراقلا

هرادم ل ال وجم ال ال ددعتمل ا ثبلل ههجومجم ل IP نيوانع نيوكت هه فيكي فرعت نألأ تنأ 200/300 Series.

ثدحأ ليزننل وأ ال وجم ال نم ههلسلسل هه ل و ا ل ا قمل ا ا رشل طباور ال ل و صحلل [لنه](#) رقنا، هه بااا ل ا م ا رب ل ا

...هه ل ا قمل ا هه ب ق ل ع تي وي دي ف ع ط قم ده اش

[Cisco](#) نم يرخالل (هه بنقلل ا ا ا ا حملل) [Tech Talks](#) ضرعل انه رقنا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا