

ةرادملا تالووملا ىلع EtherLike تايئاصحإ 200/300 Series

فدهلا

تايئاصحإلا هذه EtherLike تايئاصحإ ىلإ لوصوللا 200/300 Series ةرادملا تالووملا رفوت ةقلىعتملا ءاطخألا لثم ةقلىعتفلا ةقبطلا يف ةدووملا ءاطخألاب ةطبترم تامولعم يه ىساسألا ةكبشلا نوكم يف لشف تالاح بابسب ءاطخألا هذه ثدحت نأ نكمي .ةزهجالاب يف ةلكشم دوو ءلا يف (NICs) ةكبشلا ءهجاو تاقاطبو ،تاهجاولا ،ساحنلا تالبك لثم اذه حرشي .ةلكشملا بابس ديحت يف ةديفم تايئاصحإلا هذه نوكت نأ نكمي ،لاصتالا ةلسلسلا نم ةرادملا تالووملا يف EtherLike ءحفص ىلع ةدووملا تامولعمللا لاقملا 200/300.

قبطتلا ءلباقلا ءزهجالا

SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالووملا.

جماربال رادصإ

•1.3.0.62

EtherLike تايئاصحإ

ةلاجال رتخاو ببوللا نيوكتل ءءاسملا ءأالا ىلإ لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخال
EtherLike ءحفص حتفت . EtherLike > تايئاصحإلاو

Etherlike

Interface: Port FE11 LAG 1

Refresh Rate: No Refresh
 15 sec
 30 sec
 60 sec

Frame Check Sequence (FCS) Errors: 0
Single Collision Frames: 0
Late Collisions: 0
Excessive Collisions: 0
Oversize Packets: 0
Internal MAC Receive Errors: 35
Pause Frames Received: 0
Pause Frames Transmitted: 0

Clear Interface Counters

Clear All Interfaces Counters

عاوناً. لاجم نراقلا يف نراق نم رفوتي عونلا نم دحاو نم يكلسال رز تقطوط 2. ةوطخلا
يه ةحاتملا تاهجاو:

ضرع يف بغرت يذلا "يلعفل ذفنملا" ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — ذفنم .
هنم EtherLike تايئاصح|

عيمجت ةعومجم "ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخأ — تاطابترا ل عيمجت ةعومجم .
تايئاصح| ضرع يف بغرت يذلا تاطابترا ل عيمجت ةعومجم ذفنم (LAG) "تاطابترا ل
ن ب عيمجي يقطنم ذفنم وه (LAG) تاطابترا ل عيمجت ةعومجم ذفنم . هنم EtherLike
ربكأ يددرت قاطن ريفوتل ةددعتم ةيلعف ذفانم تانك|

لقح يف EtherLike تايئاصح| تامولعم ثيدحتل ةحاتملا ءاقتنالا رارزا دحأ رقنا 3. ةوطخلا
يه ةحاتملا تارايجلا . ثيدحتلا لدعم

EtherLike ةحفص شيدحت متي ال — شيدحت ال

• ةيناث 15 لك EtherLike ةحفص شيدحتي — ةيناث 15

• ةيناث 30 لك EtherLike ةحفص شيدحتي — ةيناث 30

• ةيناث 60 لك EtherLike ةحفص شيدحتي — ةيناث 60

ةراتخمل ةهجاوول يل ةيلال EtherLike تايئاصح| EtherLike ةحفص ضرعت

• يتل ةم لتسمل تاراطال ضرعي — (FCS) تاراطال نم ققحتل لس لس تءاطأ
لصو دق راطال ناك اذا ام CRC فش تكي . (CRC) راركتل نم يرودل ققحتل يف تلشف
يل لوصول دنع هراب تخ| متي CRC مقرر راطل لك لمحي . جيحصل بيترتلاب ةهجول ال
ال، ن . ءاطأ يلع يوتحت ال ةمزحل نإف ، تاراطال ني ب CRC مقرأ تقباطت اذا . ةهجول
تطقس وه كلذ دعبو دسفي طبرل كلذ دعب

• مت نكلو ، دحاو مادطص| يف ةقلعتم تناك يتل تاراطال ددع — ةدحاو مادطص| تاراطال
فاطملا ةياهن يف حاجنب اهلاسرا

• نم تب 512 لوأ دعب اهنع فش كلال مت يتل تامداصلتال ددع — ةرخأتمل تامداصلتال
تانايبل

• تامداصلتال ببسب اهضفر مت يتل لاسرالا تايلمع ددع - ةدئازل تامداصلتال
ةدئازل

• ةينامث 2000 نم ربكأ تناك يتل ةم لتسمل مزحل ددع — دئازل مزحل تاذ مزحل

• يف ءاطأ ببسب ةضوفرملا تاراطال ددع — ةيلخال MAC لابق تس| ءاطأ
للق تسمل

• فاقيلال Pause تاراطال ددع — اهيقلت مت يتل (تقؤملا فاقيلال) Pause تاراطال
اهيقلت مت يتل قفدتل يف مكحتلل (تقؤملا)

• Flow Control Pause تاراطال ددع — ةلسررمل (تقؤملا فاقيلال) Pause تاراطال فاقيلال
اهلاسرا مت يتل (قفدتل يف مكحتل فاقيلال)

يلع EtherLike تايئاصح| تاداع حسمل ةهجاوول تاداع حسمل قوف رقنا (يراي تخ|) . 2 ةوطخال
ةراتخمل ةهجاوول

تايئاصح EtherLike حسمي نأ تنأ ديري نإ نراق لك حسمي تقطقط (يراي تخا). 3. ةوطخ
نراق all the counters

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco م ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق م م ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ م س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ح ل ا ن ا ل ا دن ت س م ل ا