

ىلع راطتنا ةمئاق لك جرخملا ليكشت 200/300 Series ةرادملا تالوحملا

فدهلا

ةيرحللا لوحملا رفوتي ىتح تانايبلا رورم ةكرح نيختل راطتنا ةمئاق مادختسا متي مئاق عبرا ىلع لوحملا ىلع تاطابترا عيمجت ةومجم/ذفنم لك يوتحي . اهتجالاعم ي مزحلا لاسرا لدمم وه جورخلا لدمم . (جارخا) جورخ راطتنا مئاق عبراو (لاخدا) لوخدل راطتنا اذه . ذفنم لك راطتنا ةمئاق لك ساسا ىلع جورخلا لدمم دح ذيفنت نكمي . لوحملا نم ءانيم لك ىلع ةددم راطتنا ةمئاق لك دودحم تنك عيظتسي لدمم جرخملا نا ينع جرخملا ليكشت نوكي . جورخلا لدمم دح نم لكش وه جرخملا ليكشت . حاتفملا ىلع ريغ تانايبلا تاعفد نم الدب ةسالسب تانايبلا قفدت ةهجولا عقوتت ام دنع اديفم لاقملا اذه حرشي . ةرادلا تاراطا ادعام تاراطالا لك حاتفملا دحي نا نكمي . ةمظت نملا 200/300 Series تالوحم ىلع راطتنا ةمئاق لك جرخملا ليكشت نيوكت ةيفيكي Switches.

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربال رادصا

•1.3.0.62

راظتنا ةمئاق لك جرخملا ليكشت نيوكت

> ةمدخلا ةدوج رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليكشت ب مق 1. ةوطخلا ةمئاق لك جرخملا ليكشت ةحفص حتف متي . راطتنا ةمئاق لك جرخملا ليكشت > ةماع راطتنا:

ذفانم لاب ةمئاق ىلع لوصحلل ذفنم رتخأ، ةهجاو لا عون ةلدسنم لاب ةمئاق لا نم 2. ةوطخل
رقناو ةضورعم لا تااابترال تااعيمجتب ةمئاق ىلع لوصحلل LAG رتخأ أو ةضورعم لا
لاقتنا قوف.

بغرتر يذلا تااابترال اعيمجت ةومجم/ذفنم لاب صااال رايتاال رز قوف رقنا 4. ةوطخل
هريرحت يف.

لكل جرخم لا ليكشت ريرحت ةذفان رهظت . تاملعم لا ريرحتل ريرحت قوف رقنا 5. ةوطخل
راظتنا ةمئاق:

Interface: Port GE18 LAG 1

Queue 1: Enable

Committed Information Rate (CIR): 1000 (Range: 64 - 1000000)

Committed Burst Size (CBS): 10000 (Range: 4096 - 16762902)

Queue 2: Enable

Committed Information Rate (CIR): 2000 (Range: 64 - 1000000)

Committed Burst Size (CBS): 20000 (Range: 4096 - 16762902)

Queue 3: Enable

Committed Information Rate (CIR): 3000 (Range: 64 - 1000000)

Committed Burst Size (CBS): 30000 (Range: 4096 - 16762902)

Queue 4: Enable

Committed Information Rate (CIR): 4000 (Range: 64 - 1000000)

Committed Burst Size (CBS): 40000 (Range: 4096 - 16762902)

Apply Close

ةم زح) عيمجت ةوطخ راتخي نأ LAG وأ صاخ ءانيم راتخي نأ ءانيم ام تقطوط 6. ةوطخل (ءانيم).

تاطابت رال عيمجت ةومجم/ذفنم رتخأ، "ةهءاولا" ةلدسنم ةمئاق ل نم 7. ةوطخل (LAG) اهررت ديرت يتل.

راطتنا ةمئاق لكل نيكم ت راي تخال ةناخ دح، 1-4 راطتنا ل مئاق ل ةبسن ل اب 8. ةوطخل جرخم ل ليكشت نم اهنكمت يف ب غرت.

لدعمل يصقأ ل دحل ل خدأ، (CIR) هب مزتل ل م عمل ل دعم ل قح يف 10. ةوطخل ل 64 نم ةمئاق ل حوارتت. ةمئاق ل يف تبوليك ل اب اهل اسر نكمي يتل تانا ب ل ةمئاق ل لكل تبوليك 1000000.

ءافدنال مءجل يصقأ ل دحل ل خدأ، (CBS) مزتل ل مءجل ل قح يف 11. ةوطخل تيباب 16762902 ل 4096 نم ةمئاق ل حوارتت. تيباب ل اب اهل اسر نكمي يتل تانا ب ل CIR تانا ب ل قفدت زواجت اذ اهل اسر اب حوم سمل تانا ب ل ةمئاق ل ه CBS.

ةذفان نم جورخل ل قالغ قوف رقنا م ت اءاءع ل ظفحل قيبطت قوف رقنا 12. ةوطخل ت اءاءع ل لءاجتل ل قالغ قوف رقنا وأ، راطتنا ةمئاق لكل جرخم ل ليكشت ريرت.

راطتنا ةمئاق لكل جرخم ل ليكشت خسن

> ةمدخل ةدوج رتخاو ببول ةئيه تل ةءعاسم ل ةاأل ل ل لوخدل ل ليجستب مق 1. ةوطخل ةمئاق لكل جرخم ل ليكشت ةحفص حتف متي. راطتنا ةمئاق لكل جرخم ل ليكشت > ةماع راطتنا:

ذفان ملب عمئاق ىلع لوصحلل ذفنم رتخأ، ةهجاو لا عون ةلدسنم ل عمئاق لا نم 2. ةوطخال رقناو ةضورع ل اطاب ترال اعيمجت ب عمئاق ىلع لوصحلل LAG رتخأ أو ةضورع ل لاقتنا ىلع.

بغرث يذلا اطاب ترال اعيمجت ةومجم/ذفنم لبا صاخلا راي تخال رز قوف رقنا 4. ةوطخال هريحت ي ف.

اطاب ترال اعيمجت ةومجم/ذفنم لبا اداع | خسن لبا اداع | خسن قوف رقنا 5. ةوطخال خسن لبا اداع | ذفان رهظي . رخأ اطاب ترال اعيمجت ةومجم/ذفنم لبا اداع | ددحم لبا

Copy configuration from entry 18 (GE18)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

(LAG) اطاب ترال اعيمجت ةومجم/ذفنم لبا اداع | خسن لبا اداع | خسن قوف رقنا 6. ةوطخال

اهل ددحملا ذفنملا تاداعإ خسن يف بغرت يتلا

تاداعإلا لهاجتل قالغإ رقنا وأ تاداعإلا ظفحل قيبطت رقنا 7 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا