

لوكونورب ل AnyCast/ددمتم ل ثب ل نيوكت تالووم لى لى (SNTP) طيسب ل ةكبش ل تقو 200/300 Series ةرادم ل

فده ل

ةمظنا ةعاس ةنم ازم ل لوكونورب وه (SNTP) طيسب ل ةكبش ل تقو لوكونورب
ربع تاناي ب ل ل قن ب رتوي ب مكل موقى امن ب ةكبش ل اب ةلصتم ل رتوي ب مكل
نم لاصتا وه ددمتم ل ثب ل . نيوانع ةمئاقو ليمع نيب لاصتا وه AnyCast . تنرتن ل
ناونع لى ل اهي ف بوغرم ريغ ةلاس ر لاسراب يرو ل كشب موقت تالاصتا ةدع لى ل لاصتا
ناونع ل اذ لى ل عمتمستو ددمتم ثب ةومجم ناونع لى ل و ، يصخش IPv6 و IPv4 لجم ثب

تالووم لى لى AnyCast/ددمتم ل SNTP ثب نيوكت ةيفيك حرش وه دنتم ل اذ نم فده ل
SF/SG 200 و SF/SG 300 Series Switches.

ريفوتل SNTP م داخ نيوكت م الوأ ب جي ، AnyCast/ددمتم ل SNTP ثب نيوكتل : ةظالم
ةلاقم لى ل عوچر لى لى ، كلذب مايق ل ةيفيك لوح تامولعمل نم ديم ل . تقول
[200/300 ةئف ةرادم ل تالووم لى لى م اظن ل تقو نيوكت](#)

قيبطت ل ةلباق ل ةزه ل

· SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادم ل تالووم ل

جمار ب ل رادص ل

· رادص ل 1.2.7.76

AnyCast/ددمتم ل ثب ل نيوكت

> تقول تاداع ل > ةراد ل رتخاو بى و ل نيوكتل ةدعاسم ل ةادال لى ل لوخد ل ل ج س 1. ةوطخ ل
SNTP ل AnyCast/ددمتم ل ثب ل ةحفص حتف م تي . AnyCast/ددمتم ل SNTP ثب

SNTP Multicast/Anycast

The **Main Clock Source (SNTP Servers)** must be enabled for SNTP Client Multicast/Anycast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.

SNTP Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception): Enable

SNTP Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission): Enable

نېكمتل (لېمعلال ثب لابقستس) SNTP Multicast Client Mode راي تخالال ةناخ ددح. 2 ةوطخالال
عيمج لىل تقولال بلط مزح لوحملا عيذي، عضولال اذه يف. SNTP ددعتملا ثبلا ليمع عضو
ةباجتسالال رظتنو، ةكبشلال لخاد SNTP مداوخ

SNTP AnyCast Client Mode (Client Broadcast Transmission) راي تخالال ةناخ ددح. 3 ةوطخالال
لىل تامالعتسال لوحملا لسري، عضولال اذه يف. SNTP ل AnyCast ليمع عضو نېكمتل
ةباجتسالال رظتنو، ايودي اهنويوكت مت يتال SNTP مداوخ

كب صخالال نويوكتلال ظفحل قيبتات قوف رقنا. 4 ةوطخالال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل