

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ نيوكت نم ةرادملا تالوحملا ىلع (PoE) تنرثي ةلسلسلا Cisco 200/300 Series

فدهلا

ةزهجالل ةقاطلاب ري فوتب لوحملا (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا حمسي نم صلختلا ىلع اذه لمعي و. تانايبلا لسري يذلا تنرثي لبك سفن ربع ةلصتلا (IP) تنرثي لوكوتورب فتاوه لثم ةقاطلاب ةزهجالل لسفنم ةقاط لبك ىل ةجالحا ةكلساللا لوصولا طاقنو.

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ نيوكت ةيفي كحرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا 200/300 ةلسلسلا نم رادم لوحم ىلع (PoE) تنرثي

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربالا رادصا

•1.3.0.62

تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ نيوكت

> ذفنملا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
:تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا صئاصخ ةحفص حتف متي. صئاصخلا > PoE

Properties

Power Mode:	<input checked="" type="radio"/> Port Limit
	<input type="radio"/> Class Limit
Traps:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Power Trap Threshold:	<input type="text" value="20"/> % (Range: 1 - 99, Default: 95)
Nominal Power:	180 W
Consumed Power:	0 W
Available Power:	180 W

عضو عم قفاوتي يذلي لدابتل رزلا قوف رونا، "ةقاطلا عضو" ل قح يف. 2 ةوطخل
 هم ادختس اذرت يذلا (PoE) تنرثي اذ برب ربع ةقاطلا ديوزتلا

· لوحملا اهرفوييس يتلا ةقاطلا ةيمك يلماج ا لوؤسملا دح ي — ذفنملا دح

· متي يذلا زاوجل اهبلطي يتلا ةقاطلا ريفوتب لوحملا موقيس — ةئفل دح
 هليغشت

لائسر لاسراب لوحملا حامس لل تامئالملا ل قح يف ني كمت راي تخال ةناخ دح. 3 ةوطخل
 اق بس م دحمل دحل ةقاطلا جارخ ا زواجتي ام دنع (تامئالملا) ريذحتلا

دحاو SNMP مالع ا ملتسم كانه نو كي نا ب جي و SNMP لوكوتورب ني كمت ب جي : ةظالم
[ةيفصت لماع نيوكت](#) ا عجا . تامئالملا مادختس اذرت تنك اذ ا رفوتم لقالا ا لع
[ا لع تاراعش ا ل ملتسم و \(SNMP\) طيس بلا ةكبش ل ا قرا ا لوكوتورب ةصاخلا تاراعش ا ل](#)
[تامولعمل نم ديزم ا لع لوصحل ل 300 ةلس لس ل ا نم قرا دمل ا ل ا لوحملا](#)

يذلا ةقاطلا دح نم ةبسن ل اذ ب مق ، ةقاطلا ةمئالملا ل صافلا دحل ل قح يف . 4 ةوطخل
 ةمئالملا لاسر لاسرا يف ببستيس

صئاصخل ا ءحفص لفس ا يف ةئلاتلا تامولعمل ضرع متي

· ادادم ا لوحملا نكمي يتلا ةقاطلا ةيمك يلماج ا — ةيمسالا ةقاطلا

· ةقاطلا ديوزتلا ذفانم ا ل ا هك له تست يتلا ةقاطلا ةيمك - ةك له تستملا ةقاطلا
 تنرثي اذ برب ربع

· ةرفوتملا ةقاطلا لثمت . ةرفوتملا ل ا يتلا ةقاطلا ةيمك - ةرفوتملا ةقاطلا

ةكلهتسملا ةقاطلاو ةيمسإلا ةقاطلا نيب قرفلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت س اب دن ت س مل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل اع ل اء ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س مل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل أ ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س مل ا