

تالو حمل لة نينمزل تادادع ل يودي ل نيوك تال SG500 و SG300 و SG200 لسل سل نم

فده ل

SNTP م داخ نم يكي ماني د لكش بو، مدخت سمل طساوب ايودي ماظن ل تقو نيي عت نكمي
ةه جاو لغشي يذلا رتوي بمك ل نم هت نم ازم وأ، AnyCast/د دعتم ل ثبل ل/ي داأل ثبل ل
ةزه آل عي مجل اي عجرم ارا طلة نم ازم تال ماظن ل تا عاس رفوت. (GUI) ةي م و س ر ل ا مدخت سمل ل
تاك بشل ل ةراد ل ةي م ه ل ا غ ل اب ارم ا ةكب بشل ل تقو ة نم ازم دع ت. ةكب بشل ل ل ع ةدو ج و م ل
تافل م ل ةم ظن ا ي ف ام هم ارود اضي ا ة نم ازم ل تقو بعل ي. اهئ ا ط ا ح ي ح ص ت و اه ن ي م ا ت و
ل و ح م ل م و ق ي. ل ي د ع ت ل ا ت ا ق و ا و ر ا د ص ل ا ت ا ف ا ل ت ا خ ا ع م ش ي و ش ت ل ل ي ز ي ه ن ا ل ة ك ر ت ش م ل
نم ع ز ج ك (GUI) ةي م و س ر ل ا مدخت سمل ل ةه جاو ة نينمزل ل قطن م ل ا و تقو ل نيوك ت ب ام ئ ا د
دي ه م ت ل ةي ل م ع

ل ع ه نيي عت ة دا ع و ايودي ماظن ل تقو دا د ع ل ل ا ل خ ك ه ي ج و ت و ه د ن ت س م ل ا ذ ه نم ف د ه ل
SG500 و SG300 و SG200 لسل سل نم ة ر ا د م ل تال و ح م ل ا

ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا

- SG200
- SG300
- SG500

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

•1.3.0.59

ماظن ل ا تقو دا د ع ا

ري ص ق ت ل ا. ب ي و ل ا نيوك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق. 1. ة و ط خ ل ا
"cisco". ة م ل ك ر ي ص ق ت ل ا و "cisco" username

تقو ة ح ف ص ح ت ف م ت ي. ماظن ل ا تقو > تقو ل ا تادادع | ة ر ا د ا ل ا ل ل ا ل ق ت ن ا. 2. ة و ط خ ل ا
ماظن ل ا

System Time
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, overrides manual configurations.

Actual Time (Static): 16:49:12, 2013-Mar-14;
Last Synchronized Server: Unsynchronized

Clock Source Settings
Main Clock Source (SNTP Servers): Enable
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings
Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.
Date: 2013-Mar-14 YYYY-MM-DD
Local Time: 16:49:12 HH:MM:SS

Time Zone Settings
Get Time Zone from DHCP: Enable
Time Zone from DHCP: N/A
Time Zone Offset: UTC
Time Zone Acronym: (0/4 Characters Used)

Daylight Savings Settings
Daylight Savings: Enable
Time Set Offset: 60 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type: USA
 European
 By dates
 Recurring
From: YYYY-MM-DD HH:MM
To: YYYY-MM-DD HH:MM
From: Day: Sun Week: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM
To: Day: Sun Week: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM

Apply Cancel

ةيالات لوقح لضرع متي ةحفص لىل عأ ي

- ةقطنم ل و زا ه ل ل ع ي ل ع ف ل ل ق و ل ا ضرع ي - (يكي تاتاسا نكاس) ي ل ع ف ل ل ق و ل ا .
- ا ه د ي د ح ت م ت ا ذ ا ة ي ن م ز ل ا .
- ط ي س ب ل ا ة ك ب ش ل ل ق و ل و ك و ت و ر ب م د ا خ ن م ت ا م و ل ع م ضرع ي - ن م ا ز ت م م د ا خ ر خ .
- S N T P م د ا خ ب ك ز ا ه ج ل ص ت ي م ل ا ذ ا . ه ع و ن و ة ي س ا س ا ل ا ه ت ل و ا ح و م د ا خ ل ل ن ا و ن ع ك ل ذ ي ف ا م ب "ن م ا ز ت م ر ي غ" ل ق ح ل ل ا ذ ه ضرع ي .

ا خ ي ر ا ت ل ل ق ح ي ف ي ل ل ا ح ل ل ا خ ي ر ا ت ل ل ا خ د ا ة ي و د ي ل ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ي ف 3 ة و ط خ ل ا

ل و ص ح ل ل ا ل ا خ ي ر ا ت ل ل ا ل ق ح ل ل ع ا ة د و ج و م ل ا ة ل م ج ل ا ي ف "ا ن ه" ق و ف ر ق ن ل ل ا ي د و ي : ة ط ح ا ل م
ل ل ا ي ط خ ت ل ل ا ب م ق ف , ر ق ن ل ل م ت ا ذ ا . ر ت و ي ب م ك ل ل ا ل ع ة ن ز خ م ل ل ق و ل ا ت ا د ا د ع ا ل ل ع ا ي ا ق ل ت
5. ة و ط خ ل ا

Manual Settings
Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date: 2013-Mar-14 YYYY-MM-DD
Local Time: 17:25:47 HH:MM:SS

ي ل ح م ل ل ق و ل ا ل ق ح ي ف ي ل ل ا ح ل ل ق و ل ا ل خ د ا 4 ة و ط خ ل ا

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date: 2013-Mar-14 YYYY-MMM-DD

Local Time: 17:25:47 HH:MM:SS

ةدوجومل enable رايتخالال ةناخ ددح ةينمزلال ةقطنملا تاداعل تحت (يرايتخال). 5 ةوطخال
 ةقطنملا نيوكت نيكمت ديرت تنك اذا DHCP نم ةينمزلال ةقطنملا لعل لوصحل راوجب
 DHCP مداخ نم ةيكيمانيدل ةينمزلال.

اهلاخدإ مت يتال ةيوديل تاداعلإا طبض ةداعلإا ةزيملا هذه نيكمت يديؤيس: ةطخال
 8 ةوطخال لىلإ يطختلاب مقف، ةزيملا هذه نيكمت بتمق اذا 4 و 3 ةوطخال يف

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N/A

ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةبولطملا ةينمزلال ةقطنملا ةجازا ددح. 6 ةوطخال

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N/A

Time Zone Offset: UTC (0/4 Characters Used)

Time Zone Acronym: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Settings

Daylight Savings:

Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type: *

From: UTC YYYY-MMM-DD HH:MM

To: UTC YYYY-MMM-DD HH:MM

From: UTC Week: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM

To: UTC Day: Sun Week: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM

ةينمزلال ةقطنملا راصتخال لقلح راوجب ةينمزلال ةقطنملا راصتخال لخدأ. 7 ةوطخال

حمسي اذهو . (هالعا جردم) يبوروالا داخاتالو وأةيكييرمألا ةدحتمالا تاياالولا ريغ رخآ دل ب يأل
مماع لك DST فاقياو ةيادب صيصختب

· مماع لك خيراتالو سفن في DST ثدحي - راركت

يذلا خيراتالو تقولا لخدأف ،"خيراوتالو بسح" عون رايختا مت اذا (يرايتخا). 11 ةوطخلا
راهنلا في ريفوتالو تالدعم قيقحت هي ف متي

The screenshot shows the 'Daylight Savings Settings' form. The 'Time Set Offset' is set to 60 minutes. Under 'Daylight Savings Type', the 'By dates' radio button is selected and circled in red. Below it, the 'From' and 'To' date and time fields are also circled in red. The 'From' field is empty, and the 'To' field is empty.

· DST هي ف أدبت يذلا تقولاو مويلا - نم

· DST ةيخالص هي ف يهتنت يذلا تقولاو مويلا - لى

في ةبسانملا تامولعمل لخدأف ،"رركتم" عونلا رايختا مت اذا (يرايتخا). 12 ةوطخلا
لى او نم زربملا لوقحلا

The screenshot shows the 'Daylight Savings Settings' form. The 'Daylight Savings' checkbox is checked. Under 'Daylight Savings Type', the 'Recurring' radio button is selected and circled in red. Below it, the 'From' and 'To' date and time fields are also circled in red. The 'From' field is set to Day: Sun, Week: 2, Month: Mar, Time: 02:00. The 'To' field is set to Day: Sun, Week: First, Month: Nov, Time: 02:00.

· مماع لك (راهنلا عوض في ريفوتالو تقو) DST هي ف أدبي يذلا خيراتالو ددحي - نم

· مماع لك DST أدبت ام دنع عوبسألا مايا نم موي -

· ةنس لك DST هي ف أدبت يذلا رهشلا لخالص عوبسأ -

· مماع لك (DST) يكييمانيدلا ميمصتلا هي ف أدبي يذلا ةنسلا رهش - رهش -

م.اع لك DST هيف أدبت يذلا تقولا - تقولا -

ةنس لك DST ءاهتنا خيرات - لىا -

م.اع لك (DST) ءاقبالا ةدم يهتنت امدنع عوبسألا مايا نم موي -

م.اع لك (DST) يكيما نيذلا معدلا ةمدخ هيف يهتنت يذلا رهشلا لالخ عوبسأا -

ةنس لك (DST) ءاقبالا ةدم هيف يهتنت يذلا ةنسلا رهش - رهش -

م.اع لك DST ةمدخ هيف يهتنت يذلا تقولا - تقولا -

يراجلا نيوكتلا فلم لىا ماظنلا تقوميق ةباتك متت . قيبطت قوف رقنا . 13 ةوطخلا
هليغشت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ي ل ة مچرت ل ض ف أ ن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا