

# ىل ع VLAN ةكبش ىل ل وخذل ل دعم دح نيوكت 200/300 Series ةرادل تال وخذل

فدهل

دودح قيبطت كنكمي. صاخ VLAN ىل ع رورم ةكرحل تديق تنأ حمسي ل دعم دح لخدم VLAN ةيفي ك لاقملا اذه حرشي. ىلامجال اءألا ةدايزل كتكبش لخدم VLAN ةكبش لك ل 200/300 Series ةرادل تال وخذل ىل ع VLAN ةكبش لوخذ ل دعم دح نيوكت

## قيبطت لل ةلباقلا ةزهجال

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادل تال دبل

## جماربل رادصل

• v1.2.7,76

## VLAN ةكبش ل دعم دودح نيوكت

ةدوج رتخا و ببول نيوكتل ةدعاسملا ةأدال ىل ل وخذل ليجستب مق 1. ةوطخل ةكبش ىل ل وخذل ل دعم دح ةحفص رهظت. VLAN ةكبش ىل ل وخذل ل دعم دح >ماع >ةمدخل  
VLAN:

# VLAN Ingress Rate Limit

## VLAN Ingress Rate Limit Table

<input type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS	
--------------------------	---------	-----	-----	--

0 results found.

Add...

Edit...

Delete

VLAN لدعم دح ةفاضل ةذفان رهظت (Add) ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخلال

VLAN ID:	<input type="text" value="1"/>
☀ Committed Information Rate (CIR):	<input type="text" value="3"/> kBits/sec. (Range: 3 - 57982058, Default: 3)
☀ Committed Burst Size (CBS):	<input type="text" value="3000"/> Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 3000)
<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Close"/>

ديرت يتال VLAN ةكبش رتخأ، VLAN ةكبش فرعم ةلدسنملا ةمئاقلا يف 3. ةوطخلال  
اهل لدعملا دودح نيوكت

ىصقألا دحلل طسوتم لخدأ، (CIR) هب مزتللملا تامولعملل لدعم لقح يف 4. ةوطخلال  
مقرلا اذو ديدحت متي ام ةداع. اهلوبق VLAN ةكبش لنكمي يتال تانايبلا غلبمل  
(ISP) تنرتنلال ةمدخ دوزم ةطساوب

عافدنالا مچحل ىصقألا دحلل لخدأ، (CBS) مزتللملا عافدنالا مچح لقح يف 5. ةوطخلال  
لاسرا نكمي. ةنيعم ةينمز ةرتف يف VLAN ةكبش نم اهللاسرا نكمي يتال تانايبلل  
حاتملا يددرتلال قاطنلال تزواجت اذى يتال تانايبلا نم ةيمكلا هذه

كب صاخلا نيوكتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخلال

# VLAN Ingress Rate Limit

## VLAN Ingress Rate Limit Table

<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN ID	CIR	CBS
<input checked="" type="checkbox"/>	VLAN 1	3	3000

Add...

Edit...

Delete

صاخال راىخال رز رقنا، VLAN ةكبش ل CBS و CIR تالدم ريرحتل (يراي تخا). 7 ةوطخال ريرحت قوف رقناو هريرحت ديرت يذلا لاخلاب

صاخال راىخال رز رقنا، VLAN ةكبش ل ل ل وخذلا لدم دح لاخل فذل (يراي تخا). 8 ةوطخال فذل قوف رقناو هفذل ديرت يذلا لاخلاب

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا