

# ةرادملا تالوحملا ىلع TACACS+ مداخ نيوكت 300 ةئف

## فدهلا

مدختسملا مسا ربع ليوختلاو ةقداصملا رفوي Cisco نم صاخ لوكوتورب وه TACACS+ ىلا لوصولا قحب مدختسملا عتمتي نأ بجي ،TACACS+ مداخ نيوكتل .رورملا ةملاكو لولملا نيوكتلا تازيم عيجم ىلا لوصولاب مدختسملا لحمسي يذلاو ،15 زايتملا عيجم ةقداصم نكمي ثيح ،TACACS+ ليمعك 300 ةئف ةرادملا تالوحملا لمعت نأ نكمي هنيوكت مت TACACS+ مداخ ربع ةكبشلا يف مهفيلكتو نيولصتلا نيومدختسملا ةرادملا تالوحملا ىلع TACACS+ مداخ نيوكت ةئف لاقملا اذه حرشي .جحص لكشب 300 ةلسلسلا نم

15 زايتملا لوصولو صيصخت ةئفيلك لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصول: ةظحالم [نم ةرادملا تالوحملا ىلع مدختسملا باسح نيوكت](#) ةلاقملا ىلا عجرا ،نيومدختسملا [300 ةلسلسلا](#)

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

رادملا تالوحملا SF/SG 300 Series

## جماربال رادصا

رادصا 1.2.7.76

## TACACS+ مداخل ةيضارتفالا تاملعمل نيوكت

متي .TACACS+ مداخل ةيضارتفالا تاملعمل نيوكت ةئفيلك مسقلا اذه حرشي مداخل رخآ صصخم نيوكت يا مادختسا مدع ةلاح يف تاملعمل هذه مادختسا

> نيوماتلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق .1 ةوطخلا TACACS+: ةحفص حتف متي .TACACS+

### TACACS+

**Use Default Parameters**

IP Version: Version 4

Source IP Address: 192.168.10.1

Key String:
   
 Encrypted
   
 Plaintext TestKey (7/128 Characters Used)

Timeout for Reply: 5 sec. (Range: 1 - 30)

Apply Cancel

**TACACS+ Server Table**

Server	Priority	Source IP Address	Key String( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
0 results found.							

Add... Edit... Delete

Display Sensitive Data As Plaintext

مداخل بوجرمال يضا رت فالال IP ناو نع لخدأ ،ردصم ال IP ناو نع لقح ي ف 2. ةوطخل TACACS+.

اذه مادختسا متي .حاتفم لالخد ي نأ فيك ،لاجم طيخ حاتفم لال ي ف ترتخأ 3. ةوطخلال حيتافم الةلسلس يه هذه .TACACS+ مداوخو لوحم لال ني ب لئاسر لال داب تل حاتفم لال م يذال حاتفم لال سفن وه حاتفم لال اذه نوكي نأ بجي .ةمدختسم الة يضا رت فالال حيتافم الةلسلس مادختسا اب TACACS+ مداخ ةفاضل تمت اذا .TACACS+ مداخ يلع هنيوكت الةلسلس يلع اذي دح اهتفاضل تمت يتل حيتافم الةلسلس قوفتت ذئدنع ف ،ةدي دج :ةرفوتم لال تارا يخلال دحأ ب صاخال لارا يخلال رز رقنا .ة يضا رت فالال حيتافم لال

رفشم حاتفم لال خدأ لارا يخلال اذه كل حيتي — رفشم .

ي داع صن قيسننتب حاتفم لال خدأ لارا يخلال اذه كل حيتي — ي داع صن .

نأ لبق ي ضقني نأ بجي يذال ،ي ناو ثلاب ،تقولا لخدأ دلل الة لهم لقح ي ف 4. ةوطخلال ل.لوحم لال او TACACS+ مداخ ني ب لاصتالال يهنتي

TACACS+ مداخل ة يضا رت فالال تامل عملال ظفحل ق ي ب طت قوف رقنا 5. ةوطخلال

## TACACS+ مداخ ةفاضل

300. الةلسلس لال نم رادم لوحم ي ال TACACS+ مداخ ةفاضل ة ي فيك مسقلا اذه حرشي

> ني ماتل رتخاو بيولا نيوكتل ة دعاسم لال ة ادالال ي لال لوخدل ليجستب مق 1. ةوطخلال TACACS+ ة حفص حتف متي .TACACS+

**TACACS+**

**Use Default Parameters**

IP Version: Version 4

Source IP Address: 192.168.10.1

Key String:  Encrypted  Plaintext TestKey (7/128 Characters Used)

Timeout for Reply: 5 sec. (Range: 1 - 30)

Apply Cancel

**TACACS+ Server Table**

<input type="checkbox"/>	Server	Priority	Source IP Address	Key String( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
0 results found.								

Add... Edit... Delete

Display Sensitive Data As Plaintext

TACACS+ مداخل ةفاضل ةذفان رهظت (Add) ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل

Server Definition:  By IP address  By name

Server IP Address/Name: 192.168.10.100

Priority: 10 (Range: 0 - 65535)

Source IP Address:  Use Default  User Defined 192.168.1.254 (Default: Set using the routing table.)

Key String:  Use Default  User Defined (Encrypted)  User Defined (Plaintext) (0/128 Characters Used)

Timeout for Reply:  Use Default  User Defined Default sec. (Range: 1 - 30, Default: 5)

Authentication IP Port: 49 (Range: 0 - 65535, Default: 49)

Single Connection:  Enable

Apply Close

دحاب صاخلا رايل رز رقنا. مداخل فيرعت ةيفيك رتخا، مداخل فيرعت لقح في 3. ةوطخل ةرفوتل تارايل:

IP ناونعب مداخل فيرعت رايل اذه كل حيتي — IP ناونعب سح:

· (FQDN) لمكلا لهؤم لاجم مساب مداخل فيرعت رايل اذه كل حيتي — مسالاب:

TACACS+ مداخل لاجم مسا و IP ناونعب لخدأ، مداخل IP مسا/ناونعب لقح في 4. ةوطخل 3. ةوطخل في كرايتخا لادانتسا

لوجملا لعل رذعت اذا. مداخل ةبولطملا ةيولوال لخدأ، ةيولوال لقح في 5. ةوطخل ةيولوال مداخل لواجي لوجملا نإف، ايلعل ةيولوال مداخل عم لمع ةسلج ءاشن ةيولوال لعل ربتعي رفص. ةيلاتل لوصقلا

ردصم ل IP ناونعب فيرعتل رايل قوف رقنا، ردصم ل IP ناونعب لقح في 6. ةوطخل

يه ةحاتملا تارايلخا:

مت يذلا يضارتفالا ردملا IP ناوع تارايلخا هذه مدختست — مدختسملا يضارتفا: يضارتفالا تاملعمل مسق يف هنيوكت

لبق نم ددم لوحملل IP ناوع رايلخا اذه مدختسي — مدختسملا لبق نم فرعم: لبق نم ةفرعملا ةحاتملا IP نيوانع دحا ةلدسنملا ةمئاقلا نم رتخا. مدختسملا مدختسملا.

TACACS+ مداخل نيبريفشلتلا حاتفم لخدأ، "حيتافملا ةلسلس" لققح يف 7. ةوطخلا مداخل هنيوكت مت يذلا حاتفملا سفن وه حاتفملا اذه نوكتي نا بجي. لوحملاو: تامولعمل هذه لخدال ةحاتملا تارايلخا دحاب صاخلا رايلخالا رزقوف رقنا. TACACS+.

هنيوكت مت يتلا ةيضارتفالا ةململ رايلخا اذه مدختسي — يضارتفالا مادختسا: اقبسم.

ديدرفشم حاتفم لخدال رايلخا اذه كل حيتي — (رفشم) مدختسملا لبق نم فرعم:

قيسننتب حاتفم لخدال رايلخا اذه كل حيتي — (يداع صن) مدختسملا لبق نم فرعم: يداع صن.

ءاهتنا لبق يضقني نا بجي يذلا يئاوثللاب تقولا لخدأ، "درلا ةلهم" لققح يف 8. ةوطخلا ةرفوملا تارايلخا دحاب صاخلا رايلخالا رزقنا. لوحملاو مداخل نيبرلاصتالا ةيخالص:

هنيوكت مت يتلا ةيضارتفالا ةململ رايلخا اذه مدختسي — يضارتفالا مادختسا: اقبسم.

ةديدرقمي لخدال رايلخا اذه كل حيتي — مدختسملا لبق نم فرعم:

ةسلج ءاشنال مدختسملا ذفنملا مقرر لخدأ، ةقداصملا ذفنم لققح يف 9. ةوطخلا TACACS+.

ظفاحي يتح **enable** رايلخالا ةناخ دمح، يدخال لاصتالا لققح يف (رايلخا). 10. ةوطخلا نال ةيلاعف رثكأ رايلخا اذه. لوحملاو TACACS+ نيبر حوتفم دحاو لاصتالا يلع لوحملا مادختساب، كلذ نم الدبو. TACACS+ ةيلمع لكل لاصتالا قلغي وأ حتفي ال لوحملا. ةددمت TACACS+ تايلمع ةجلالعم لوحملل نكمي، دحاو لاصتالا.

ظفحلل قيبطت قوف رقنا 11. ةوطخلا.

نيوكتلا دعب تارييغتلا هاندأ ةروصلال فصت: **ةظحالم**

## TACACS+

### Use Default Parameters

IP Version: Version 4

Source IP Address:

Key String:  Encrypted   
 Plaintext  (0/128 Characters Used)

Timeout for Reply:  sec. (Range: 1 - 30)

### TACACS+ Server Table

<input type="checkbox"/>	Server	Priority	Source IP Address	Key String( Encrypted )	Timeout for Reply	Authentication IP Port	Single Connection	Status
<input type="checkbox"/>	192.168.10.100	10	192.168.10.1	mslBwBuYnGQnh...	5	49	Enabled	Not Connected

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا