

VLAN ڊاڊا ڊيڄسٽر لڊوڪوٽورب نڀوڪت ڊاڊملا تالوڪملا ڀل ڊ (GVRP) GARP ب ڊصاڃلا 300 ڊلسلسلا نم

فڊهلا

لڊاڊا ڊ ڊزهڃال (GVRP) GARP ب ڊصاڃلا VLAN ڊاڊا ڊيڄسٽر لڊوڪوٽورب ڄمسي
VLAN تالوڪوٽ لڊي هسٽل ڊي ڊاڊا ڊيڄسٽر لڊوڪوٽورب نڀوڪت تالوڪملا
ڊلسلسلا، لڊيڄسٽر GVRP و GVRP لڊاڃ نم VLAN تالوڪملا ڊلسلسلا ڊلسلسلا
تالوڪملا ڊلسلسلا نڀوڪت لڊوڪوٽورب نڀوڪت لڊوڪوٽورب نڀوڪت لڊوڪوٽورب نڀوڪت
VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم
VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم VLAN لڊاڃ نم

ڊلسلسلا نم ڊاڊملا تالوڪملا ڀل ڊ هنيوڪت و GVRP نڀوڪت لڊوڪوٽورب نڀوڪت
300.

ڊيڊا ڊلسلسلا ڊلسلسلا ڊلسلسلا

ڊاڊملا تالوڪملا SF/SG 300 Series

ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا

ڊاڊا ڊاڊا v1.3.0.62

GVRP نڀوڪت

ڊاڊا ڊاڊا GVRP نڀوڪت

تالوڪملا > VLAN ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا
GVRP: تالوڪملا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا ڊاڊا

GVRP Settings

GVRP Global Status: Enable

GVRP Setting Table

Filter: Interface Type equals to

	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN Creation	GVRP Registration
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled

لوجملا ىلع ماع لكشب GVRP نيكمتل **GVRP Global Status** رايختالال ةناخ ددح 2. ةوطخلال

GVRP تازيم نيكمتل قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخلال

GVRP تادادع| نيوكت

تادادع| **VLAN > راد** رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال ىل لوخدلا لاجس 1. ةوطخلال
GVRP: تادادع| ةحفص رهظت:

GVRP Settings

GVRP Global Status: Enable

GVRP Setting Table

Filter: Interface Type equals to

	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN Creation	GVRP Registration
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled

ةمئاق طقسى نأ يواسى عون نراق :حشرملا نم **LAG** وأ **ءانىم** ام تترتخأ 2. ةوطخلال

ددحملا ةهجاولا عونب ةصاخلا تادادعلا ضرعل لاقتنا قوف رقنا 3. ةوطخلال

GVRP لكشي نأ ديرت تنأ يلى نراقلا نم رز radio ل تقطقط 4. ةوطخلال

ريرت ةذفان رهظت .ةددحملا ةهجاولل GVRP تادادع| ليدعتل ريحت ىلع رقنا 5. ةوطخلال
GVRP دادع|

<input type="radio"/>	22	GE22	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	23	GE23	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	24	GE24	Disabled	Enabled	Enabled
<input checked="" type="radio"/>	25	GE25	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	26	GE26	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	27	GE27	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	28	GE28	Disabled	Enabled	Enabled

Copy Settings... Edit...

مماثل ال نم ةديج ةهجو رتخاو بسانملا وي دارل رز قوف رقنا (يراي تخا). 6 ةوطخلا اهتاداعا ريرغ ت ديرت يتل ةهجاو ل ريرغ ت LAG و Port ةل دسنملا

Interface: Port GE25 LAG 1

GVRP State: Enable

Dynamic VLAN Creation: Enable

GVRP Registration: Enable

Apply Close

ريرت ل تلحا GVRP م عدل ماعلا و ل لاصتالا طخ عضوي ف ذفانملا نيوكت بجي: **مظحالم جاتفم ريدي 200/300 sery ل لىء setup ءانيم ةطنش** ةداملا، ةمولعم

GVRP تازيم نيكم تل GVRP ةلحا ل قح ي ف enable راي تخالا ةناخ دح (يراي تخا). 7 ةوطخلا ةهجاو ل هذه لىء

VLAN ةكبش ءاشن ل قح ي ف نيكم ت راي تخالا ةناخ دح (يراي تخا). 8 ةوطخلا نك ت مل اذا ايكي مانيء اهؤاشن ل مت يتل VLAN ةكبش لىء لوصحلل ةيكي مانيء ل مت اذا. ةدح مالا ةهجاو ل لىء كلت VLAN ةكبش ل GVRP تامولعم ي قلت متي ام دنع ةدوجوم لىء طقف فرعتلاب لو حمل موقيس، ةيكي مانيء ل VLAN ةكبش ءاشن ل لىء طقت اي ودي اهؤاشن ل مت يتل VLAN ت اكبش

ةهجاو ل لىء ج GVRP لىء ج ست ل قح ي ف نيكم ت راي تخالا ةناخ دح (يراي تخا). 9 ةوطخلا كلت VLAN ةكبش ل GVRP تامولعم ي قلت متي ام دنع VLAN ةكبش لىء ل مضنت ةدح مالا ةكبش ب طقف طبترت ةهجاو ل لىء ف، GVRP لىء ج ست لىء طقت مت اذا. ةدح مالا ةهجاو ل لىء اه لىء غشت متيل اي ودي اه نيوكت مت يتل VLAN

رقنا م ةدح مالا ةهجاو ل لىء ج مالا GVRP تاداعا ل طفحل قي بطت قوف رقنا. 10 ةوطخلا GVRP دادعا ريرت ةذفان نم جورخلل قالاغ قوف

GVRP تاداعا ل حسن

تاداعا ل > VLAN ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا لىء ل لوخدلا ل ج س. 1 ةوطخلا GVRP تاداعا ل ةحفص رهطت:

GVRP Settings

GVRP Global Status: Enable

GVRP Setting Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN Creation	GVRP Registration
<input type="radio"/>	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled

٥. لڊس نم ةمئاق لى لى واسي عون نراق :حش رمل نم رخأتم وء انيم اما ترتخأ 2. ةوطخل

دحمل ةهجاولا عونب ةصاخل تادادعإل ضرعل لاقتنا قوف رقنا 3. ةوطخل

رقنا ، رخألا تاهجاولا نم ديدعل لى ةدحاو ةهجاول GVRP تادادعإل خس نل (يرايخإ). 4. ةوطخل
خس نل تادادعإل ةذفان رهظت .خس نل تادادعإل قوف رقناو ةبولطملا ةهجاولا نم رايخألا رز

<input type="radio"/>	23	GE23	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	24	GE24	Disabled	Enabled	Enabled
<input checked="" type="radio"/>	25	GE25	Enabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	26	GE26	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	27	GE27	Disabled	Enabled	Enabled
<input type="radio"/>	28	GE28	Disabled	Enabled	Enabled

٥هجاولا تادادعإل خس ن ديرت يتلا ةهجاولا (ءامسأ) مسا وء ةهجاولا (ماقرأ) مقرر لخدأ 5. ةوطخل
رفوتملا لقحل ي ف اهيل ةراتخمل

Copy configuration from entry 25 (GE25)

to: (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

تاريغتلا ءغلإل قالغل قوف رقنا وء تادادعإل قيبطتل قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخل
اهب تمق يتلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا